

Referência de Configuração

Guia completo para todos os parâmetros de configuração

Visão Geral da Arquitetura

O Gateway SMPP do OmniMessage é um **frontend de protocolo sem estado** que traduz mensagens SMPP para/de OmniMessage. Toda a lógica de negócios, decisões de roteamento e armazenamento de mensagens são gerenciados pelo OmniMessage Core - o gateway simplesmente:

1. **Recebe** PDUs SMPP de operadoras e clientes
2. **Traduz** para o formato OmniMessage via API REST
3. **Consulta** o OmniMessage por mensagens a serem enviadas
4. **Envia** PDUs SMPP para as operadoras
5. **Relata** o status de entrega de volta ao OmniMessage

Isso é idêntico ao funcionamento de outros frontends do OmniMessage (Diameter, MAP, IMS) - todos são tradutores de protocolo sem estado que delegam ao OmniMessage Core.

Localização do Arquivo de Configuração

```
/opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs
```

Importante: Após alterar a configuração, reinicie o gateway:

```
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

Estrutura da Configuração

O arquivo de configuração usa a sintaxe Elixir. Estrutura básica:

```
import Config

# Configurações globais
config :omnimessage_smpp,
  setting_name: value

# Vínculos SMPP
config :omnimessage_smpp, :binds, [
  %{
    name: "bind_name",
    # ... configurações de vínculo
  }
]
```

Configurações Globais

API_BASE_URL

URL da plataforma OmniMessage Core

```
config :omnimessage_smpp,
  api_base_url: "https://omnimessage-core.example.com:8443"
```

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão
api_base_url	String (URL)	Sim	-

Finalidade: URL da plataforma OmniMessage Core. O gateway se comunica com o OmniMessage via API REST para todo o processamento de mensagens:

- **Enviar Mensagens:** Enviar mensagens SMPP recebidas para o OmniMessage para processamento
- **Recuperar Mensagens:** Consultar mensagens destinadas a operadoras SMPP
- **Relatar Status de Entrega:** Atualizar o status de entrega da mensagem de volta ao OmniMessage
- **Saúde do Sistema:** Verificações de saúde periódicas

Crítico: É aqui que o gateway obtém todo o seu "cérebro". O OmniMessage gerencia:

- ✓ Validação de mensagens e verificação de formato
- ✓ Decisões de roteamento (qual operadora usar)
- ✓ Limitação de taxa e controle de fluxo
- ✓ Validação de número
- ✓ Armazenamento e persistência de mensagens
- ✓ Lógica de nova tentativa de entrega
- ✓ Rastreamento de status

O gateway simplesmente traduz o formato SMPP ↔ OmniMessage.

Exemplos:

```
# HTTPS com IP
api_base_url: "https://192.168.1.100:8443"

# HTTPS com nome do host
api_base_url: "https://omnimessage-core.company.com:8443"

# HTTP (não recomendado para produção)
api_base_url: "http://192.168.1.100:8080"
```

Requisitos de Rede:

- O gateway deve ter acesso à rede do OmniMessage Core
- Use HTTPS em produção (configure `verify_ssl_peer`)
- O firewall deve permitir HTTPS de saída na porta especificada

OAM/Management API port (`api_ex`)

Porta para a própria OAM/Management API do gateway

O gateway serve sua **própria** OAM/Management API (`/status`, `/smpp/client_peers`, `/smpp/server_peers`, `/smpp/binds`, `/smpp/summary`) via `api_ex`, com padrão `8443` (`config/config.exs`). Este é um **servidor** que o gateway hospeda — distinto de `api_base_url`, que é o **endpoint** do cliente que o gateway chama no OmniMessage Core.

Não confunda os dois:

Configuração	Direção	Padrão	Significado
<code>api_base_url</code>	Gateway → Core (cliente)	<code>...:8443</code>	Onde o gateway envia/consulta mensagens
<code>api_ex</code> <code>port</code>	Gateway (servidor)	<code>8443</code>	Onde a própria API OAM do gateway escuta

Colocação com o OmniMessage Core: O OmniMessage Core hospeda sua API de armazenamento/mensagem na porta `api_ex 8443` também. Quando o gateway SMPP é executado no **mesmo host** que o Core, ambos usam `8443` por padrão e apenas um pode vinculá-lo — o outro entra em loop de falha com `:eaddrinuse` (e as solicitações `/api/messages` atingem o serviço errado, retornando 404).

Para corrigir, edite `config/runtime.exs` (implantado em `/etc/omnimessage_smpp/runtime.exs`) e descomente a substituição `api_ex`, definindo uma porta livre para que a API OAM do gateway saia da porta do Core. `api_base_url` ainda aponta para o `8443` do Core:

```
# O Core possui :8443 para a API de armazenamento; mova a própria
API OAM do gateway para :8444
config :api_ex,
  api:
    Application.get_env(:api_ex, :api, %{})
    |> Map.put(:port, 8444)
    |> Map.put(:listen_ip, "0.0.0.0")
```

Se a substituição for deixada comentada, a porta padrão será `8443`. Gateways autônomos (Core em um host diferente) não precisam de alteração.

SMPP_POLL_INTERVAL

Frequência de verificação da fila (milissegundos)

```
config :omnimessage_smpp,
  smpp_poll_interval: 100
```

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão
<code>smpp_poll_interval</code>	Inteiro	Não	100

Finalidade: Com que frequência (em milissegundos) cada cliente verifica a fila de mensagens.

Diretrizes:

- **Alto volume (>100 TPS):** 100-500ms
- **Volume médio (10-100 TPS):** 500-1000ms
- **Baixo volume (<10 TPS):** 1000-2000ms

Variável de ambiente: `SMPP_POLL_INTERVAL`

VERIFY_SSL_PEER

Verificação de certificado SSL

```
config :omnimessage_smpp,  
  verify_ssl_peer: false
```

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão
verify_ssl_peer	Booleano	Não	false

Finalidade: Se deve verificar os certificados SSL ao conectar-se à API de backend.

Valores:

- `true`: Verificar certificados (produção com certificados válidos)
- `false`: Ignorar verificação (certificados autoassinados, teste)

Variável de ambiente: `VERIFY_SSL_PEER`

SMSC_NAME

Identificador do gateway para registro

```
config :omnimessage_smpp,  
  smsc_name: "smpp_gateway"
```

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão
smsc_name	String	Não	"smpp_gateway"

Finalidade: Identifica esta instância do gateway no backend da fila de mensagens.

Variável de ambiente: `SMSC_NAME`

Configuração de Vínculo do Cliente SMPP

Vínculos do cliente são **conexões de saída** onde o gateway atua como um **ESME** (cliente) conectando-se a servidores **SMSC** de operadoras. Neste modo, o gateway inicia a conexão para enviar e receber mensagens através de operadoras externas.

Exemplo Completo de Vínculo do Cliente

```
config :omnimessage_smpp, :binds, [  
  %{  
    # Identificador único para esta conexão  
    name: "vodafone_uk",  
  
    # Modo de conexão  
    mode: :client,  
  
    # Tipo de vínculo SMPP  
    bind_type: :transceiver,  
  
    # Endereço do servidor SMPP da operadora  
    host: "smpp.vodafone.co.uk",  
    port: 2775,  
  
    # Defina o endereço/porta de origem local da conexão de saída  
    (opcional,  
    # defina se a operadora lista por IP/porta de origem)  
    bind_source_ip: "10.20.30.40",  
    bind_source_port: 5000,  
  
    # Credenciais de autenticação  
    system_id: "your_username",  
    password: "your_password",  
  
    # Campos de protocolo SMPP (opcional, defina se a operadora  
    exigir)  
    system_type: "",  
    addr_ton: 0,  
    addr_npi: 0,  
    address_range: "",  
  
    # Limitação de taxa  
    tps_limit: 100,  
  
    # Nome da fila compartilhada (opcional, padrão para o nome do  
    vínculo). Defina o mesmo  
    # valor em vários vínculos para que eles drenem uma fila  
    comum.  
    queue: "vodafone_uk",
```

```
# Frequência de verificação da fila
queue_check_frequency: 1000,

# Intervalo de keepalive (segundos, 0 para desativar)
enqueue_link_interval: 60,

# Cache de mensagens (opcional)
cache_enabled: false,
cache_max_size: 10000,
cache_retry_interval: 60
}
]
```

Parâmetros do Vínculo do Cliente

name

Identificador único da conexão

Tipo	Obrigatório	Exemplo
String	Sim	"vodafone_uk"

Finalidade: Identifica de forma única esta conexão SMPP.

- Usado em logs e métricas
- Deve ser único em todos os vínculos
- Use nomes descritivos (operadora, região, propósito)

Convenções de nomenclatura:

- `operadora_região`: "vodafone_uk", "att_us"
- `número_propósito`: "marketing_1", "alerts_primary"

mode

Tipo de conexão

Tipo	Obrigatório	Valor
Átomo	Sim	:client

Finalidade: Define isso como uma conexão de saída onde o gateway atua como um **ESME** conectando-se a um **SMSC** externo.

Valor fixo: Sempre :client para conexões de saída.

bind_type

Tipo de sessão SMPP

Tipo	Obrigatório	Valores Permitidos
Átomo	Sim	:transmitter, :receiver, :transceiver

Finalidade: Define a capacidade de direção da mensagem.

Opções:

- :transmitter - Enviar mensagens apenas (submit_sm)
- :receiver - Receber mensagens apenas (deliver_sm)
- :transceiver - Enviar e receber (mais comum)

Recomendação: Use :transceiver a menos que a operadora exija um tipo específico.

host

Nome do host ou IP do servidor SMPP da operadora

Tipo	Obrigatório	Exemplo
String	Sim	"smpp.carrier.com" ou "10.5.1.100"

Finalidade: Endereço do servidor SMPP da operadora.

Exemplos:

```
host: "smpp.vodafone.co.uk"  
host: "10.20.30.40"  
host: "smpp-primary.carrier.net"
```

port

Porta do servidor SMPP

Tipo	Obrigatório	Padrão	Faixa
Inteiro	Sim	2775	1-65535

Finalidade: Porta TCP para a conexão SMPP.

Porta padrão: 2775

Exemplos:

```
port: 2775 # Padrão  
port: 3000 # Personalizada
```

bind_source_ip

IP de origem local para a conexão de saída

Tipo	Obrigatório	Padrão	Exemplo
String	Não	(padrão do SO)	"10.20.30.40"

Finalidade: Define o endereço IP de origem local usado para a conexão TCP de saída com a operadora. Defina isso quando a operadora listar conexões por IP de origem e o host do gateway tiver vários endereços. Um endereço inválido é registrado e ignorado (o SO escolhe o IP de origem).

Nota: Este é um campo apenas de configuração (lido da configuração do aplicativo `:binds`); não é editável pela interface da Web / armazenamento Mnesia.

bind_source_port

Porta de origem local para a conexão de saída

Tipo	Obrigatório	Padrão	Faixa
Inteiro	Não	(efêmero)	1-65535

Finalidade: Define a porta de origem local usada para a conexão TCP de saída. Defina isso quando a operadora listar por IP e porta de origem. O socket é aberto com `SO_REUSEADDR` para que a porta fixada possa se reanexar imediatamente na reconexão (em vez de falhar com `:eaddrinuse` enquanto o socket anterior está em `TIME_WAIT`).

Nota: Assim como `bind_source_ip`, este é um campo apenas de configuração e não é editável pela interface da Web.

system_id

Nome de usuário de autenticação

Tipo	Obrigatório	Exemplo
String	Sim	<code>"company_user"</code>

Finalidade: Nome de usuário fornecido pela operadora para autenticação.

Segurança: Proteja esta credencial - armazenada no arquivo de configuração.

password

Senha de autenticação

Tipo	Obrigatório	Exemplo
String	Sim	"secret_password"

Finalidade: Senha fornecida pela operadora para autenticação.

Segurança:

- Proteja esta credencial
- Use senhas fortes
- Gire periodicamente

tps_limit

Limite de transações por segundo

Tipo	Obrigatório	Padrão	Faixa
Inteiro	Sim	100	1-10000

Finalidade: Número máximo de mensagens por segundo a serem enviadas através desta conexão.

Diretrizes:

- Defina para 70-80% do máximo da operadora
- Previne limitação/desconexão
- Permite margem para recibos de entrega

Exemplos:

```
tps_limit: 10    # Baixo volume
tps_limit: 50    # Volume médio
tps_limit: 100   # Alto volume (mais comum)
tps_limit: 1000  # Muito alto volume
```

Cálculo:

Se o máximo da operadora = 100 TPS
Defina tps_limit = 70-80
Deixa 20-30 TPS de margem

queue

Nome da fila compartilhada

Tipo	Obrigatório	Padrão	Exemplo
String	Não	nome do <code>bind</code>	<code>"sinch.smpp"</code>

Finalidade: A fila da qual este vínculo drena do backend. Padrão para o próprio `name` do vínculo, então cada vínculo drena sua própria fila. Defina o mesmo valor de `queue` em vários vínculos para que todos drenem uma fila compartilhada — por exemplo, duas conexões Sinch drenando `"sinch.smpp"` para compartilhamento de carga/redundância.

Exemplos:

```
# Dois vínculos compartilhando uma fila
%{name: "sinch_1", queue: "sinch.smpp", ...}
%{name: "sinch_2", queue: "sinch.smpp", ...}
```

queue_check_frequency

Intervalo de polling da fila de mensagens (milissegundos)

Tipo	Obrigatório	Padrão	Faixa
Inteiro	Sim	1000	100-10000

Finalidade: Com que frequência verificar o backend por novas mensagens a serem enviadas.

Diretrizes:

- **Alto volume (>100 TPS):** 500-1000ms
- **Volume médio (10-100 TPS):** 1000-2000ms
- **Baixo volume (<10 TPS):** 2000-5000ms

Compensações:

- Valor mais baixo = captação de mensagens mais rápida, mais carga na API
- Valor mais alto = captação mais lenta, menos carga na API

enquire_link_interval

Intervalo de keepalive SMPP (segundos)

Tipo	Obrigatório	Padrão	Faixa
Inteiro	Não	60	0-3600

Finalidade: Com que frequência (em segundos) enviar PDUs enquire_link SMPP para verificar se a conexão está ativa. O servidor remoto responde com enquire_link_resp.

Diretrizes:

- **Padrão (60):** Adequado para a maioria das operadoras
- **Valores mais baixos (15-30):** Detecção de falhas mais rápida, mais tráfego
- **Valores mais altos (120-300):** Menos sobrecarga, detecção de falhas mais lenta
- **0:** Desativa completamente o enquire_link (não recomendado)

Exemplos:

```
enquire_link_interval: 60    # Padrão (1 minuto)
enquire_link_interval: 30    # Keepalive agressivo
enquire_link_interval: 0     # Desativado
```

system_type

Identificador do tipo de sistema SMPP

Tipo	Obrigatório	Padrão	Exemplo
String	Não	" "	"0TP"

Finalidade: Campo de protocolo SMPP enviado durante o vínculo. Algumas operadoras exigem um valor específico. Deixe em branco, a menos que a operadora especifique um.

addr_ton

Tipo de Número de Endereço

Tipo	Obrigatório	Padrão	Faixa
Inteiro	Não	0	0-6

Finalidade: Campo de protocolo SMPP que especifica o tipo de número usado na solicitação de vínculo.

Valores comuns:

- 0 - Desconhecido
- 1 - Internacional
- 2 - Nacional
- 5 - Alfanumérico

Defina conforme exigido pela operadora.

addr_npi

Indicador do Plano de Numeração de Endereço

Tipo	Obrigatório	Padrão	Faixa
Inteiro	Não	0	0-18

Finalidade: Campo de protocolo SMPP que especifica o plano de numeração na solicitação de vínculo.

Valores comuns:

- 0 - Desconhecido
- 1 - ISDN/E.164
- 3 - Dados/X.121
- 9 - Privado

Defina conforme exigido pela operadora.

address_range

Faixa de endereços para o vínculo

Tipo	Obrigatório	Padrão	Exemplo
String	Não	" "	"614*"

Finalidade: Campo de protocolo SMPP que especifica a faixa de endereços que este vínculo manipula. Usado por algumas operadoras para filtrar quais mensagens são entregues a esta conexão. Deixe em branco, a menos que a operadora especifique um valor.

enabled

Estado de habilitação do par

Tipo	Obrigatório	Padrão
Booleano	Não	true

Finalidade: Controla se este par está ativo. Pares desabilitados são mantidos na configuração, mas não estabelecem conexões. Útil para tirar temporariamente uma conexão offline sem excluir sua configuração.

cache_enabled

Habilitar cache local de mensagens

Tipo	Obrigatório	Padrão
Booleano	Não	false

Finalidade: Quando habilitado, mensagens de entrada são armazenadas localmente se a API de backend estiver inacessível, e depois entregues automaticamente quando a conectividade for restaurada. Consulte [MESSAGE_CACHE.md](#) para detalhes completos.

cache_max_size

Máximo de mensagens em cache

Tipo	Obrigatório	Padrão	Faixa
Inteiro	Não	10000	1-1000000

Finalidade: Número máximo de mensagens a serem armazenadas em cache por vínculo. Quando o limite é alcançado, as mensagens mais antigas são removidas (FIFO). Aplica-se apenas quando `cache_enabled` é `true`.

cache_retry_interval

Intervalo base de nova tentativa (segundos)

Tipo	Obrigatório	Padrão
Inteiro	Não	60

Finalidade: Intervalo base em segundos antes de tentar novamente a entrega de uma mensagem em cache. Combinado com backoff exponencial (nova tentativa 0: 60s, nova tentativa 1: 120s, nova tentativa 2: 240s, etc.). Aplica-se apenas quando `cache_enabled` é `true`.

Exemplo de Interface Web:

Configuração de Vínculo do Servidor SMPP

Vínculos do servidor definem **conexões de entrada** onde o gateway atua como um **SMSC** (servidor) aceitando conexões de **ESMEs** externas (clientes). Neste modo, sistemas parceiros se conectam ao gateway para enviar e receber mensagens.

Exemplo Completo de Vínculo do Servidor

```
config :omnimessage_smpp, :server_binds, [  
  %{  
    # Identificador único para este cliente  
    name: "partner_acme",  
  
    # Credenciais esperadas do cliente  
    system_id: "acme_corp",  
    password: "acme_secret",  
  
    # Tipos de vínculo permitidos  
    allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver, :transceiver],  
  
    # Restrições de IP  
    ip_whitelist: ["192.168.1.0/24", "10.50.1.100"],  
  
    # Restrições de endereço de origem (vazio = permitir todos)  
    source_address_whitelist: [],  
  
    # Limitação de taxa  
    tps_limit: 50,  
  
    # Frequência de verificação da fila  
    queue_check_frequency: 1000,  
  
    # Intervalo de keepalive (segundos, 0 para desativar)  
    enquire_link_interval: 60,  
  
    # Cache de mensagens (opcional)  
    cache_enabled: false,  
    cache_max_size: 10000,  
    cache_retry_interval: 60  
  }  
]
```

Parâmetros do Vínculo do Servidor

name

Identificador do cliente

Tipo	Obrigatório	Exemplo
String	Sim	"partner_acme"

Finalidade: Identifica o cliente externo que se conecta a você.

Convenções de nomenclatura: Use o nome do parceiro/client para fácil identificação.

system_id

Nome de usuário esperado do cliente

Tipo	Obrigatório	Exemplo
String	Sim	"acme_corp"

Finalidade: Nome de usuário que o cliente externo deve fornecer para autenticação.

Fornecer ao cliente: Compartilhe esta credencial com seu parceiro.

password

Senha esperada do cliente

Tipo	Obrigatório	Exemplo
String	Sim	"secure_password"

Finalidade: Senha que o cliente externo deve fornecer para autenticação.

Segurança:

- Use senhas fortes
- Única por cliente
- Compartilhe de forma segura com o parceiro

allowed_bind_types

Tipos de sessão permitidos

Tipo	Obrigatório	Padrão
Lista de Átomos	Sim	-

Finalidade: Restringe quais tipos de vínculo o cliente pode usar.

Opções:

```
allowed_bind_types: [:transceiver] # Apenas transceiver
allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver] # TX ou RX
allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver, :transceiver] # Qualquer
```

Recomendação: Permita os três, a menos que precise de restrições.

ip_whitelist

Endereços IP de cliente permitidos

Tipo	Obrigatório	Padrão	Formato
Lista de Strings	Sim	[]	IPs ou notação CIDR

Finalidade: Segurança - permitir apenas conexões de IPs conhecidos.

Formatos:

- IP único: "192.168.1.100" (automaticamente /32)
- Sub-rede CIDR: "192.168.1.0/24", "10.0.0.0/8"
- Mistura de ambos: ["192.168.1.0/24", "10.50.1.100"]

Exemplos:

```
# Permitir qualquer IP (não recomendado)
ip_whitelist: []

# IP único
ip_whitelist: ["203.0.113.50"]

# Múltiplos IPs
ip_whitelist: ["203.0.113.50", "203.0.113.51"]

# Sub-rede
ip_whitelist: ["192.168.1.0/24"]

# Misturado
ip_whitelist: ["192.168.1.0/24", "10.50.1.100", "10.60.0.0/16"]
```

Sub-redes comuns:

- `/32` - IP único (automático para IPs sem máscara)
- `/24` - 256 endereços (por exemplo, 192.168.1.0-255)
- `/16` - 65.536 endereços (por exemplo, 10.50.0.0-255.255)
- `/8` - 16.777.216 endereços (por exemplo, 10.0.0.0-255.255.255.255)

source_address_whitelist

Endereços de origem permitidos

Tipo	Obrigatório	Padrão	Formato
Lista de Strings	Não	<code>[]</code>	Padrões Regex

Finalidade: Restringe quais endereços de origem (IDs de remetente) os clientes conectados podem usar ao enviar mensagens. Lista vazia permite todos os endereços. Cada entrada é um padrão de expressão regular.

Exemplos:

```
# Permitir qualquer endereço de origem
source_address_whitelist: []

# Correspondência exata (ancorada)
source_address_whitelist: ["^MyBrand$", "^AlertService$"]

# Correspondência de prefixo
source_address_whitelist: ["^614", "^\\+61"]

# Faixa de números com classe de caracteres
source_address_whitelist: ["^61[45]\\d{8}$"]

# Misturado
source_address_whitelist: ["^MyBrand$", "^614", "^\\+61400000001$"]
```

Mensagens com endereços de origem não permitidos são rejeitadas com `ESME_RINVSRCADR`. Consulte [SOURCE_ADDRESS_WHITELIST.md](#) para detalhes completos.

tps_limit

Limite de mensagens por segundo

Mesma coisa que o `tps_limit` do vínculo do cliente - controla a taxa de entrega de deliver_sm para os clientes conectados.

queue_check_frequency

Intervalo de polling da fila

Mesma coisa que o `queue_check_frequency` do vínculo do cliente - com que frequência verificar mensagens a serem entregues a este cliente.

enquire_link_interval

Intervalo de keepalive SMPP (segundos)

Mesma coisa que o `enquire_link_interval` do vínculo do cliente. Controla com que frequência o servidor envia PDUs enquire_link para os clientes conectados para verificar se eles ainda estão vivos.

enabled

Estado de habilitação do par

Mesma coisa que o `enabled` do vínculo do cliente. Pares de servidor desabilitados não aceitam conexões de entrada.

cache_enabled

Habilitar cache local de mensagens

Mesma coisa que o `cache_enabled` do vínculo do cliente. Consulte [MESSAGE_CACHE.md](#).

cache_max_size

Máximo de mensagens em cache

Mesma coisa que o `cache_max_size` do vínculo do cliente.

cache_retry_interval

Intervalo base de nova tentativa (segundos)

Mesma coisa que o `cache_retry_interval` do vínculo do cliente.

Exemplo de Interface Web:

Configuração de Escuta do Servidor

Quando os vínculos do servidor estão configurados, o gateway escuta por conexões de entrada.

Exemplo Completo de Escuta

```
config :omnimessage_smpp, :listen, %{  
  host: "0.0.0.0",  
  port: 2775,  
  max_connections: 100  
}
```

Parâmetros de Escuta

host

Endereço IP para vincular

Tipo	Obrigatório	Padrão	Valores Comuns
String	Não	"0.0.0.0"	"0.0.0.0", "127.0.0.1"

Finalidade: Qual interface de rede escutar.

Valores:

- "0.0.0.0" - Escutar em todas as interfaces (recomendado)
- "127.0.0.1" - Escutar apenas no localhost (teste)
- "192.168.1.10" - Escutar em IP específico

port

Porta TCP para escutar

Tipo	Obrigatório	Padrão	Faixa
Inteiro	Não	2775	1-65535

Finalidade: Porta para conexões SMPP de entrada.

Padrão: 2775

max_connections

Número máximo de conexões simultâneas

Tipo	Obrigatório	Padrão	Faixa
Inteiro	Não	100	1-10000

Finalidade: Limita o número total de conexões de cliente simultâneas.

Diretrizes:

- Defina com base nos clientes esperados
 - Valores mais altos usam mais memória
 - Típico: 10-100 conexões
-

Exemplos Completos de Configuração

Exemplo 1: Conexão de Operadora Única

```
import Config

config :omnimessage_smpp,
  api_base_url: "https://smcsc.companv.com:8443",
  verify_ssl_peer: true,
  smsc_name: "smpp_prod"

config :omnimessage_smpp, :binds, [
  %{
    name: "att_primary",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.att.com",
    port: 2775,
    system_id: "company_user",
    password: "secure_pass_123",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000
  }
]
```

Exemplo 2: Múltiplas Operadoras

```
import Config

config :omnimessage_smpp,
  api_base_url: "https://smcsc.company.com:8443"

config :omnimessage_smpp, :binds, [
  # América do Norte
  %{
    name: "att_us",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.att.com",
    port: 2775,
    system_id: "att_username",
    password: "att_password",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000
  },

  # Europa
  %{
    name: "vodafone_uk",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.vodafone.co.uk",
    port: 2775,
    system_id: "voda_username",
    password: "voda_password",
    tps_limit: 50,
    queue_check_frequency: 1000
  }
]
```

Exemplo 3: Gateway com Vínculos de Servidor

```
import Config

config :omnimessage_smpp,
  api_base_url: "https://smcsc.companny.com:8443"

# Conexões de saída
config :omnimessage_smpp, :binds, [
  %{
    name: "upstream_carrier",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.carrier.com",
    port: 2775,
    system_id: "my_username",
    password: "my_password",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000
  }
]

# Definições de cliente de entrada
config :omnimessage_smpp, :server_binds, [
  %{
    name: "partner_alpha",
    system_id: "alpha_corp",
    password: "alpha_secret",
    allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver, :transceiver],
    ip_whitelist: ["203.0.113.0/24"],
    tps_limit: 50,
    queue_check_frequency: 1000
  },
  %{
    name: "partner_beta",
    system_id: "beta_inc",
    password: "beta_password",
    allowed_bind_types: [:transceiver],
    ip_whitelist: ["198.51.100.50"],
    tps_limit: 25,
    queue_check_frequency: 2000
  }
]
```

```
# Escuta do servidor
config :omnimessage_smpp, :listen, %{
  host: "0.0.0.0",
  port: 2775,
  max_connections: 100
}
```

Exemplo 4: Fila Compartilhada com Vínculo de Origem

Duas conexões para a mesma operadora, ambas drenando uma fila compartilhada (`sinch.smpp`) para compartilhamento de carga e redundância. A operadora lista por IP e porta de origem, então cada vínculo fixa uma porta de origem local distinta no mesmo IP de origem.

```
import Config

config :omnimessage_smpp,
  api_base_url: "https://smcsc.com:8443"

config :omnimessage_smpp, :binds, [
  %{
    name: "sinch_1",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.sinch.com",
    port: 2775,
    system_id: "sinch_user",
    password: "sinch_pass",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000,

    # Ambos os vínculos drenam a mesma fila de backend
    queue: "sinch.smpp",

    # Endereço/porta de origem fixados (operadora lista por ambos)
    bind_source_ip: "10.20.30.40",
    bind_source_port: 5001
  },
  %{
    name: "sinch_2",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.sinch.com",
    port: 2775,
    system_id: "sinch_user",
    password: "sinch_pass",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000,

    # Mesma fila compartilhada que sinch_1
    queue: "sinch.smpp",

    # Mesmo IP de origem, porta de origem distinta
    bind_source_ip: "10.20.30.40",
    bind_source_port: 5002
  }
]
```

```
}  
]
```

Como funciona: Ambos os vínculos registram um único frontend chamado `sinch.smpp` (sua chave de **roteamento compartilhada**). Mensagens com `dest_smsc: "sinch.smpp"` são drenadas por qual vínculo as pegar primeiro, espalhando a carga entre as duas conexões. Se uma conexão cair, a outra continua drenando a fila. Cada conexão apresenta um IP e uma porta de origem fixos para a operadora para listagem; `SO_REUSEADDR` permite que uma porta fixada se reanexe imediatamente na reconexão.

Consulte `queue`, `bind_source_ip` e `bind_source_port` para detalhes dos parâmetros.

Validação da Configuração

Após editar a configuração, valide antes de reiniciar:

Verificação de Sintaxe

```
# Verifique a sintaxe Elixir  
/opt/omnimessage-smpp/bin/omnimessage-smpp eval "File.read!  
( 'config/runtime.exs' )"
```

Se a sintaxe for inválida, você verá um erro. Corrija antes de reiniciar.

Testar Configuração

```
# Reinicie em primeiro plano para ver erros  
sudo -u omnimessage-smpp /opt/omnimessage-smpp/bin/omnimessage-  
smpp console
```

Pressione `Ctrl+C` duas vezes para sair.

Variáveis de Ambiente

Todas as configurações globais podem ser substituídas por variáveis de ambiente. Defina estas em seu arquivo de unidade systemd ou ambiente de shell antes de iniciar o gateway.

Variável de Ambiente	Chave de Configuração	Padrão
API_BASE_URL	api_base_url	"https://10.17
SMSC_NAME	smsc_name	"smpp_gateway"
SMPP_POLL_INTERVAL	smpp_poll_interval	100
VERIFY_SSL_PEER	verify_ssl_peer	false
CACHE_FLUSH_INTERVAL	cache_flush_interval	10000
CACHE_MAX_RETRY_ATTEMPTS	cache_max_retry_attempts	10
CACHE_BACKOFF_MULTIPLIER	cache_backoff_multiplier	2

Variável de Ambiente	Chave de Configuração	Padrão
MNESIA_STORAGE_TYPE	mnesia_storage_type	disc_copies

Exemplo de substituição systemd:

```
sudo systemctl edit omnimessage-smpp
```

```
[Service]
Environment="API_BASE_URL=https://omnimessage-
core.company.com:8443"
Environment="SMSC_NAME=smpp_prod_01"
Environment="VERIFY_SSL_PEER=true"
```

Melhores Práticas de Segurança

1. Proteja o arquivo de configuração:

```
sudo chmod 600 /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs
sudo chown omnimessage-smpp:omnimessage-smpp /opt/omnimessage-
smpp/config/runtime.exs
```

2. Use senhas fortes:

- Mínimo de 12 caracteres
- Misture letras, números, símbolos

- Única por conexão

3. Use listas brancas de IP:

- Sempre configure `ip_whitelist` para vínculos de servidor
- Nunca use lista vazia `[]` em produção

4. Habilite a verificação SSL:

- Defina `verify_ssl_peer: true` com certificados válidos

5. Gire credenciais regularmente:

- Altere senhas trimestralmente
 - Coordene com operadoras/parceiros
-

Próximos Passos

- Revise [MONITORING.md](#) para configuração de métricas
 - Leia [USAGE.md](#) para gerenciar conexões
 - Consulte [TROUBLESHOOTING.md](#) para problemas comuns
 - Volte para [README.md](#) para uma visão geral
-

Glossário

Termos e Definições

A

API (Interface de Programação de Aplicações) Interface usada para se comunicar com o sistema de backend da fila de mensagens.

Auto-Scroll Recurso na aba Logs da interface web que rola automaticamente para mostrar as entradas de log mais recentes.

B

Backend O sistema de fila de mensagens ao qual o Gateway SMPP se conecta para recuperar e armazenar mensagens.

Bind Uma conexão SMPP entre dois sistemas. Pode ser transmissor, receptor ou transceptor.

Bind Type O tipo de sessão SMPP:

- **Transmissor:** Enviar mensagens apenas
- **Receptor:** Receber mensagens apenas
- **Transceptor:** Enviar e receber mensagens

Bind Failure Quando uma tentativa de autenticação SMPP falha, geralmente devido a credenciais incorretas ou restrições de IP.

C

CIDR (Roteamento Inter-Domínio Sem Classe) Notação para especificar intervalos de endereços IP (por exemplo, `192.168.1.0/24` representa 256 endereços IP).

Client Bind Uma conexão SMPP de saída da onde o gateway atua como um **ESME** conectando-se a um **SMSC** externo (tipicamente um servidor SMPP de um operador). Neste modo, o gateway é o cliente.

Connection Status Estado atual de um bind SMPP:

- **Conectado:** Ativo e operacional
- **Desconectado:** Não conectado
- **Reconectando:** Tentando estabelecer conexão

Counter Uma métrica que só aumenta (reinicia na reinicialização do serviço), usada para totais como mensagens enviadas.

D

Data Coding Campo SMPP que especifica a codificação de caracteres da mensagem (GSM-7, UCS-2, etc.).

Deliver_SM PDU SMPP enviado por um SMSC (servidor) para entregar uma mensagem a um ESME (cliente) conectado. Usado por binds de servidor para enviar mensagens a parceiros conectados.

Delivery Failure Quando uma mensagem não pode ser entregue, indicado por uma resposta de erro do operador.

Delivery Receipt (DLR) Confirmação do operador sobre o status de entrega da mensagem.

deliver_time Campo na fila de mensagens que contém o timestamp em que uma mensagem foi entregue. Definido pelo OmniMessage Core quando o gateway relata uma entrega bem-sucedida. Este é o nome do campo que o backend espera ao marcar uma mensagem como entregue.

dest_smsc Campo na fila de mensagens que indica qual conexão SMPP deve lidar com a mensagem. Seu valor deve ser igual à **Routing Key** sob a qual o par de destino foi registrado (veja [Frontend Registration](#)).

Disconnection Quando uma conexão SMPP ativa é encerrada, seja intencionalmente ou devido a erro.

E

Enquire Link Mensagem keepalive SMPP enviada periodicamente para verificar se a conexão está ativa.

ESM Class Campo SMPP que indica o tipo e os recursos da mensagem.

ESME (Entidade de Mensagem Curta Externa) Na terminologia SMPP, a aplicação cliente que se conecta a um SMSC para enviar ou receber mensagens. Quando o gateway opera em **modo Cliente**, ele atua como um ESME conectando-se a SMSCs de operadores. Quando opera em **modo Servidor**, aceita conexões de ESMEs externos.

Exponential Backoff Estratégia de reintentado onde o tempo de espera dobra após cada falha (1min, 2min, 4min, 8min...).

F

Firewall Sistema de segurança de rede que controla o tráfego de rede de entrada e saída.

Frontend Registration Processo pelo qual o gateway SMPP se registra no OmniMessage Core. Um heartbeat é enviado a cada 60 segundos para manter o registro ativo. Se o gateway parar, o registro expira após 90 segundos e o OmniMessage para de rotear mensagens para ele. Cada par é registrado sob sua **Routing Key**, então o nome registrado é igual ao `dest_smsc` que o backend roteia: pares de cliente sob sua `queue` (ou nome de par simples), binds de servidor sob seu nome de bind.

G

Gateway O aplicativo Gateway SMPP que faz a ponte entre a fila de mensagens e as redes móveis.

Gauge Uma métrica que pode aumentar ou diminuir, representando o valor atual (por exemplo, status da conexão).

Grafana Ferramenta de visualização popular para exibir métricas do Prometheus em painéis.

GSM-7 Codificação de caracteres padrão de 7 bits para SMS, suportando até 160 caracteres por mensagem.

H

HTTP/HTTPS Protocolos usados para comunicação web. HTTPS é a versão criptografada.

I

IP Whitelist Lista de endereços IP permitidos que podem se conectar ao gateway (recurso de segurança).

ISDN (Rede Digital de Serviços Integrados) Plano de numeração comumente usado para números de telefone.

J

(Sem termos)

K

Keepalive Mensagens periódicas (enquire_link) enviadas para manter a conexão e detectar falhas.

KPI (Indicador-Chave de Desempenho) Valor mensurável que indica o desempenho do sistema (por exemplo, taxa de sucesso de entrega).

L

Label No Prometheus, pares chave-valor anexados a métricas para identificação (por exemplo, `bind_name="vodafone_uk"`).

LiveView Tecnologia do framework Phoenix usada para atualizações em tempo real da interface web.

M

Message Queue Sistema de backend que armazena mensagens aguardando para serem enviadas ou recebidas.

Metrics Medições quantitativas do desempenho do sistema, expostas no formato Prometheus.

MO (Origem Móvel) Mensagens enviadas de telefones móveis para o gateway (entrada).

MT (Terminado Móvel) Mensagens enviadas do gateway para telefones móveis (saída).

MSISDN (Número de Diretório Internacional de Assinante de Estação Móvel) Formato padrão para números de telefone móvel.

N

NPI (Indicador de Plano de Numeração) Campo SMPP que especifica o esquema de numeração (por exemplo, ISDN).

O

Outbound Mensagens fluindo do gateway para redes móveis.

Inbound Mensagens fluindo de redes móveis para o gateway.

P

PDU (Unidade de Dados de Protocolo) Pacote de mensagem SMPP individual (por exemplo, `submit_sm`, `deliver_sm`).

Prometheus Sistema de monitoramento de código aberto que coleta e armazena métricas de séries temporais.

Q

Queue Lista de mensagens aguardando para serem processadas ou enviadas.

Queue Check Frequency Com que frequência (em milissegundos) o gateway verifica o backend em busca de novas mensagens.

Queue Worker Componente que recupera mensagens da fila e as envia via SMPP.

R

Rate Limiting Controle do throughput de mensagens para cumprir com as restrições do operador. Veja TPS.

Receiver Tipo de bind SMPP que apenas recebe mensagens (`deliver_sm`).

Reconnect Restabelecendo uma conexão SMPP desconectada.

Retry Tentando enviar uma mensagem falhada novamente, geralmente com backoff exponencial.

Routing Key O nome que um par registra como frontend com o OmniMessage Core, e portanto o valor `dest_smsc` que roteia mensagens para ele. Para um par cliente, isso é sua `queue` configurada (ou o nome de par simples quando nenhuma `queue` está definida); para um bind de servidor, é o nome do bind.

S

Sequence Number Identificador numérico único atribuído a cada PDU SMPP dentro de uma sessão. Usado para corresponder solicitações com suas respostas (por exemplo, correspondendo um `submit_sm` com seu `submit_sm_resp`).

Server Bind Configuração que permite que **ESMEs** externos (clientes) se conectem ao gateway. Neste modo, o gateway atua como um **SMSC** (servidor) aceitando conexões de entrada de sistemas parceiros.

Session Conexão SMPP ativa entre dois sistemas.

Shared Queue Uma única fila de backend drenada por mais de um bind de cliente. Binds optam por isso definindo o mesmo valor de `queue` em sua configuração (por exemplo, duas conexões de operador drenando ambas `"sinch.smp"`), permitindo compartilhamento de carga e redundância entre conexões. Por padrão, é o próprio nome do bind, caso em que cada bind tem sua própria fila.

Short Code Um endereço de SMS de origem/destino encurtado (tipicamente 5-6 dígitos) usado para mensagens de aplicativo para pessoa. Destinos de `deliver_sm` de cinco dígitos são enviados com TON **Desconhecido** para que os operadores não os interpretem erroneamente como números internacionais.

Source Binding Fixando o endereço IP de origem local e/ou porta TCP de uma conexão de saída (cliente) através dos parâmetros `bind_source_ip` e `bind_source_port`. Usado quando um operador lista conexões por IP e porta de origem. Veja [CONFIGURATION.md](#).

source_smsc Campo na fila de mensagens que indica qual bind de servidor deve entregar a mensagem a seus clientes conectados via `deliver_sm`.

SMPP (Protocolo de Mensagem Curta Ponto a Ponto) Protocolo padrão da indústria para troca de mensagens SMS entre sistemas.

SMSC (Centro de Serviço de Mensagem Curta) Na terminologia SMPP, o componente servidor que aceita conexões de ESMEs (clientes) e lida com o

roteamento e entrega de mensagens SMS. Quando o gateway opera em **modo Servidor**, ele atua como um SMSC aceitando conexões de ESMEs externos.

SSL/TLS Protocolos de criptografia para comunicação segura.

Submit_SM PDU SMPP para submeter uma mensagem para entrega.

Submit_SM_Resp Resposta SMPP ao submit_sm, indicando sucesso ou falha.

System ID Nome de usuário usado para autenticação SMPP.

T

Telemetry Coleta e transmissão automatizada de métricas do sistema.

TON (Tipo de Número) Campo SMPP que especifica o formato do número (por exemplo, internacional, nacional).

TPS (Transações Por Segundo) Limite de taxa para o máximo de mensagens por segundo através de uma conexão.

Transceiver Tipo de bind SMPP que pode enviar e receber mensagens (mais comum).

Transmitter Tipo de bind SMPP que apenas envia mensagens (submit_sm).

Throughput Taxa de processamento de mensagens, tipicamente medida em mensagens por segundo.

U

UCS-2 Codificação de caracteres Unicode de 16 bits para SMS, suportando até 70 caracteres por mensagem.

Uptime Duração que uma conexão ou serviço tem estado continuamente operacional.

V

Validity Period Limite de tempo para a tentativa de entrega da mensagem antes da expiração.

W

Web Dashboard Interface de usuário baseada em navegador para monitorar e gerenciar o gateway.

Whitelist Veja IP Whitelist e Source Address Whitelist.

X

(Sem termos)

Y

(Sem termos)

Z

(Sem termos)

Referência Rápida de Acrônimos

Acrônimo	Termo Completo
API	Interface de Programação de Aplicações
CIDR	Roteamento Inter-Domínio Sem Classe
DLR	Confirmação de Entrega
ESME	Entidade de Mensagem Curta Externa
GSM	Sistema Global para Comunicações Móveis
HTTP	Protocolo de Transferência de Hipertexto
HTTPS	Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro
IP	Protocolo de Internet
ISDN	Rede Digital de Serviços Integrados
KPI	Indicador-Chave de Desempenho
MO	Origem Móvel
MSISDN	Número de Diretório Internacional de Assinante de Estação Móvel
MT	Terminado Móvel
NPI	Indicador de Plano de Numeração
PDU	Unidade de Dados de Protocolo
SMPP	Protocolo de Mensagem Curta Ponto a Ponto

Acrônimo	Termo Completo
SMSC	Centro de Serviço de Mensagem Curta
SMS	Serviço de Mensagem Curta
SSL	Camada de Sockets Segura
TLS	Segurança da Camada de Transporte
TON	Tipo de Número
TPS	Transações Por Segundo
UCS	Conjunto de Caracteres Codificados Universalmente
UI	Interface de Usuário
URL	Localizador Uniforme de Recursos

Documentação Relacionada

- **README.md** - Visão geral do sistema e como começar
 - **CONFIGURATION.md** - Parâmetros de configuração explicados
 - **USAGE.md** - Operações do dia a dia
 - **MONITORING.md** - Métricas e monitoramento
 - **TROUBLESHOOTING.md** - Resolução de problemas
-

Cache de Mensagens SMPP

Visão Geral

O Cache de Mensagens SMPP é uma camada de persistência local que permite que o gateway SMPP continue aceitando mensagens de entrada mesmo quando a API de backend não está disponível. As mensagens são armazenadas localmente no Mnesia e entregues automaticamente à API quando a conectividade é restaurada, usando uma lógica de tentativa inteligente com retrocesso exponencial.

Recursos

- **Aceitação Resiliente de Mensagens** - Continue aceitando mensagens SMPP durante interrupções da API
- **Armazenamento Persistente** - Usa Mnesia com `:disc_copies` para durabilidade em reinicializações
- **Tentativas Automáticas** - Trabalhos em segundo plano tentam automaticamente a entrega com retrocesso exponencial
- **Configuração por Bind** - Habilitar/desabilitar o cache de forma independente para cada bind SMPP
- **Proteção contra Transbordamento** - Evicção FIFO quando o cache atinge o limite de tamanho configurado
- **Retenção de Mensagens Falhadas** - Mensagens permanentemente falhadas mantidas para revisão manual
- **Monitoramento em Tempo Real** - Painel LiveView com estatísticas e métricas do cache
- **Métricas Prometheus** - Exportação completa de métricas para monitoramento e alerta

Arquitetura

Fluxo de Mensagens

Com Cache Habilitado

```
Cliente SMPP → submit_sm → Servidor Gateway
                        ↓
                  Cache no Mnesia (resposta imediata)
                        ↓
          CacheFlushWorker (em segundo plano)
                        ↓
                  API de Backend
```

Com Cache Desabilitado

```
Cliente SMPP → submit_sm → Servidor Gateway
                        ↓
                  API de Backend (direto)
```

Componentes

1. Módulo MessageCache

- Lógica central de cache
- Manipulação de transbordamento
- Funções de consulta para LiveView e trabalhadores

2. CacheFlushWorker

- GenServer por bind com cache habilitado
- Polling para mensagens prontas para re-tentativa
- Implementa retrocesso exponencial
- Marca mensagens permanentemente falhadas

3. Tabela Mnesia (:smpp_message_cache)

- Armazenamento persistente com `:disc_copies`
- Indexada por `bind_name`, `next_retry_at` e `status`
- Sobrevive a reinicializações da aplicação

Configuração

Configurações Globais

Edite `config/runtime.exs`:

```
config :omnimessage_smpp,  
  # Com que frequência os trabalhadores de flush fazem polling por  
  # mensagens (milissegundos)  
  cache_flush_interval: 10_000,  
  
  # Máximo de tentativas de re-tentativa antes de marcar como  
  # failed_permanent  
  cache_max_retry_attempts: 10,  
  
  # Multiplicador de retrocesso exponencial  
  cache_backoff_multiplier: 2,  
  
  # Tipo de armazenamento Mnesia (:disc_copies ou :ram_copies)  
  mnesia_storage_type: :disc_copies
```

Configuração por Bind

Cada bind SMPP (cliente ou servidor) pode ser configurado de forma independente:

```

config :omnimessage_smpp, :binds, [
  %{
    name: "my_smpp_bind",
    mode: :server,
    system_id: "username",
    password: "password",

    # Configuração do cache
    cache_enabled: true,          # Habilitar cache (padrão: false)
    cache_max_size: 10_000,      # Máx. mensagens a serem
    armazenadas (padrão: 10.000)
    cache_retry_interval: 60     # Intervalo base de re-tentativa
    em segundos (padrão: 60)
  }
]

```

Variáveis de Ambiente

```

# Configurações globais do cache
CACHE_FLUSH_INTERVAL=10000      # Intervalo de polling
para flush (ms)
CACHE_MAX_RETRY_ATTEMPTS=10     # Máx. tentativas antes da
falha permanente
CACHE_BACKOFF_MULTIPLIER=2      # Multiplicador de
retrocesso exponencial
MNESIA_STORAGE_TYPE=disc_copies # Tipo de armazenamento
Mnesia

```

Comportamento de Re-tentativa

Retrocesso Exponencial

Quando a entrega da mensagem falha, o intervalo de re-tentativa dobra a cada tentativa:

Intervalo base: 60 segundos
Multiplicador de retrocesso: 2

Re-tentativa 0: 60s (1 minuto)
Re-tentativa 1: 120s (2 minutos)
Re-tentativa 2: 240s (4 minutos)
Re-tentativa 3: 480s (8 minutos)
Re-tentativa 4: 960s (16 minutos)
Re-tentativa 5: 1920s (32 minutos)
...
Re-tentativa 9: 30,720s (8.5 horas)

Falha Permanente

Após 10 tentativas falhadas (por padrão), as mensagens são marcadas como `failed_permanent` e:

- Permanecem no cache para revisão manual
- Deixam de ser re-tentadas automaticamente
- Aparecem na seção "Falhas Permanentes" do painel do cache
- Podem ser re-tentadas ou limpas manualmente

Transições de Status

`:pending` → `:delivering` → SUCESSO (deletado do cache)
→ FALHA → `:pending` (re-tentativa com retrocesso)
→ `:failed_permanent` (após tentativas máximas)

Monitoramento

Painel LiveView

Acesse o painel do cache em `http://your-server:4000/smpp` → aba "Cache de Mensagens"

Cartões Resumo:

- Total em Cache - Todas as mensagens atualmente no cache
- Entrega Pendente - Mensagens aguardando re-tentativa
- Falhas Permanentes - Mensagens que excederam as tentativas máximas

Tabela por Bind:

- Nome do bind
- Contagem de mensagens em cache
- Quebra de Pendentes / Falhadas
- Tamanho máximo do cache
- Percentual de utilização (com barra de progresso visual)

Métricas Prometheus

```
# Tamanho atual do cache por bind
smpp_cache_size{bind_name="my_bind",mode="server"} 42

# Total de mensagens entregues com sucesso
smpp_cache_delivered_total{bind_name="my_bind"} 1234

# Total de tentativas de re-tentativa
smpp_cache_retry_total{bind_name="my_bind"} 56

# Total de falhas permanentes
smpp_cache_permanent_failures_total{bind_name="my_bind"} 2

# Total de eventos de transbordamento (mensagens descartadas)
smpp_cache_overflow_total{bind_name="my_bind"} 0
```

Mensagens de Log

```
INFO Mensagem -123456789 armazenada para my_smpp_bind
INFO Mensagem em cache -123456789 entregue com sucesso, ID da
API: 99999
WARN Falha ao entregar a mensagem -123456789 (re-tentativa 3/10),
próxima re-tentativa em 2026-02-01 12:34:56Z
ERROR Mensagem -123456789 excedeu o máximo de re-tentativas (10),
marcando como failed_permanent
WARN Transbordamento de cache para my_smpp_bind: mensagem mais
antiga deletada
```

Operações

Habilitar/Desabilitar Cache

Via UI LiveView

1. Navegue até `http://your-server:4000/smpp`
2. Vá para a aba "Client Peers" ou "Server Peers"
3. Edite o bind
4. Ative/desative a caixa "Cache Enabled"
5. Salve as alterações

Via Console IEx

```
# Habilitar cache para um bind
SmsC.SMPPConfig.update_server_peer("my_bind", "username",
"password",
  cache_enabled: true,
  cache_max_size: 10_000,
  cache_retry_interval: 60
)

# Desabilitar cache
SmsC.SMPPConfig.update_server_peer("my_bind", "username",
"password",
  cache_enabled: false
)
```

Monitorar Status do Cache

```
# Obter resumo global
SmsC.SMPP.MessageCache.get_cache_summary()
# => %{total_cached: 42, pending: 40, failed: 2}

# Obter detalhamento por bind
SmsC.SMPP.MessageCache.get_cache_by_bind()
# => [
#   %{bind_name: "bind1", total: 30, pending: 28, failed: 2,
#     max_size: 10_000},
#   %{bind_name: "bind2", total: 12, pending: 12, failed: 0,
#     max_size: 10_000}
# ]

# Contar mensagens para um bind específico
SmsC.SMPP.MessageCache.count_cached_messages("my_bind")
# => 42
```

Intervenções Manuais

Limpar Mensagens Falhadas

```
# Obter todas as mensagens falhadas para um bind
{:atomic, failed_messages} = :mnesia.transaction(fn ->
  :mnesia.match_object({:smpp_message_cache, :_, "my_bind", :_,
    :_, :_, :_, :_, :_, :failed_permanent})
end)

# Deletá-las
Enum.each(failed_messages, fn {_, {bind_name, msg_id}, _, _, _, _,
  _, _, _, _} ->
  SmsC.SMPP.MessageCache.delete_cache_record(bind_name, msg_id)
end)
```

Forçar Re-tentativa de Mensagem Falhada

```
# Redefinir uma mensagem failed_permanent para pending
SmsC.SMPP.MessageCache.update_cache_record("my_bind", -123456, %{
  status: :pending,
  retry_count: 0,
  next_retry_at: DateTime.utc_now(),
  last_error: nil
})
```

Solução de Problemas

Cache Cheio / Eventos de Transbordamento

Sintoma: métrica `cache_overflow_total` aumentando, mensagens mais antigas sendo descartadas

Causa: Limite de tamanho do cache atingido

Soluções:

1. Aumentar `cache_max_size` para o bind
2. Investigar por que a entrega da API está falhando (verificar logs da API, rede)
3. Limpar manualmente mensagens falhadas antigas

4. Verificar se o intervalo de flush está muito lento

Mensagens Não Sendo Entregues

Sintoma: Mensagens presas no status `:pending`

Possíveis Causas:

1. API está fora do ar

- Verificar disponibilidade da API
- Verificar logs da API de backend
- Verificar conectividade de rede

2. `next_retry_at` está no futuro

- Mensagens serão re-tentadas quando `next_retry_at` for alcançado
- Verificar cronograma de retrocesso exponencial

3. Trabalhador de flush não está em execução

```
# Verificar se os trabalhadores estão em execução
Supervisor.which_children(SmsC.SMPP.Supervisor)
```

4. Cache desabilitado

- Verificar `cache_enabled: true` na configuração do bind

Contagens de Re-tentativa Altas

Sintoma: Muitas mensagens com altos valores de `retry_count`

Investigação:

```
# Encontrar mensagens com altas contagens de re-tentativa
{:atomic, messages} = :mnesia.transaction(fn ->
  :mnesia.match_object({:smpp_message_cache, :_, "my_bind", :_,
    :_, :_, :_, :_, :_, :_})
end)

high_retry = Enum.filter(messages, fn {_, _, _, _, _, _,
  retry_count, _, _, _} ->
  retry_count >= 5
end)

# Verificar last_error para cada uma
Enum.each(high_retry, fn {_, _, _, msg_id, _, _, retry_count, _,
  last_error, _} ->
  IO.puts("Mensagem #{msg_id}: #{retry_count} re-tentativas, erro:
    #{inspect(last_error)}")
end)
```

Espaço em Disco do Mnesia

Sintoma: Espaço em disco se esgotando

Verificar diretório do Mnesia:

```
ls -lh Mnesia.*
du -sh Mnesia.*
```

Limpar:

1. Limpar mensagens falhadas antigas (ver Intervenções Manuais acima)
2. Reduzir `cache_max_size` por bind
3. Habilitar transbordamento de cache (garantir evicção FIFO adequada)

Considerações de Desempenho

Uso de Memória

- Cada mensagem em cache usa aproximadamente 500-1000 bytes (dependendo do tamanho da mensagem)
- 10.000 mensagens $\approx$ 5-10 MB de memória
- Com `:disc_copies`, os dados também são gravados em disco

Uso de CPU

- Trabalhadores de flush fazem polling a cada 10 segundos por padrão (configurável)
- Processamento em lote (100 mensagens por ciclo) reduz sobrecarga
- Entrega concorrente (máx. 10 chamadas API simultâneas por trabalhador)

I/O de Disco

- `:disc_copies` grava no disco em cada transação
- Para throughput muito alto (>1000 msg/sec), considere:
 - Usar `:ram_copies` (perde persistência)
 - Aumentar intervalos de flush
 - Escalar horizontalmente

Limites Recomendados

Cenário	cache_max_size	cache_flush_interval
Baixo volume (<100 msg/sec)	10.000	10.000ms
Volume médio (100-500 msg/sec)	50.000	5.000ms
Alto volume (>500 msg/sec)	100.000	3.000ms

Cenários de Recuperação

Reinicialização da Aplicação

1. O Mnesia carrega automaticamente tabelas `:disc_copies` do disco
2. Mensagens em cache permanecem intactas
3. Trabalhadores de flush reiniciam e continuam o processamento

Migração de Banco de Dados

Ao atualizar de uma versão sem suporte a cache:

1. A migração adiciona automaticamente campos de cache aos binds existentes
2. Valores padrão: `cache_enabled: false`, `cache_max_size: 10_000`, `cache_retry_interval: 60`
3. Sem perda de dados
4. Tabela de cache criada na primeira execução

Recuperação de Interrupção da API

1. Mensagens se acumulam no cache durante a interrupção
2. Quando a API se recupera, trabalhadores de flush entregam automaticamente
3. Mensagens mais antigas são entregues primeiro (FIFO)
4. Retrocesso exponencial evita sobrecarga da API durante a recuperação

Melhores Práticas

1. **Habilitar Cache por Padrão** - Previne perda de mensagens durante interrupções
2. **Monitorar Métricas** - Configurar alertas em `cache_permanent_failures_total` e `cache_overflow_total`

3. **Dimensionar Adequadamente** - Definir `cache_max_size` com base na duração esperada da interrupção
4. **Revisar Mensagens Falhadas** - Verificar regularmente mensagens `failed_permanent` em busca de padrões
5. **Testar Failover** - Simular interrupções da API para verificar o comportamento do cache
6. **Ajustar Intervalos de Re-tentativa** - Ajustar com base nos padrões de tempo de recuperação da API
7. **Usar Armazenamento Persistente** - Manter `mnesia_storage_type: disc_copies` em produção

Veja Também

- [Referência de Configuração](#)
- [Monitoramento e Métricas](#)
- [Solução de Problemas](#)

Guia de Monitoramento e Métricas

Referência completa para monitorar o SMPP Gateway

Visão Geral

O SMPP Gateway expõe métricas no formato Prometheus para monitorar a saúde da conexão, a taxa de mensagens e o desempenho do sistema.

Crítico: Como o gateway é sem estado e depende do OmniMessage Core, **a conectividade do OmniMessage é a métrica mais importante a ser monitorada**. Monitore ambos:

1. **Métricas do SMPP Gateway** - Saúde em nível de protocolo
2. **Métricas da API OmniMessage** - Conectividade e saúde do backend

Endpoint de Métricas

URL: `http://your-server:4000/metrics`

Formato: Formato de texto Prometheus

Acesso: Aberto para localhost por padrão (configure o firewall para acesso remoto)

Teste Rápido

```
curl http://localhost:4000/metrics
```

Métricas Disponíveis

Todas as métricas são prefixadas com `smpp_` e incluem rótulos para identificação.

Métricas de Licença

omnimessage_smpp_license_status

Tipo: Gauge

Descrição: Status atual da licença

Valores:

- `1` = Licença válida
- `0` = Licença inválida/expirada

Rótulos: Nenhum

Exemplo:

```
omnimessage_smpp_license_status 1
```

Uso:

- Alerta quando o valor é 0 (licença inválida)
- Quando a licença é inválida, o processamento da fila de saída para, mas as conexões SMPP permanecem conectadas
- A interface da web permanece acessível para solução de problemas

Nome do Produto: `omnimessage_smpp`

Notas:

- Quando a licença é inválida (`license_status == 0`), o gateway para de processar filas de saída
- As conexões SMPP (tanto cliente quanto servidor) permanecem conectadas e aceitam solicitações de conexão

- Mensagens de entrada ainda são recebidas, mas não processadas
- A interface e o monitoramento permanecem acessíveis independentemente do status da licença

Exemplo de Alerta:

```
- alert: SMPP_License_Invalid
  expr: omnimessage_smpp_license_status == 0
  for: 1m
  labels:
    severity: critical
  annotations:
    summary: "Licença do SMPP Gateway inválida ou expirada"
    description: "0 status da licença é inválido - o processamento de mensagens de saída está bloqueado"
```

Métricas de Status de Conexão

smpp_connection_status

Tipo: Gauge

Descrição: Status atual da conexão do vínculo SMPP

Valores:

- 1 = Conectado
- 0 = Desconectado

Rótulos:

- bind_name - Nome da conexão (por exemplo, "vodafone_uk")
- mode - Tipo de conexão ("client" ou "server")
- host - Host remoto (apenas modo cliente)
- port - Porta remota (apenas modo cliente)
- bind_type - Tipo de vínculo SMPP (apenas modo cliente)
- system_id - ID do sistema usado

Exemplo:

```
smpp_connection_status{bind_name="vodafone_uk",mode="client",host="sn  
1
```

Uso:

- Alerta quando o valor é 0 (desconectado)
 - Acompanhar a porcentagem de tempo de atividade da conexão
 - Monitorar a frequência de reconexão
-

Contadores de Mensagens

smpp_messages_sent_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de mensagens enviadas através do vínculo SMPP

Unidade: Mensagens

Rótulos: Os mesmos que connection_status

Exemplo:

```
smpp_messages_sent_total{bind_name="vodafone_uk",mode="client",...}  
150234
```

Uso:

- Calcular a taxa de mensagens (mensagens/segundo)
- Acompanhar o volume diário/mensal
- Comparar o throughput real com o esperado

smpp_messages_received_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de mensagens recebidas através do vínculo SMPP

Unidade: Mensagens

Rótulos: Os mesmos que connection_status

Exemplo:

```
smpp_messages_received_total{bind_name="partner_acme",mode="server",...  
45123
```

Uso:

- Monitorar o volume de mensagens de entrada
 - Acompanhar o tráfego originado em dispositivos móveis (MO)
 - Alertar sobre mudanças inesperadas no volume
-

Métricas de Entrega

smpp_delivery_failures_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de falhas na entrega de mensagens

Unidade: Falhas

Rótulos: Os mesmos que connection_status

Exemplo:

```
smpp_delivery_failures_total{bind_name="vodafone_uk",mode="client",...  
234
```

Uso:

- Calcular a taxa de sucesso de entrega
- Alertar sobre altas taxas de falhas
- Identificar conexões problemáticas

Cálculo da Taxa de Sucesso:

```
success_rate = (messages_sent - delivery_failures) / messages_sent  
* 100
```

Métricas de Operação de Vínculo

smpp_bind_success_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de operações de vínculo bem-sucedidas

Unidade: Tentativas de vínculo

Exemplo:

```
smpp_bind_success_total{bind_name="vodafone_uk",...} 45
```

Uso:

- Acompanhar a estabilidade do vínculo
- Monitorar o sucesso da autenticação

smpp_bind_failures_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de operações de vínculo falhadas

Unidade: Tentativas de vínculo

Exemplo:

```
smpp_bind_failures_total{bind_name="vodafone_uk",...} 3
```

Uso:

- Alertar sobre falhas de autenticação
- Identificar problemas de credenciais
- Acompanhar problemas de conexão com a operadora

Métricas de Evento de Conexão

smpp_connection_attempts_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de tentativas de conexão

Unidade: Tentativas

Exemplo:

```
smpp_connection_attempts_total{bind_name="vodafone_uk",...} 48
```

Uso:

- Acompanhar a rotatividade de conexões
- Monitorar a frequência de reconexão

smpp_disconnection_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de desconexões

Unidade: Desconexões

Exemplo:

```
smpp_disconnection_total{bind_name="vodafone_uk",...} 3
```

Uso:

- Alertar sobre desconexões frequentes
 - Identificar problemas de rede
 - Acompanhar a estabilidade da conexão
-

Métricas de Enquire Link

smpp_enquire_link_sent_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de PDUs enquire_link enviados para verificar a vivacidade da conexão

Unidade: PDUs

Rótulos: Os mesmos que connection_status

Exemplo:

```
smpp_enquire_link_sent_total{bind_name="vodafone_uk",mode="client",...  
1440
```

Uso:

- Acompanhar a atividade de keepalive
- Comparar com os recebidos para detectar falhas unidirecionais

smpp_enquire_link_received_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de PDUs enquire_link_resp recebidos do par remoto

Unidade: PDUs

Rótulos: Os mesmos que connection_status

Exemplo:

```
smpp_enquire_link_received_total{bind_name="vodafone_uk",mode="client"  
1438
```

Uso:

- Detectar pares não responsivos (enviados >> recebidos)
- Monitorar a saúde da conexão além do status simples

Métricas de Tempo de Atividade

smpp_uptime_seconds

Tipo: Gauge

Descrição: Tempo de atividade atual do vínculo SMPP em segundos

Unidade: Segundos

Exemplo:

```
smpp_uptime_seconds{bind_name="vodafone_uk",...} 86400
```

Uso:

- Acompanhar a estabilidade da conexão
- Calcular a porcentagem de tempo de atividade
- Alertar sobre reinicializações recentes

Métricas de Cache de Mensagens

Essas métricas estão disponíveis quando o cache de mensagens está habilitado em um ou mais vínculos. Veja [MESSAGE_CACHE.md](#) para detalhes de configuração do cache.

smpp_cache_size

Tipo: Gauge

Descrição: Número atual de mensagens no cache local por vínculo

Unidade: Mensagens

Rótulos:

- `bind_name` - Nome da conexão
- `mode` - Tipo de conexão ("client" ou "server")

Exemplo:

```
smpp_cache_size{bind_name="partner_acme",mode="server"} 42
```

Uso:

- Monitorar a utilização do cache
- Alertar ao se aproximar de `cache_max_size`

smpp_cache_delivered_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de mensagens em cache entregues com sucesso à API de backend

Unidade: Mensagens

Exemplo:

```
smpp_cache_delivered_total{bind_name="partner_acme"} 1234
```

smpp_cache_retry_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de tentativas de reenvio para mensagens em cache

Unidade: Tentativas

Exemplo:

```
smpp_cache_retry_total{bind_name="partner_acme"} 56
```

smpp_cache_permanent_failures_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de mensagens que excederam o número máximo de tentativas de reenvio e foram marcadas como falhas permanentes

Unidade: Mensagens

Exemplo:

```
smpp_cache_permanent_failures_total{bind_name="partner_acme"} 2
```

Uso:

- Alertar quando > 0 (requer revisão manual)

smpp_cache_overflow_total

Tipo: Counter

Descrição: Número total de eventos de transbordo de cache onde a mensagem mais antiga foi removida para abrir espaço

Unidade: Eventos

Exemplo:

```
smpp_cache_overflow_total{bind_name="partner_acme"} 0
```

Uso:

- Alertar quando aumentando (cache muito pequeno ou interrupção da API muito longa)

Métricas de Saúde da API OmniMessage

Enquanto o gateway em si expõe métricas relacionadas ao SMPP, **a saúde da API OmniMessage é crítica**. Você também deve monitorar:

Das Métricas OmniMessage (se disponíveis)

- `omnimessage_api_requests_total` - Total de solicitações da API do gateway
- `omnimessage_api_request_duration_seconds` - Tempos de resposta da API
- `omnimessage_queue_depth` - Mensagens pendentes na fila do OmniMessage

Dos Logs do Gateway (se métricas não expostas)

Procure por esses padrões para detectar problemas na API:

- "api.*connection refused" - Não é possível alcançar o OmniMessage
 - "api.*timeout" - OmniMessage não está respondendo
 - "api.*http 503" - OmniMessage temporariamente fora do ar
 - "api.*parse error" - Problema no formato da resposta
-

Configuração do Prometheus

Configuração Básica de Scrape

Adicione a `/etc/prometheus/prometheus.yml`:

```
scrape_configs:
  - job_name: 'omnimessage-smpp'
    scrape_interval: 15s
    static_configs:
      - targets: ['your-server:4000']
        labels:
          environment: 'production'
          service: 'omnimessage-smpp'
```

Múltiplos Gateways

```
scrape_configs:
  - job_name: 'omnimessage-smpp-instances'
    scrape_interval: 15s
    static_configs:
      - targets:
          - 'smpp-gw-1:4000'
          - 'smpp-gw-2:4000'
          - 'smpp-gw-3:4000'
        labels:
          environment: 'production'
```

Descoberta de Serviço

Usando descoberta baseada em arquivos:

```
scrape_configs:
  - job_name: 'omnimessage-smpp-instances'
    file_sd_configs:
      - files:
        - '/etc/prometheus/targets/smpp-*.json'
```

Arquivo `/etc/prometheus/targets/smpp-production.json`:

```
[
  {
    "targets": ["smpp-gw-1:4000", "smpp-gw-2:4000"],
    "labels": {
      "environment": "production",
      "datacenter": "us-east"
    }
  }
]
```

Painéis de Dashboard do Grafana

Painéis de Dashboard de Exemplo

Painel de Status da Conexão

Consulta:

```
smpp_connection_status{job="omnimessage-smpp"}
```

Visualização: Stat

Limiares:

- Vermelho: valor < 1 (desconectado)
- Verde: valor == 1 (conectado)

Painel de Taxa de Mensagens

Consulta:

```
rate(smpp_messages_sent_total{job="omnmessage-smpp"}[5m])
```

Visualização: Gráfico

Unidade: mensagens/segundo

Legenda: `{{bind_name}}`

Painel de Taxa de Sucesso de Entrega

Consulta:

```
100 * (1 - (
    rate(smpp_delivery_failures_total{job="omnmessage-smpp"}[5m])
    /
    rate(smpp_messages_sent_total{job="omnmessage-smpp"}[5m])
))
```

Visualização: Gauge

Unidade: Porcentagem (0-100)

Limiares:

- Vermelho: < 95%
- Amarelo: 95-98%
- Verde: > 98%

Painel de Tempo de Atividade da Conexão

Consulta:

```
smpp_uptime_seconds{job="omnmessage-smpp"} / 3600
```

Visualização: Stat

Unidade: Horas

Regras de Alerta

Regras de Alerta do Prometheus

Salve em `/etc/prometheus/rules/smpp-alerts.yml`:

```
groups:
- name: smpp_gateway
  interval: 30s
  rules:
    # Conexão fora do ar
    - alert: SMPPConnectionDown
      expr: smpp_connection_status == 0
      for: 2m
      labels:
        severity: critical
      annotations:
        summary: "Conexão SMPP {{ $labels.bind_name }} está fora
do ar"
        description: "A conexão {{ $labels.bind_name }} foi
desconectada por mais de 2 minutos."

    # Alta taxa de falhas
    - alert: SMPPHighFailureRate
      expr: |
        (
          rate(smpp_delivery_failures_total[5m])
          /
          rate(smpp_messages_sent_total[5m])
        ) > 0.05
      for: 5m
      labels:
        severity: warning
      annotations:
        summary: "Alta taxa de falhas de entrega em {{
$labels.bind_name }}"
        description: "A taxa de falhas de entrega é {{ $value |
humanizePercentage }} em {{ $labels.bind_name }}."

    # Falhas de vínculo
    - alert: SMPPBindFailures
      expr: increase(smpp_bind_failures_total[10m]) > 3
      labels:
        severity: warning
      annotations:
        summary: "Múltiplas falhas de vínculo em {{
$labels.bind_name }}"
        description: "{{ $labels.bind_name }} falhou ao se
vincular {{ $value }} vezes nos últimos 10 minutos."
```

```

# Nenhuma mensagem enviada (quando esperado)
- alert: SMPPNoTraffic
  expr: rate(smpp_messages_sent_total[10m]) == 0
  for: 30m
  labels:
    severity: warning
  annotations:
    summary: "Nenhuma mensagem enviada em {{
$labels.bind_name }}"
    description: "{{ $labels.bind_name }} não enviou nenhuma
mensagem por 30 minutos."

# Desconexões frequentes
- alert: SMPPFrequentDisconnections
  expr: increase(smpp_disconnection_total[1h]) > 5
  labels:
    severity: warning
  annotations:
    summary: "Desconexões frequentes em {{ $labels.bind_name
}}"
    description: "{{ $labels.bind_name }} desconectou {{
$value }} vezes na última hora."

# OmniMessage API inacessível
- alert: OmniMessageAPIUnreachable
  expr: |
    count(count_over_time({job="omnimessage-smpp"} |=
"api.*connection refused"[5m])) > 0
  for: 1m
  labels:
    severity: critical
  annotations:
    summary: "API OmniMessage está inacessível"
    description: "0 SMPP Gateway não consegue alcançar a API
OmniMessage. Verifique a configuração de API_BASE_URL e a
conectividade de rede."

# Timeouts da API OmniMessage
- alert: OmniMessageAPITimeout
  expr: |
    count(count_over_time({job="omnimessage-smpp"} |=
"api.*timeout"[5m])) > 5
  for: 2m

```

```
labels:
  severity: warning
annotations:
  summary: "API OmniMessage está com timeout"
  description: "Múltiplos timeouts da API detectados. O
OmniMessage pode estar lento ou sobrecarregado."

# Nenhum fluxo de mensagem (problema na API)
- alert: NoMessageFlow
  expr: rate(smpp_messages_sent_total[10m]) == 0 and
rate(smpp_messages_received_total[10m]) == 0
  for: 30m
  labels:
    severity: warning
  annotations:
    summary: "Nenhum fluxo de mensagem detectado - verifique
a conectividade do OmniMessage"
    description: "Nenhuma mensagem enviada ou recebida por
30 minutos. Verifique a conectividade da API OmniMessage e o
status da fila."
```

Carregue as regras em `prometheus.yml`:

```
rule_files:
- '/etc/prometheus/rules/smpp-alerts.yml'
```

Monitoramento do Dashboard Web

A interface da web integrada fornece monitoramento em tempo real sem o Prometheus.

Acesso

URL: `https://your-server:8087`

Página de Status Ao Vivo

Navegação: SMPP → Status Ao Vivo

Recursos:

- Status de conexão em tempo real
- Contadores de mensagens
- Tempo de atividade da conexão
- Controles manuais de reconexão/desconexão
- Atualização automática a cada 5 segundos

Uso:

- Verificação rápida de status
- Intervenção manual
- Solução de problemas em tempo real

O painel exibe:

- **Total de Vínculos:** Contagem combinada de todas as conexões de cliente e servidor
- **Vínculos de Cliente:** Conexões de saída para operadoras (mostrando contagem conectada/desconectada)

- **Vínculos de Servidor:** Conexões de entrada de parceiros (mostrando contagem ativa/aguardando)
 - **Servidor Escutando:** Configuração do socket de servidor de entrada (host, porta, conexões máximas)
-

Monitoramento de Logs

Logs do Sistema

Visualizar logs:

```
# Acompanhar logs em tempo real
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -f

# Últimas 100 linhas
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 100

# Desde um horário específico
sudo journalctl -u omnimessage-smpp --since "1 hour ago"

# Filtrar por nível
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -p err
```

Logs da Interface Web

Navegação: Aba de logs na interface web

Recursos:

- Streaming de logs em tempo real
- Filtrar por nível (debug, info, warning, error)
- Pesquisar logs
- Pausar/retomar
- Limpar logs

A visualização de logs permite que você:

- **Filtrar por Nível:** Selecionar nível de log (Todos, Debug, Info, Warning, Error)
- **Pesquisar:** Encontrar entradas de log específicas por conteúdo de texto
- **Auto-rolar:** Habilitar/desabilitar rolagem automática à medida que novos logs chegam
- **Pausar/Retomar:** Pausar atualizações de log para revisar entradas específicas
- **Limpar:** Limpar todos os logs exibidos

Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

Saúde da Conexão

Métrica: Porcentagem de tempo de atividade da conexão

```
avg_over_time(smpp_connection_status[24h]) * 100
```

Meta: > 99.9%

Taxa de Entrega de Mensagens

Métrica: Mensagens entregues por segundo

```
rate(smpp_messages_sent_total[5m])
```

Meta: Corresponde ao volume esperado

Taxa de Sucesso de Entrega

Métrica: Porcentagem de entregas bem-sucedidas

```
100 * (1 - rate(smpp_delivery_failures_total[5m]) /  
rate(smpp_messages_sent_total[5m]))
```

Meta: > 98%

Estabilidade do Vínculo

Métrica: Tentativas de vínculo por hora

```
rate(smpp_bind_success_total[1h]) * 3600
```

Meta: < 10 por hora (indica conexão estável)

Melhores Práticas de Monitoramento

1. Configure Alertas

- Configure alertas do Prometheus para métricas críticas
- Use PagerDuty/OpsGenie para alertas 24/7

- Teste alertas regularmente

2. Crie Dashboards

- Construa dashboards do Grafana para cada gateway
- Inclua todas as conexões em um dashboard
- Adicione painéis de planejamento de capacidade

3. Revisões Regulares

- Revise métricas semanalmente
- Identifique tendências e padrões
- Planeje ajustes de capacidade

4. Documente Linhas de Base

- Registre volumes normais de mensagens
- Documente taxas de TPS esperadas
- Anote horários/dias de pico

5. Correlacione com o Backend

- Monitore métricas da API do backend
- Acompanhe o fluxo de mensagens de ponta a ponta
- Identifique gargalos

Solução de Problemas com Métricas

Problemas de Conexão

Verifique: `smpp_connection_status`

- Valor 0 = Revise logs, verifique rede, verifique credenciais
- Mudanças frequentes = Instabilidade da rede

Baixas Taxas de Entrega

Verifique: `smpp_delivery_failures_total`

- Alta taxa = Verifique status da operadora, revise formato da mensagem
- Compare entre conexões = Identifique operadora problemática

Baixo Throughput

Verifique: taxa de `smpp_messages_sent_total`

- Abaixo do esperado = Verifique limites de TPS, disponibilidade da fila
- Verifique métricas da API do backend

Problemas de Vínculo

Verifique: `smpp_bind_failures_total`

- Aumentando = Problemas de autenticação, problemas de credenciais
- Verifique `system_id` e senha na configuração

Documentação Relacionada

- **CONFIGURATION.md** - Configure as configurações de monitoramento
 - **USAGE.md** - Procedimentos operacionais
 - **TROUBLESHOOTING.md** - Resolva problemas
 - **README.md** - Visão geral e início rápido
-


Lista Branca de Endereços de Origem

Controle por par sobre quais endereços de origem (`source_addr`) um cliente SMPP pode usar ao enviar mensagens.

Visão Geral

Quando um ESME externo (cliente) envia um PDU `submit_sm` através do Gateway SMPP, o PDU inclui um campo `source_addr` representando o endereço de origem (CLI / ID do remetente). Por padrão, clientes autenticados podem usar qualquer endereço de origem. O recurso de Lista Branca de Endereços de Origem permite que os operadores restrinjam quais endereços de origem cada par de servidor pode usar.

Isso segue o mesmo padrão da Lista Branca de IP existente: quando a lista branca está vazia, todos os valores são permitidos. Quando preenchida, apenas endereços de origem correspondentes são aceitos.



Regras de Correspondência

Cada entrada da lista branca é um **padrão de expressão regular**. O endereço de origem é testado contra cada padrão. Se algum padrão corresponder, o endereço é permitido.

Correspondência Exata

Ancore o padrão com `^` e `$` para exigir uma correspondência exata. A correspondência é **sensível a maiúsculas e minúsculas** por padrão.

Entrada da Lista Branca	Endereço de Origem	Resultado
<code>^MyBrand\$</code>	<code>MyBrand</code>	Permitido
<code>^MyBrand\$</code>	<code>mybrand</code>	Rejeitado
<code>^MyBrand\$</code>	<code>MyBrands</code>	Rejeitado
<code>^\+614000000001\$</code>	<code>+614000000001</code>	Permitido

Correspondência por Prefixo

Use `^` sem um `$` final para corresponder a endereços que começam com um prefixo.

Entrada da Lista Branca	Endereço de Origem	Resultado
<code>^614</code>	<code>614000000001</code>	Permitido
<code>^614</code>	<code>61412345678</code>	Permitido
<code>^614</code>	<code>615000000001</code>	Rejeitado
<code>^\+614</code>	<code>+614000000001</code>	Permitido

Padrões Avançados

A sintaxe completa de expressão regular é suportada, permitindo regras de correspondência poderosas.

Entrada da Lista Branca	Descrição	Exemplos
<code>^61[45]\d{8}\$</code>	Números de celular australianos 614/615 (11 dígitos)	61400000001, 61512345678
<code>^(MyBrand AlertSvc)\$</code>	Correspondência exata em qualquer nome	MyBrand, AlertSvc
<code>(?i)^mybrand\$</code>	Correspondência exata sem distinção entre maiúsculas e minúsculas	MyBrand, mybrand, MYBRAND
<code>^(?!Test).+</code>	Qualquer endereço não vazio que não comece com "Test"	MyBrand (permitido), TestBrand (rejeitado)

Múltiplas Entradas

Quando várias entradas estão configuradas, o endereço de origem é permitido se corresponder a **qualquer** entrada na lista branca.

Exemplo de lista branca: `^MyBrand$, ^614, ^\+61400000001$`

Endereço de Origem	Correspondências	Resultado
MyBrand	<code>^MyBrand\$</code>	Permitido
61412345678	<code>^614</code>	Permitido
+61400000001	<code>^\+61400000001\$</code>	Permitido
OtherBrand	Nenhuma	Rejeitado
61500000001	Nenhuma	Rejeitado

Tratamento de Erros

Quando um `submit_sm` é rejeitado devido a uma violação da lista branca de endereços de origem, o gateway responde com:

Campo	Valor
PDU	<code>submit_sm_resp</code>
Status do Comando	<code>0x0000000A</code>
Nome do Erro	<code>ESME_RINVSRCADR</code> (Endereço de Origem Inválido)
ID da Mensagem	Vazio

Um aviso é registrado com o endereço de origem rejeitado e o nome do par:

```
SMPP Server: Rejected submit_sm from partner_acme - source_addr
'UnauthorisedBrand' not in whitelist
```

Padrões regex inválidos são tratados como não correspondentes (o endereço é rejeitado) e um aviso é registrado.

Configuração

Via Interface Web

1. Navegue até **SMPP > Servidores Peers**
2. Clique em **Editar** no par alvo (ou **Adicionar Novo Servidor Peer**)
3. Localize o campo **Lista Branca de Endereços de Origem** (abaixo da Lista Branca de IP)
4. Insira padrões regex separados por vírgula:

```
^MyBrand$,^614,^\+614000000001$
```

5. Clique em **Salvar**

As alterações entram em vigor imediatamente para novos PDUs `submit_sm` em conexões existentes.

Via Arquivo de Configuração

Adicione `source_address_whitelist` à configuração de vinculação do servidor em `runtime.exs`:

```
config :omnimessage_smpp, :server_binds, [  
  %{  
    name: "partner_acme",  
    system_id: "acme_corp",  
    password: "secure_password",  
    allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver, :transceiver],  
    ip_whitelist: ["203.0.113.0/24"],  
    source_address_whitelist: ["^MyBrand$", "^614",  
    "^\\+614000000001$"],  
    tps_limit: 50,  
    queue_check_frequency: 1000  
  }  
]
```


Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Padrão	Descrição
<code>source_address_whitelist</code>	Lista de strings	Não	<code>[]</code> (permitir todos)	Lista de padrões regex de endereços de origem permitidos. Lista vazia permite todos os endereços de origem.

Migração

Os pares de servidor existentes são migrados automaticamente quando o gateway é iniciado. Pares criados antes que esse recurso fosse adicionado recebem uma lista branca vazia (todos os endereços de origem permitidos), preservando o comportamento existente.

Fluxo de Validação



Exemplos

Restringir a uma Única Marca

Permitir apenas mensagens do ID do remetente `AcmeCorp`:

```
^AcmeCorp$
```

Permitir um Intervalo de Números Australianos

Permitir qualquer número de celular australiano (começando com `614`):

```
^614
```

Permitir Intervalos de Números Específicos

Permitir números de celular australianos 614 e 615 (exatamente 11 dígitos):

```
^61[45]\d{8}$
```

Mistura Alfanumérica e Numérica

Permitir um nome de marca e um intervalo de números:

```
^AcmeCorp$,^614,^\+61290000001$
```

Correspondência de Marca Sem Distinção entre Maiúsculas e Minúsculas

Permitir um nome de marca independentemente do caso:

```
(?i)^acmecorp$
```

Permitir Todos (Padrão)

Deixe o campo vazio para permitir qualquer endereço de origem. Este é o comportamento padrão.

Solução de Problemas

Mensagens Rejeitadas com ESME_RINVSRCADR

Sintomas: O parceiro relata `submit_sm_resp` com status do comando `0x0A`.

Possíveis causas:

- O endereço de origem não corresponde a nenhum padrão regex na lista branca
- O padrão regex tem um erro de sintaxe (tratado como não correspondente)
- Âncoras ausentes (^/\$) causando correspondências ou rejeições parciais inesperadas
- Desvio de caso (a correspondência é sensível a maiúsculas e minúsculas por padrão; use (?i) para sem distinção entre maiúsculas e minúsculas)

Resolução:

1. Verifique a Lista Branca de Endereços de Origem do par de servidores na Interface Web
2. Compare o endereço de origem rejeitado com cada padrão regex
3. Teste os padrões usando um testador de regex Elixir: `Regex.match? (~r/^pattern$/, "address")`
4. Adicione o padrão ausente ou ajuste os padrões existentes
5. Lembre-se de escapar caracteres especiais de regex (por exemplo, \+ para + literal)

Lista Branca Não Tendo Efeito

Sintomas: Mensagens aceitas apesar do endereço de origem não corresponder à lista branca.

Possíveis causas:

- A lista branca está vazia (permite todos por padrão)
- O padrão não está ancorado e corresponde como um substring (por exemplo, 614 corresponde a X614Y)
- O ESME está conectado a um par de servidor diferente
- Alteração do arquivo de configuração ainda não aplicada (requer reinício)

Resolução:

1. Verifique se a lista branca está populada (não vazia) na Interface Web

2. Certifique-se de que os padrões usem âncoras `^` e `$` onde a correspondência exata é pretendida
 3. Verifique a qual par de servidor o ESME está vinculado no Status ao Vivo
 4. Se estiver usando o arquivo de configuração, reinicie o serviço
-

Documentação Relacionada

- **Referência de Configuração** - Documentação completa dos parâmetros do servidor peer
- **Guia de Uso** - Gerenciando conexões SMPP
- **Solução de Problemas** - Procedimentos gerais de solução de problemas

Guia de Solução de Problemas

Problemas comuns e soluções

O Serviço Não Inicia / Conflitos de Porta

O Gateway ou o OmniMessage Core entra em loop de falhas com `:eaddrinuse` na porta 8443

Sintomas:

- Um dos serviços reinicia continuamente (`systemctl show <unit> -p NRestarts` sobe rapidamente).
- Os logs mostram:

```
Running ApiEx.Endpoint with Bandit ... at https failed, port
8443 already in use
... failed to start child: ApiEx.Supervisor ... ** (EXIT)
:eaddrinuse
```

- `curl -sk https://<host>:8443/api/messages` retorna `404`, mesmo que a loja deva responder.

Causa: O gateway SMPP e o OmniMessage Core estão colocados no mesmo host e ambos vinculam sua API `api_ex` na porta padrão `8443`. O que iniciar primeiro ganha a porta; o outro entra em loop de falhas. Se o gateway vencer, `/api/messages` é servido pelo gateway (que não possui loja) e retorna 404.

Solução: Mova a própria API OAM/Gerenciamento do gateway para fora da porta do Core (Core mantém `8443`). Edite `/etc/omnmessage_smpp/runtime.exs` e descomente a sobreposição `api_ex`,

definindo uma porta livre. O gateway continua sendo um cliente da API de loja do Core via `api_base_url`.

```
# /etc/omnimessage_smpp/runtime.exs
config :api_ex,
  api:
    Application.get_env(:api_ex, :api, %{})
    |> Map.put(:port, 8444)
    |> Map.put(:listen_ip, "0.0.0.0")
```

Em seguida, reinicie ambos os serviços:

```
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
sudo systemctl restart omnimessage      # deixe o Core recuperar
:8443
```

Após o reinício, verifique se o Core possui 8443 e o gateway possui sua nova porta:

```
ss -lntp | grep -E ':8443|:8444'
curl -sk -o /dev/null -w '%{http_code}\n'
https://127.0.0.1:8443/api/messages # loja responde (não 404)
```

Veja [CONFIGURATION.md](#) → [Porta da API OAM/Gerenciamento](#) para detalhes.

Problemas de Conectividade do OmniMessage

Como o Gateway SMPP é sem estado e depende inteiramente do OmniMessage Core, problemas de conectividade com o OmniMessage são os problemas mais críticos.

Sintomas de Desconexão do OmniMessage

- **Sem mensagens de saída:** A fila aumenta, mensagens não estão sendo enviadas
- **Sem mensagens de entrada:** Parceiros não conseguem enviar mensagens
- **Timeouts:** Chamadas de API com timeout ou penduradas
- **Logs mostram:** "Conexão recusada", "Timeout", "HTTP 503", "Conexão redefinida"

Diagnóstico

1. Verifique a Disponibilidade do OmniMessage:

```
# Testar conectividade
curl -k -v https://omnimessage-
core.example.com:8443/api/system/health

# Testar especificamente do host do gateway
ssh gateway-server 'curl -k https://omnimessage-
core.example.com:8443/api/system/health'
```

2. Verifique a URL da API Configurada:

```
# Revisar a configuração
grep -A1 'api_base_url' /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs

# Verificar conectividade de rede
ping omnimessage-core.example.com
nc -zv omnimessage-core.example.com 8443
```

3. Verifique os Logs do Gateway para Erros de API:

```
# Procurar por erros relacionados à API
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -f | grep -i
'api\|omnimessage\|connect'

# Pesquisar logs por erros recentes
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 200 | grep -i error
```

Soluções

Se o OmniMessage estiver fora do ar:

1. Contate a equipe de operações do OmniMessage
2. Mensagens pendentes se acumularão na fila
3. O gateway continuará tentando (veja `SMPP_POLL_INTERVAL`)
4. Verifique a página de status do OmniMessage ou monitoramento

Se o OmniMessage estiver ativo, mas o gateway não conseguir alcançá-lo:

1. Verifique se as regras de firewall permitem HTTPS de saída
2. Verifique a resolução de DNS: `nslookup omnimessage-core.example.com`
3. Verifique o roteamento de rede: `traceroute omnimessage-core.example.com`
4. Verifique os certificados SSL se estiver usando HTTPS

Se a URL da API estiver mal configurada:

1. Edite `/opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs`
 2. Verifique se `api_base_url` está correto (deve ser HTTPS para produção)
 3. Reinicie o gateway: `sudo systemctl restart omnimessage-smpp`
-

Problemas de Conexão

A Conexão Não Estabelece

Sintomas:

- O status mostra "Desconectado" (vermelho)
- Nenhum bind bem-sucedido nos logs
- Tentativas de conexão repetidas

Possíveis Causas & Soluções:

1. Problemas de Conectividade de Rede

Verifique:

```
# Testar resolução de DNS
nslookup smpp.carrier.com

# Testar conectividade
ping -c 3 smpp.carrier.com

# Testar porta
telnet smpp.carrier.com 2775
# ou
nc -zv smpp.carrier.com 2775
```

Soluções:

- Se o DNS falhar: Use o endereço IP em vez do nome do host na configuração
- Se o ping falhar: Verifique as regras de firewall, contate o provedor
- Se a porta falhar: Verifique o número da porta correta, verifique o firewall

2. Credenciais Incorretas

Verifique:

- Logs mostram "bind failed" ou "authentication error"

- Web UI: SMPP → Client Peers → verifique system_id e password

Soluções:

- Confirme as credenciais com o provedor
- Verifique se há erros de digitação (sensível a maiúsculas)
- Atualize a configuração e reconecte

3. IP Não Está na Lista Branca

Verifique:

- Conexão rejeitada imediatamente
- Logs do provedor mostram IP não autorizado

Soluções:

- Confirme o IP público do seu gateway:

```
curl ifconfig.me
```

- Solicite ao provedor que adicione o IP à lista branca
- Verifique se o IP não mudou (IP dinâmico)

4. Firewall Bloqueando

Verifique:

```
# Verifique se a porta está aberta
sudo iptables -L -n | grep 2775

# Verifique UFW (Ubuntu/Debian)
sudo ufw status | grep 2775

# Verifique firewalld (RHEL/CentOS)
sudo firewall-cmd --list-ports | grep 2775
```

Soluções:

```
# Ubuntu/Debian
sudo ufw allow out 2775/tcp

# RHEL/CentOS
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=2775/tcp
sudo firewall-cmd --reload
```

5. Endereço/Porta de Origem Fixa Indisponível

Aplica-se apenas quando o bind do cliente define `bind_source_ip` e/ou `bind_source_port` (veja [CONFIGURATION.md](#)).

Verifique:

- Logs mostram a conexão falhando ao abrir o socket local
- `bind_source_ip` não é um endereço mantido por este host
- Outro processo já ocupa a `bind_source_port` configurada

Soluções:

- Confirme que `bind_source_ip` é um endereço local: `ip addr show`
- Um `bind_source_ip` inválido é registrado e ignorado — o SO então escolhe o IP de origem, que pode não corresponder à lista branca do provedor. Corrija o endereço se a entrega estiver falhando.
- A porta fixa é aberta com `SO_REUSEADDR`, então uma reconexão rebind imediatamente mesmo enquanto o antigo socket está em `TIME_WAIT`. Se a porta ainda estiver indisponível, verifique se outro serviço a utiliza: `sudo ss -ltnp | grep <port>`

A Conexão Continua Caindo

Sintomas:

- Conexão estabelecida, mas desconecta frequentemente
- Métrica `smpp_disconnection_total` aumentando
- Logs mostram reconexões repetidas

Possíveis Causas & Soluções:

1. Instabilidade na Rede

Verifique:

```
# Monitorar perda de pacotes
ping -c 100 smpp.carrier.com | grep loss

# Verifique erros de rede
netstat -s | grep -i error
```

Soluções:

- Contate o provedor sobre problemas de rede
- Verifique com o ISP se é do seu lado
- Considere conexão/rota de backup

2. Timeout de Enquire Link

Verifique:

- Logs mostram "enquire_link timeout"
- Conexão cai após períodos de inatividade

Soluções:

- O timeout padrão é de 30 segundos
- Verifique se a rede permite pacotes keepalive
- Verifique se firewalls agressivos estão encerrando conexões ociosas

3. Limite de TPS Excedido

Verifique:

- Alta taxa de mensagens no momento da desconexão
- Provedor limitando mensagens

Soluções:

- Revise a configuração de `tps_limit`
- Reduza o TPS para 70-80% do máximo do provedor
- Espalhe o tráfego entre múltiplos binds

4. Problemas no Servidor do Provedor

Verifique:

- Verifique o status do serviço do provedor
- Contate o suporte do provedor

Soluções:

- Aguarde o provedor resolver
 - Configure um provedor de backup se disponível
-

Problemas de Entrega de Mensagens

Mensagens Não Estão Sendo Enviadas

Sintomas:

- Mensagens presas na fila
- `smpp_messages_sent_total` não aumenta
- Conexão mostra conectada

Possíveis Causas & Soluções:

1. Roteamento `dest_smsc` Incorreto

Verifique:

- Web UI → Fila → Verifique o campo `dest_smsc` da mensagem
- Compare com o nome da conexão em SMPP → Status ao Vivo

Soluções:

- Mensagens são roteadas com base no campo `dest_smsc`
- Verifique se o backend está definindo o `dest_smsc` correto
- Se `dest_smsc` for NULL, verifique o roteamento padrão

2. Mensagens Agendadas para o Futuro

Verifique:

- Web UI → Fila → Verifique o campo `deliver_after`
- Mensagens com timestamp futuro não serão enviadas ainda

Explicação:

- O sistema de retry define `deliver_after` para mensagens falhadas
- Mensagens aguardam até esse horário antes de tentar novamente

Soluções:

- Aguarde o horário agendado
- Se urgente, contate a equipe de backend para redefinir o timestamp

3. Limite de TPS Muito Baixo

Verifique:

- Grande acúmulo na fila
- Mensagens sendo enviadas muito lentamente

Soluções:

- Aumente o `tps_limit` na configuração
- Verifique se o provedor pode lidar com uma taxa mais alta
- Veja [CONFIGURATION.md](#)

4. Worker da Fila Não Está Executando

Verifique:

- Status do serviço
- Logs para erros

Soluções:

```
# Reiniciar serviço
sudo systemctl restart omnimessage-smpp

# Verificar logs
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -f
```

5. Frontend Não Registrado Sob o Nome Esperado

O OmniMessage Core só roteia uma mensagem para este gateway se um peer estiver registrado sob um nome de frontend igual ao `dest_smsc` da mensagem. Cada peer se registra sob sua **chave de roteamento** (veja [Registro de Frontend](#)):

- **Peers do cliente:** a `queue` configurada, ou o nome do peer bare se nenhuma `queue` estiver definida.
- **Binds do servidor:** o nome do bind.

Verifique:

- Logs para entradas `Successfully registered SMPP peer frontend '<name>'` — confirme que `<name>` corresponde ao `dest_smsc` nas mensagens presas
- Para binds compartilhando uma `queue`, espere um único registro sob o nome da fila compartilhada, não um por peer

Soluções:

- Certifique-se de que o backend define `dest_smsc` para a chave de roteamento (a `queue` do peer, senão seu nome), não para `{hostname}_{peer}` (um esquema de nomenclatura anterior que não se aplica mais)
- Se usar uma `queue` compartilhada, roteie mensagens para o nome da fila em vez de um nome de peer individual

- Confirme que o peer está habilitado — peers desabilitados não estão registrados
-

Alta Taxa de Falhas de Entrega

Sintomas:

- `smpp_delivery_failures_total` aumentando
- Logs mostram "submit_sm_resp" com status de erro
- Mensagens não chegam aos destinatários

Possíveis Causas & Soluções:

1. Números de Destino Inválidos

Verifique:

- Logs para códigos de erro específicos
- Revise o formato do destino da mensagem

Códigos de Erro Comuns:

- `0x0000000B` - Destino inválido
- `0x00000001` - Comprimento da mensagem inválido
- `0x00000003` - Comando inválido

Soluções:

- Valide o formato do número (E.164 recomendado)
- Verifique se o número inclui o código do país
- Verifique com os requisitos do provedor

2. Conteúdo da Mensagem Inválido

Verifique:

- Comprimento da mensagem
- Caracteres especiais

- Codificação

Soluções:

- GSM-7: Máx 160 caracteres
- UCS-2: Máx 70 caracteres
- Remova caracteres não suportados
- Verifique as configurações de codificação

3. Rejeição do Provedor

Verifique:

- Códigos de erro específicos do provedor
- Padrões em mensagens rejeitadas

Soluções:

- Contate o provedor para saber o motivo da rejeição
- Pode ser necessário filtragem de conteúdo
- Verifique padrões de spam/abuso

4. Mensagens Expiradas

Verifique:

- Timestamp `expires` da mensagem
- Tempo de tentativa de entrega

Soluções:

- Aumente o período de validade da mensagem
 - Reduza o atraso de retry para mensagens sensíveis ao tempo
-

Problemas na Web UI

Não Consigo Acessar o Painel da Web

Sintomas:

- O navegador não consegue se conectar a <https://your-server:8087>
- Timeout ou conexão recusada

Possíveis Causas & Soluções:

1. Serviço Não Está Executando

Verifique:

```
sudo systemctl status omnimessage-smpp
```

Soluções:

```
# Se parado, inicie-o
sudo systemctl start omnimessage-smpp

# Verifique logs para erros
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 50
```

2. Firewall Bloqueando a Porta 8087

Verifique:

```
sudo ufw status | grep 8087
# ou
sudo firewall-cmd --list-ports | grep 8087
```

Soluções:

```
# Ubuntu/Debian
sudo ufw allow 8087/tcp

# RHEL/CentOS
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8087/tcp
sudo firewall-cmd --reload
```

3. Problemas com Certificado SSL

Verifique:

- O navegador mostra aviso de segurança
- Certificado expirado ou inválido

Soluções:

- Aceite a exceção de segurança (se autoassinado)
- Instale um certificado SSL válido
- Verifique se os arquivos do certificado existem:

```
ls -l /opt/omnimessage-smpp/priv/cert/
```

4. URL Errada

Verifique:

- Verifique usando HTTPS (não HTTP)
- Verifique o IP/hostname do servidor correto
- Verifique a porta 8087

A Web UI Mostra Erros

Sintomas:

- A página carrega, mas mostra erros
- Funções não funcionam
- Dados não estão sendo exibidos

Soluções:

1. Limpar Cache do Navegador:

- Ctrl+F5 (atualização forçada)
- Limpar cache e cookies do navegador

2. Verifique o Console do Navegador:

- Pressione F12
- Verifique a aba Console para erros de JavaScript
- Relate ao suporte se erros forem encontrados

3. Tente um Navegador Diferente:

- Teste no Chrome, Firefox, Edge
- Isolar problemas específicos do navegador

4. Verifique os Logs do Serviço:

```
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -f
```

Problemas de Métricas

Métricas do Prometheus Não Disponíveis

Sintomas:

- `curl http://localhost:4000/metrics` falha
- Prometheus não consegue coletar métricas
- Resposta vazia ou de erro

Possíveis Causas & Soluções:

1. Serviço Não Está Executando

Verifique:

```
sudo systemctl status omnimessage-smpp
```

Soluções:

```
sudo systemctl start omnimessage-smpp
```

2. Porta Não Acessível

Verifique:

```
# Testar localmente
curl http://localhost:4000/metrics

# Testar remotamente
curl http://your-server-ip:4000/metrics
```

Soluções:

- Se local funciona, mas remoto não: Verifique o firewall
- Abra a porta 4000 no firewall para o servidor Prometheus

3. Endpoint Errado

Verifique:

- O endpoint é `/metrics` (não `/prometheus` ou `/stats`)
- A porta é 4000 (não 8087)

Métricas Mostram Valores Inesperados

Sintomas:

- Contadores resetam para zero
- Medidores mostram valores errados

- Métricas ausentes para alguns binds

Soluções:

1. Reinício do Serviço Reseta Contadores:

- Contadores são resetados no reinício do serviço
- Isso é comportamento normal
- Use `increase()` ou `rate()` nas consultas do Prometheus

2. Novos Binds Não Aparecendo:

- Métricas só aparecem após o primeiro evento
- Envie uma mensagem de teste para popular as métricas
- Verifique se o bind está habilitado e conectado

3. Métricas Obsoletas:

- Binds antigos podem ainda aparecer nas métricas
- Reinicie o serviço para limpar entradas obsoletas
- Ou use rotulagem do Prometheus para filtrar

Problemas de Desempenho

Alta Utilização de CPU

Verifique:

```
top -p $(pgrep -f omnimessage-smpp)
```

Possíveis Causas:

- Volume de mensagens muito alto
- Muitas conexões
- Problema de configuração

Soluções:

- Verifique se a taxa de mensagens está dentro da capacidade
- Revise limites de TPS
- Contate o suporte se a alta CPU for sustentada

Alta Utilização de Memória

Verifique:

```
ps aux | grep omnimessage-smpp
```

Possíveis Causas:

- Grande fila de mensagens na memória
- Vazamento de memória (raro)

Soluções:

- Reinicie o serviço para limpar a memória
- Verifique o tamanho da fila de mensagens
- Contate o suporte se a memória crescer continuamente

Processamento de Mensagens Lento

Sintomas:

- Mensagens demoram para serem enviadas
- Fila se acumulando
- Baixa taxa de mensagens

Verifique:

1. Limites de TPS - podem ser muito restritivos
2. `queue_check_frequency` - pode ser muito alto
3. Tempo de resposta da API do backend - pode estar lento
4. Latência de rede para o provedor

Soluções:

- Aumente o TPS se o provedor permitir
 - Diminua `queue_check_frequency` para polling mais rápido
 - Otimize a API do backend
 - Verifique a latência da rede
-

Problemas de Configuração

Erros de Sintaxe no Arquivo de Configuração

Sintomas:

- O serviço não inicia após a alteração da configuração
- Logs mostram "erro de sintaxe" ou "erro de análise"

Verifique:

```
# Validar sintaxe Elixir
/opt/omnimessage-smpp/bin/omnimessage-smpp eval "File.read!
('config/runtime.exs')"
```

Erros Comuns:

- Vírgula faltando entre entradas do mapa
- Aspas não correspondentes (" vs ')
- Colchetes ou chaves não correspondentes
- Faltando `import Config` no topo

Soluções:

- Restaure do backup
- Revise cuidadosamente a sintaxe
- Use um editor de texto com destaque de sintaxe Elixir

Alterações Não Têm Efeito

Sintomas:

- Configuração modificada, mas nenhuma mudança no comportamento
- Configurações antigas ainda ativas

Soluções:

```
# Alterações na configuração requerem reinício
sudo systemctl restart omnimessage-smpp

# Verifique se o reinício foi bem-sucedido
sudo systemctl status omnimessage-smpp

# Verifique logs para erros
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 50
```

Recuperação de Emergência

Falha Completa do Sistema

Passos:

1. Verifique a saúde básica do sistema:

```
# Espaço em disco
df -h

# Memória
free -h

# Carga da CPU
uptime
```

2. Verifique o status do serviço:

```
sudo systemctl status omnimessage-smpp
```

3. Revise logs recentes:

```
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 200
```

4. Tente reiniciar o serviço:

```
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

5. Se o reinício falhar:

- Verifique a sintaxe da configuração
- Verifique se os certificados SSL existem
- Verifique permissões de arquivo
- Revise logs para erro específico

6. Restaure do backup (se necessário):

```
# Restaurar configuração
sudo cp /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs.backup \
/opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs

# Reiniciar
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

7. Contate o suporte se não for resolvido

Obtendo Ajuda

Informações a Coletar

Antes de contatar o suporte, colete:

1. **Versão:** `cat /opt/omnimessage-smpp/VERSION`

2. **Logs Recentes:**

```
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 200 > /tmp/smpp-logs.txt
```

3. **Configuração** (sanitizar senhas):

```
sudo cp /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs  
/tmp/config.exs  
# Edite /tmp/config.exs para remover senhas antes de enviar
```

4. **Saída de Métricas:**

```
curl http://localhost:4000/metrics > /tmp/metrics.txt
```

5. **Informações do Sistema:**

```
uname -a > /tmp/system-info.txt  
free -h >> /tmp/system-info.txt  
df -h >> /tmp/system-info.txt
```

Contate o Suporte

- **Email:** support@omnitouch.com
- **Telefone:** +61 XXXX XXXX (24/7)
- **Inclua:** Todas as informações acima

Documentação Relacionada

- **USAGE.md** - Procedimentos operacionais normais
 - **CONFIGURATION.md** - Referência de configuração
 - **MONITORING.md** - Monitoramento e métricas
 - **README.md** - Visão geral do sistema
-

Guia de Operações

Procedimentos operacionais do dia a dia

Dependência Crítica: OmniMessage Core

IMPORTANTE: O Gateway SMPP do OmniMessage não pode funcionar sem acesso ao OmniMessage Core. Todo o processamento de mensagens acontece no OmniMessage - o gateway é apenas um tradutor de protocolo.

Se o OmniMessage se tornar indisponível:

- ❑ Novas mensagens não podem ser enviadas
- ❑ Mensagens pendentes não podem ser recuperadas
- ❑ O status de entrega não pode ser relatado
- ❑ O sistema parece travar ou expirar

Verifique a Saúde do OmniMessage:

```
# Testar conectividade da API
curl -k https://omnimessage-
core.example.com:8443/api/system/health

# Verifique a URL da API configurada nos logs
grep api_base_url /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs
```

Operações Diárias

Verificação de Saúde Matinal

Realize essas verificações no início de cada dia:

1. **Acesse o Painel da Web**

- URL: `https://your-server:8087`
- Verifique se o painel carrega corretamente

2. Verifique o Status da Conexão

- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo
- Verifique se todas as conexões mostram "Conectado" (verde)
- Anote quaisquer binds desconectados

3. Revise as Métricas de Mensagens

- Navegue até: aba Fila
- Verifique se as contagens de mensagens são razoáveis
- Verifique se não há acúmulo inesperado na fila

4. Verifique os Logs do Sistema

- Navegue até: aba Logs
- Procure por mensagens de erro (vermelho)
- Anote quaisquer padrões de aviso

5. Revise as Métricas do Prometheus

- `curl http://localhost:4000/metrics`
- Ou verifique os painéis do Grafana
- Verifique se as taxas de mensagens estão normais

Monitoramento Contínuo

Configure alertas para:

- Falhas de conexão (> 2 minutos fora)
- Altas taxas de falha de entrega (> 5%)
- Sem tráfego por longos períodos
- Desconexões frequentes

Consulte [MONITORING.md](#) para configuração de alertas.

Compreendendo o Roteamento de Mensagens

O gateway roteia mensagens entre o OmniMessage Core e as conexões SMPP usando dois campos principais:

- **dest_smsc** — Roteia mensagens de saída para **binds de cliente**. Quando o OmniMessage coloca uma mensagem na fila com `dest_smsc: "vodafone_uk"`, o bind de cliente do gateway chamado `vodafone_uk` a captura e a envia via SMPP `submit_sm`.
- **source_smsc** — Roteia mensagens de entrada para **binds de servidor**. Quando o OmniMessage coloca uma mensagem na fila com `source_smsc: "partner_acme"`, o gateway a entrega aos clientes conectados ao bind de servidor chamado `partner_acme` via SMPP `deliver_sm`.

Distinção chave: Binds de cliente enviam PDUs `submit_sm` (o gateway é o ESME enviando para um transportador). Binds de servidor enviam PDUs `deliver_sm` (o gateway é o SMSC entregando a um ESME conectado).

Registro do Frontend

O gateway se registra automaticamente com o OmniMessage Core para que o backend saiba quais conexões SMPP estão disponíveis para roteamento de mensagens.

- **Nome de registro:** Controlado pela configuração `smsc_name` (padrão: `"smpp_gateway"`, env: `SMSC_NAME`)
- **Heartbeat:** Enviado a cada 60 segundos para manter o registro ativo
- **Expiração:** O registro expira no backend após 90 segundos sem um heartbeat
- **Registro por bind:** Cada par habilitado é registrado individualmente sob sua **chave de roteamento**, de modo que o nome do frontend registrado é igual ao `dest_smsc` que o backend roteia:
 - **Pares de cliente:** registrados sob sua `queue` configurada (se definida), caso contrário, o nome do par simples. Vários pares de cliente compartilhando uma `queue`, portanto, se registram sob esse único nome compartilhado.
 - **Binds de servidor:** registrados sob seu nome de bind.

Se o gateway parar ou perder conectividade com o OmniMessage Core, seus registros expiram e o backend para de rotear mensagens para ele.

Solução de Problemas: Se as mensagens não estão sendo roteadas para o gateway, verifique:

1. Logs para entradas `"frontend_register"`
2. O `smsc_name` corresponde ao que o OmniMessage espera
3. Conectividade de rede com o OmniMessage Core (`api_base_url`)

Gerenciando Conexões SMPP

Como os Pares SMPP São Configurados

As conexões SMPP (pares) podem ser configuradas usando **dois métodos**:

Método 1: Interface Web (Recomendado)

- **Vantagem:** As mudanças entram em vigor imediatamente, sem necessidade de reinício
- **Localização:** SMPP → Abas de Pares de Cliente / Pares de Servidor
- **Operações:** Adicionar, editar, excluir pares
- **Persistência:** Armazenado no banco de dados Mnesia
- **Melhor para:** Operações do dia a dia, testes, mudanças rápidas

Método 2: Arquivo de Configuração

- **Vantagem:** Configuração como código, controle de versão
- **Localização:** `/opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs`
- **Operações:** Definir pares na configuração Elixir
- **Persistência:** Baseado em arquivo, sobrevive a reinicializações
- **Requer:** Reinício do serviço após mudanças
- **Melhor para:** Configuração inicial, infraestrutura como código

Nota: Mudanças na Interface Web são armazenadas separadamente e substituem as configurações do arquivo de configuração.

Consulte [CONFIGURATION.md](#) para referência do arquivo de configuração.

Adicionando uma Nova Conexão de Cliente

Propósito: Configurar o gateway para atuar como um **ESME** (cliente) conectando-se ao **SMSC** (servidor) de um transportador

Preparação: Reúna informações do transportador:

- Nome do host/IP do servidor SMPP
- Número da porta (geralmente 2775)
- ID do sistema (nome de usuário)
- Senha
- Tipo de bind (geralmente transceiver)
- Limite de TPS

Escolha um dos seguintes métodos:

Opção A: Via Interface Web (Recomendado)

Vantagens: Efeito imediato, sem necessidade de reinício

Passos:

1. Navegue até Pares de Cliente:

- Abra a Interface Web: `https://your-server:8087`
- Navegue até: SMPP → Pares de Cliente

2. Adicionar Novo Par:

- Clique em "Adicionar Novo Par de Cliente"
- Preencha o formulário:
 - **Nome:** `vodafone_uk` (identificador único)
 - **Host:** `smpp.vodafone.co.uk`
 - **Porta:** `2775`
 - **ID do Sistema:** `your_username`
 - **Senha:** `your_password`
 - **Tipo de Bind:** `Transceiver`
 - **Limite de TPS:** `100`
 - **Frequência de Verificação da Fila:** `1000`
- Clique em "Salvar"

3. **Conexão Estabelece Automaticamente:**

- O gateway tenta imediatamente a conexão
- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo
- O status deve mudar para "Conectado" (verde) em 10-30 segundos
- Verifique a aba de Logs para mensagem de bind bem-sucedida

4. **Teste o Fluxo de Mensagens:**

- Navegue até: aba Fila
- Envie uma mensagem de teste com dest_smsc correspondente ao nome do bind
- Monitore no Status ao Vivo para transmissão
- Verifique a confirmação de entrega

Opção B: Via Arquivo de Configuração

Vantagens: Infraestrutura como código, controle de versão

Passos:

1. **Edite o Arquivo de Configuração:**

```
sudo nano /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs
```

2. **Adicione Novo Bind à Configuração:**

```

config :omnimessage_smpp, :binds, [
  # Binds existentes...

  # Adicione novo bind
  %{
    name: "vodafone_uk",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.vodafone.co.uk",
    port: 2775,
    system_id: "your_username",
    password: "your_password",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000,

    # Opcional: defina o IP/porta de origem local se o
    transportador whitelist por eles
    bind_source_ip: "10.20.30.40",
    bind_source_port: 5000,

    # Opcional: compartilhe uma fila de backend entre vários
    binds (padrão para nome)
    queue: "vodafone_uk"
  }
]

```

Consulte [CONFIGURATION.md](#) para a lista completa de parâmetros de bind de cliente, incluindo `bind_source_ip`, `bind_source_port` e `queue`.

3. Salve e Reinicie o Serviço:

```

# Salve o arquivo (Ctrl+X, Y, Enter no nano)

# Reinicie o serviço
sudo systemctl restart omnimessage-smpp

```

4. Verifique a Conexão:

- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo
- Encontre nova conexão

- O status deve ser "Conectado" (verde)
- Verifique os logs para bind bem-sucedido

5. Teste o Fluxo de Mensagens:

- Navegue até: aba Fila
- Envie uma mensagem de teste com dest_smsc correspondente ao novo nome do bind
- Monitore no Status ao Vivo para transmissão
- Verifique a confirmação de entrega

Adicionando um Bind de Servidor

Propósito: Configurar o gateway para atuar como um **SMSC** (servidor) aceitando conexões de **ESMEs** externas (clientes parceiros)

Preparação:

1. Gere Credenciais:

- Crie um ID de sistema único: `partner_name`
- Crie uma senha forte
- Documente e compartilhe com segurança com o parceiro

2. Obtenha Informações do Parceiro:

- Endereços IP de origem do parceiro
- Volume de mensagens esperado (para limite de TPS)
- Tipos de bind necessários

Escolha um dos seguintes métodos:

Opção A: Via Interface Web (Recomendado)

Vantagens: Efeito imediato, sem necessidade de reinício

Passos:

1. Navegue até Pares de Servidor:

- Abra a Interface Web: `https://your-server:8087`
- Navegue até: SMPP → Pares de Servidor

2. Adicionar Novo Par de Servidor:

- Clique em "Adicionar Novo Par de Servidor"
- Preencha o formulário:
 - **Nome:** `partner_acme` (identificador único)
 - **ID do Sistema:** `acme_corp`
 - **Senha:** `secure_password_123`
 - **Tipos de Bind Permitidos:** Selecione todos (Transmissor, Receptor, Transceiver)
 - **Lista de IPs Permitidos:** `203.0.113.0/24` (separados por vírgula para múltiplos)
 - **Limite de TPS:** `50`
 - **Frequência de Verificação da Fila:** `1000`
- Clique em "Salvar"

3. Gateway Pronto para Conexão:

- O par de servidor agora está ativo e aguardando a conexão do parceiro
- Nenhum reinício necessário

4. Compartilhe Informações com o Parceiro:

- Endereço IP do gateway
- Porta: 2775
- ID do Sistema: acme_corp
- Senha: secure_password_123
- Tipo de Bind: Conforme configurado

5. Aguarde a Conexão do Parceiro:

- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo
- Observe a conexão de entrada
- Verifique o sucesso da autenticação
- Verifique se o IP corresponde à lista de permissões

Opção B: Via Arquivo de Configuração

Vantagens: Infraestrutura como código, controle de versão

Passos:

1. Edite o Arquivo de Configuração:

```
sudo nano /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs
```

2. Adicione Bind de Servidor e Configuração de Escuta:

```
# Adicione à lista de server_binds
config :omnimessage_smpp, :server_binds, [
  # Binds de servidor existentes...

  # Adicione novo bind de servidor
  %{
    name: "partner_acme",
    system_id: "acme_corp",
    password: "secure_password_123",
    allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver,
:transceiver],
    ip_whitelist: ["203.0.113.0/24"],
    tps_limit: 50,
    queue_check_frequency: 1000
  }
]

# Certifique-se de que a configuração de escuta exista (apenas
necessário uma vez)
config :omnimessage_smpp, :listen, %{
  host: "0.0.0.0",
  port: 2775,
  max_connections: 100
}
```

3. Salve e Reinicie o Serviço:

```
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

4. Compartilhe Informações com o Parceiro:

- Endereço IP do gateway
- Porta: 2775
- ID do Sistema: acme_corp
- Senha: secure_password_123
- Tipo de Bind: Conforme configurado

5. Aguarde a Conexão do Parceiro:

- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo

- Observe a conexão de entrada
- Verifique o sucesso da autenticação
- Verifique se o IP corresponde à lista de permissões

Modificando Conexão Existente

Propósito: Atualizar parâmetros de conexão (limites de TPS, senhas, lista de permissões de IP, etc.)

Escolha um dos seguintes métodos:

Opção A: Via Interface Web (Recomendado)

Vantagens: Efeito imediato, sem necessidade de reinício

Passos:

1. Navegue até os Pares:

- Abra a Interface Web: `https://your-server:8087`
- Para conexões de cliente: SMPP → Pares de Cliente
- Para conexões de servidor: SMPP → Pares de Servidor

2. Edite o Par:

- Encontre o par a ser modificado
- Clique no botão "Editar"
- Atualize os parâmetros desejados:
 - Mudanças comuns: limite de TPS, senha, lista de permissões de IP, host/porta
- Clique em "Salvar"

3. Mudanças Aplicam-se Imediatamente:

- A conexão reconecta automaticamente com as novas configurações
- Nenhum reinício do serviço necessário
- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo para verificar

4. Verifique as Mudanças:

- Verifique se a conexão se estabelece com sucesso
- Monitore a aba de Logs para erros
- Teste o fluxo de mensagens, se aplicável

Opção B: Via Arquivo de Configuração

Vantagens: Infraestrutura como código, controle de versão

Passos:

1. Edite o Arquivo de Configuração:

```
sudo nano /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs
```

2. Modifique os Parâmetros do Bind:

- Encontre o bind na lista `:binds` ou `:server_binds`
- Atualize os parâmetros desejados:
 - Mudanças comuns: limite de TPS, senhas, lista de permissões de IP, host/porta
- Exemplo:

```
%{  
  name: "vodafone_uk",  
  # ... outros parâmetros  
  tps_limit: 150, # Alterado de 100  
  password: "new_password" # Senha atualizada  
}
```

3. Salve e Reinicie o Serviço:

```
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

4. Verifique as Mudanças:

- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo
- Verifique se a conexão se estabelece com sucesso

- Monitore os logs para erros
- Teste o fluxo de mensagens

Removendo uma Conexão

Propósito: Descomissionar uma conexão SMPP

Passos:

1. Notifique as Partes Interessadas:

- Informe o transportador/parceiro
- Coordene a janela de inatividade

2. Desconecte via Interface Web:

- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo
- Encontre a conexão
- Clique em "Desconectar"
- Confirme a ação

3. Remova a Configuração:

- Navegue até: SMPP → Pares de Cliente/Servidor
- Encontre a conexão
- Clique em "Excluir"
- Confirme a remoção

4. Verifique a Remoção:

- Verifique o Status ao Vivo - a conexão deve ter desaparecido
- Revise os logs para um desligamento limpo

Habilitando e Desabilitando Conexões

Propósito: Levar temporariamente uma conexão offline sem excluir sua configuração

Os pares têm um campo `enabled` que controla se estão ativos. Pares desabilitados mantêm toda a sua configuração, mas não estabelecem ou aceitam conexões.

Via Interface Web:

1. Navegue até: SMPP → Pares de Cliente ou Pares de Servidor
2. Encontre o par a ser desabilitado
3. Clique em "Editar"
4. Desmarque a caixa "Habilitado"
5. Clique em "Salvar"

A conexão será desconectada imediatamente. Para reabilitar, repita os passos e marque a caixa novamente.

Casos de uso:

- Janelas de manutenção planejadas do transportador
 - Pausar temporariamente uma conexão de parceiro durante uma investigação
 - Desabilitar uma conexão enquanto aguarda novas credenciais
-

Comportamento da Conexão

Lógica de Reconexão

Quando um bind de cliente se desconecta inesperadamente, o gateway tenta automaticamente reconectar:

- **Intervalo de tentativa:** A cada 30 segundos
- **Inicialização escalonada:** Quando vários binds iniciam simultaneamente (por exemplo, após uma reinicialização do serviço), as conexões são escalonadas com atrasos de 500ms entre cada bind para evitar sobrecarregar a rede
- **Inicialização resiliente:** Se um transportador estiver inacessível na inicialização do gateway, o gateway inicia com sucesso e tenta a conexão

em segundo plano

Enquire Link (Manter Conexão)

O gateway envia periodicamente PDUs SMPP `enquire_link` para verificar se as conexões estão ativas:

- **Intervalo padrão:** 60 segundos (configurável por bind via `enquire_link_interval`)
- **Desabilitar:** Defina `enquire_link_interval: 0` (não recomendado)
- **Deteção de falhas:** Se o par remoto parar de responder ao `enquire_link`, a conexão é considerada morta e a reconexão começa

Monitore a saúde do enquire link via métricas do Prometheus

`smpplib_enquire_link_sent_total` e `smpplib_enquire_link_received_total`. Um aumento na diferença entre enviado e recebido indica problemas de conexão.

Limitação de Taxa de TPS

Cada bind aplica seu `tps_limit` usando uma janela deslizando por segundo:

- As mensagens são contadas dentro de cada janela de 1 segundo
- Quando o limite é alcançado, o trabalhador da fila pausa até o próximo segundo
- No máximo 100 mensagens podem estar em trânsito (aguardando resposta) por bind a qualquer momento
- A janela é redefinida automaticamente no início de cada novo segundo

Se você observar baixa taxa de transferência, verifique se:

1. `tps_limit` está definido alto o suficiente para seu tráfego
 2. `queue_check_frequency` é baixo o suficiente para manter o pipeline alimentado
 3. O transportador está respondendo às mensagens prontamente (respostas lentas reduzem a taxa de transferência efetiva)
-

Gerenciando o Fluxo de Mensagens

Verificando a Fila de Mensagens

Propósito: Monitorar mensagens pendentes

Passos:

1. Acesse a Fila:

- Navegue até: aba Fila
- Veja a lista de mensagens pendentes

2. Verifique os Detalhes da Mensagem:

- Clique na linha da mensagem
- Revise:
 - Número de destino
 - Corpo da mensagem
 - SMSC alvo (dest_smsc)
 - Tentativas de entrega
 - Status

3. Pesquise Mensagem Específica:

- Use o filtro de pesquisa
- Filtre por destino, conteúdo ou SMSC

Solução de Problemas de Mensagens Presas

Sintomas: Mensagens não estão sendo entregues

Passos:

1. Verifique o Status da Conexão:

- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo
- Verifique se a conexão alvo está conectada
- Se desconectada, consulte [Reconectando](#)

2. Verifique os Detalhes da Mensagem:

- Navegue até: aba Fila
- Encontre a mensagem presa
- Verifique se o campo `dest_smsc` corresponde ao nome da conexão
- Verifique o timestamp `deliver_after` (agendamento de nova tentativa)

3. Verifique as Tentativas de Entrega:

- Altas tentativas = falhas repetidas
- Verifique os logs para mensagens de erro
- Pode indicar formato inválido ou rejeição do transportador

4. Intervenção Manual (se necessário):

- Contate o transportador para verificar o problema
 - Pode ser necessário cancelar e reenviar a mensagem
 - Verifique com a equipe de backend sobre problemas na fila
-

Solução de Problemas de Conexão

Reconectando um Bind

Sintomas: A conexão mostra "Desconectado" (vermelho)

Passos:

1. Verifique a Conectividade da Rede:

```
ping -c 3 carrier-smpp-server.com  
telnet carrier-smpp-server.com 2775
```

2. Verifique os Logs para Erros:

- Navegue até: aba Logs
- Filtrar: Nível de erro
- Procure por falhas de autenticação, timeouts de rede

3. Verifique as Credenciais:

- Navegue até: SMPP → Pares de Cliente/Servidor
- Verifique se o system_id e a senha estão corretos
- Contate o transportador se não tiver certeza

4. Reconexão Manual:

- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo
- Encontre o bind desconectado
- Clique no botão "Reconectar"
- Aguarde 10-30 segundos
- Verifique se o status muda para "Conectado"

5. Se a Reconexão Falhar:

- Verifique as regras do firewall
- Verifique se o servidor do transportador está operacional
- Contate o suporte do transportador
- Consulte [TROUBLESHOOTING.md](#)

Tratando Falhas de Autenticação

Sintomas: Falhas repetidas de bind nos logs

Causas:

- Nome de usuário/senha incorretos
- IP não listado no transportador
- Conta suspensa/expirada

Passos:

1. Verifique as Credenciais:

- Navegue até: SMPP → Pares de Cliente
- Verifique novamente o system_id e a senha
- Confirme com o transportador

2. Verifique a Lista de Permissões de IP:

- Confirme seu IP de gateway com o transportador
- Solicite ao transportador verificar a lista de permissões de IP

3. Verifique o Status da Conta:

- Verifique se a conta está ativa
- Verifique se há contratos expirados
- Contate a cobrança do transportador

4. Atualize a Configuração:

- Se as credenciais mudaram, atualize na Interface Web
- Clique em "Reconectar" para tentar novamente com as novas credenciais

Monitoramento e Alerta

Verificando Métricas do Prometheus

Verificação rápida:

```
curl http://localhost:4000/metrics | grep smpp_connection_status
```

Saída esperada:

```
smpp_connection_status{bind_name="vodafone_uk",...} 1  
smpp_connection_status{bind_name="att_us",...} 1
```

Todos os valores devem ser **1** (conectado).

Respondendo a Alertas

Alerta de Conexão Desligada:

1. Verifique a Interface Web → SMPP → Status ao Vivo
2. Tente reconexão manual
3. Verifique os logs para erros

4. Contate o transportador se a interrupção for prolongada
5. Consulte [TROUBLESHOOTING.md](#)

Alerta de Alta Taxa de Falhas:

1. Verifique os logs para padrões de erro
2. Revise as mudanças de configuração recentes
3. Contate o transportador sobre rejeições
4. Verifique a conformidade do formato da mensagem

Alerta de Sem Tráfego:

1. Verifique se a fila de backend tem mensagens
 2. Verifique se o roteamento `dest_smsc` está correto
 3. Verifique se os limites de TPS não são muito restritivos
 4. Revise a configuração de `queue_check_frequency`
-

Procedimentos de Manutenção

Manutenção Rotineira

Realize mensalmente:

1. Revise Métricas:

- Analise tendências de volume de mensagens
- Verifique taxas de sucesso de entrega
- Identifique oportunidades de otimização

2. Atualize a Documentação:

- Documente quaisquer mudanças de configuração
- Atualize informações de contato
- Anote janelas de manutenção do transportador

3. Auditoria de Credenciais:

- Revise todas as senhas SMPP
- Planeje a rotação de credenciais
- Verifique se as listas de permissões de IP estão atualizadas

4. Planejamento de Capacidade:

- Revise as taxas de mensagens de pico
- Verifique em relação aos limites de TPS
- Planeje para o crescimento

Reinício do Serviço

Quando necessário:

- Após mudanças no arquivo de configuração
- Após atualizações do sistema
- Durante solução de problemas

Passos:

```
# Verifique o status atual
sudo systemctl status omnimessage-smpp

# Reinicie o serviço
sudo systemctl restart omnimessage-smpp

# Verifique o reinício
sudo systemctl status omnimessage-smpp

# Verifique os logs
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 50
```

Verifique via Interface Web:

1. Acesse o painel (pode levar 30-60 segundos para ficar online)
2. Navegue até: SMPP → Status ao Vivo
3. Aguarde que todas as conexões sejam estabelecidas (1-2 minutos)
4. Verifique os logs para erros

Backup de Configuração

Faça backup de arquivos críticos antes de mudanças:

```
# Backup da configuração
sudo cp /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs \
/opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs.backup.$(date +%Y%m%d)

# Backup de certificados
sudo tar -czf /tmp/smpp-certs-$(date +%Y%m%d).tar.gz \
/opt/omnimessage-smpp/priv/cert/
```

Restaure se necessário:

```
# Restaure a configuração
sudo cp /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs.backup.YYYYMMDD \
/opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs

# Reinicie o serviço
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

Procedimentos de Emergência

Interrupção Completa do Serviço

Passos:

1. Verifique o status do serviço:

```
sudo systemctl status omnimessage-smpp
```

2. Se o serviço parou, inicie-o:

```
sudo systemctl start omnimessage-smpp
```

3. Verifique os logs para a razão do crash:

```
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 100
```

4. Se não iniciar:

- Verifique erros de sintaxe na configuração
- Verifique se os certificados SSL existem
- Verifique o espaço em disco: `df -h`
- Verifique a memória: `free -h`

5. Contate o suporte se não for resolvido

Solicitações de Desconexão de Emergência do Transportador

Passos:

1. Desconecte a conexão imediatamente:

- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo
- Encontre a conexão afetada
- Clique em "Desconectar"

2. Documente a razão:

- Anote o nome do transportador
- Registre a hora e a razão
- Salve a correspondência

3. Investigue o problema:

- Verifique padrões recentes de mensagens
- Revise logs para erros
- Identifique a causa raiz

4. Coordene a resolução:

- Trabalhe com o transportador
- Implemente correções
- Teste antes de reconectar

Pico de Volume Alto

Sintomas: Tráfego de mensagens inesperadamente alto

Passos:

1. Verifique os limites de TPS:

- Navegue até: SMPP → Status ao Vivo
- Verifique se as conexões não estão sendo limitadas
- Pode ser necessário aumentar temporariamente os limites de TPS

2. Monitore a estabilidade do transportador:

- Observe desconexões
- Verifique taxas de sucesso de entrega

3. Coordene com o backend:

- Verifique se a fonte da mensagem é legítima
- Pode ser necessário implementar limitação de taxa a montante

4. Escale se necessário:

- Pode ser necessário instâncias adicionais do gateway
- Contate o suporte para conselhos sobre escalonamento

Melhores Práticas

Lista de Verificação Diária

- ☐ Verifique se todas as conexões SMPP estão conectadas

- ☐ Revise logs de erro para quaisquer problemas
- ☐ Monitore a fila de mensagens para acúmulo
- ☐ Verifique painéis do Prometheus/Grafana
- ☐ Verifique taxas de sucesso de entrega > 98%

Tarefas Semanais

- ☐ Revise tendências de métricas
- ☐ Verifique padrões anômalos
- ☐ Teste procedimentos de recuperação de desastres
- ☐ Atualize a documentação conforme necessário
- ☐ Revise e reconheça alertas

Tarefas Mensais

- ☐ Auditoria de credenciais
 - ☐ Revisão de planejamento de capacidade
 - ☐ Atualize contatos do transportador
 - ☐ Revise e otimize configurações de TPS
 - ☐ Backup de arquivos de configuração
-

Documentação Relacionada

- **CONFIGURATION.md** - Configurar conexões e configurações
 - **SOURCE_ADDRESS_WHITELIST.md** - Restringir endereços de origem por par de servidor
 - **MONITORING.md** - Configurar alertas do Prometheus
 - **TROUBLESHOOTING.md** - Resolver problemas comuns
 - **README.md** - Visão geral do sistema
-

