

OmniSGW 関数

OmniSGW - 機能 (SGW)

OmniSGW 機能


機能


- 機能
- 機能
- 機能
- 機能
- 機能
- 機能
- Web UI - 機能
- 機能
- 機能
- 機能

機能

OmniSGW は OmniSGW 機能 (SGW) 3GPP LTE ネットワーク (EPC) ネットワーク UE ネットワーク

- 機能 - ネットワーク UE (機能) ネットワーク
- 機能 - ネットワーク eNodeB ネットワーク
- 機能 - ネットワーク QoS ネットワーク
- 機能 - ネットワーク
- 機能 - ネットワーク SGW-U (機能) ネットワーク






SGW-C

- **MME** (GTP-C)
 - **PGW-C** (GTP-C) PDN
 -
 - **SGW-U** (PFCP) Sxa
 - **eNodeB** **UE**
 -
 -
-

□□

□□□□



Overview

SGW-C uses Elixir/OTP for building and deployment

- **Architecture** - Scalable and modular
- **Interfaces** - Supports 3GPP interfaces (S11, S5/S8, Sxa)
- **Components** - Uses UE as GenServer
- **Security** - Supports TEID, SEID, and ID
- **PFCP** - Supports SGW-U and PFCP

Supports various network configurations

Web UI for configuration and monitoring

Architecture

SGW-C implements 3GPP S11

S11 Interface (GTP-C v2)

MME connects to SGW-C via S11

Uses UDP for GTP-C over S11

Supports

- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060

3GPP TS S11

Sxa (PFCP)

3GPP TS SGW-C SGW-U

3GPP TS UDP PFCP

3GPP TS

- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060

3GPP TS PFCP/Sxa

S5/S8 (GTP-C v2)

3GPP TS SGW-C PGW-C PDN


3GPP TS UDP GTP-C 2

3GPP TS

- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060
- 3GPP TS 23.060

- 网络切片/网络
- 网络切片/网络

网络切片 S5/S8 网络切片



UE ID

UE ID

UE ID (UE ID) - UE ID

- **IMSI** (International Mobile Subscriber Identity) - IMSI
- **GUTI** (Globally Unique Temporary Identity) - MME UE ID
- **MSISDN** - MSISDN
- **TAI** (Tracking Area Identity) - TAI
- **TEID** - S11 & S5/S8 TEID
- **QoS** - QoS

PDN ID

PDN (PDN) - UE ID PGW-C

- **APN** (Access Point Name) - APN
- **ID** - SGW & PGW ID
- **TEID** (TEID ID) - S5/S8 TEID
- **SEID** (SEID ID) - Sxa SEID
- **QoS** - PDN QoS
- **QoS** - QoS

QoS

QoS (QoS) - QoS

- **QoS** - PDN QoS
- **QoS** - QoS (QoS) QoS
- **EBI** (EPS ID) - EBI
- **QoS** - QCI (QoS) ARP (QoS) (MBR, GBR)

PFCP

SGW-C と SGW-U の関係

- **PDR** (Policy Data Rule) - トラフィックの分類 (QoS/レート)
- **FAR** (Forwarding Action Rule) - 転送ルール
- **QER** (QoS Enforcement Rule) - QoS 強制ルール
- **BAR** (Bearer Allocation Rule) - 転送リソースの割り当て

SGW-U は Sxa を利用

SGW-C

SGW-C と UE と eNodeB の関係

- **MME** (Mobility Management Entity) - MME (MME SGW と)
- **MME** (Mobility Management Entity) - MMEs (MMEs SGW と)
- **UE** (User Equipment) - ユーザ端末
- **eNodeB** (Evolved NodeB) - 無線基地局

SGW

SGW

- Elixir ~1.16
- Erlang/OTP 26+
- MME-SGW-U と PGW-C の関係
- LTE EPC の関係

SGW

SGW


```
[info] [OmniSGW...]
[info] [127.0.0.40:42068]
[info] [127.0.0.10] [S11]
[info] [127.0.0.15] [S5/S8]
[info] [127.0.0.20] [Sxa]
[info] [PCF]
[info] OmniSGW
```

Access `http://127.0.0.40:42068/metrics` (Access)

Access

Access `config/runtime.exs` Access

Access



Access

metrics	Prometheus	
s11	GTP-C MME	S11
s5s8	GTP-C PGW-C	S5/S8
sxa	PCF SGW-U	Sxa

Access

Web UI -

OmniSGW Web UI

Web UI

http://<omnisgw-ip>:<web-port>/

	URL		
UE	/ue_sessions	UE	2
PFCP	/pfcp_sessions	SGW-U PFCP	2
SGW-U	/sgwu_status	PFCP	2
	/logs		

- ()
- OmniSGW
- (/)

- IMSI/GUTI
-

- 網路服務品質管理
- 網路服務品質 QoS 管理
- 網路服務品質

網路服務品質 (QoS) 管理

- 網路服務品質
- 網路 NOC/網路服務品質
- 網路服務 IP 網路服務

網路服務品質

網路服務品質

1. 網路服務品質
2. 網路 UE 網路
3. 網路 IMSI 網路服務品質
4. 網路服務品質管理
 - 網路
 - 網路服務品質 QoS
 - 網路服務品質
 - 網路 PGW-C 網路
5. 網路服務品質 → 網路服務品質

網路服務品質

1. 網路 SGW-U 網路 → 網路 SGW-U 網路“網路”
2. 網路 UE 網路 → 網路服務品質
3. 網路 APN 網路服務品質

網路服務品質

- 網路 UE 網路
- 網路/網路服務品質
- 網路服務品質
- 網路服務品質

Web UI 概要

Web UI 概要

- 監視対象のシステム
- 監視項目
- 監視周期
- 監視結果の表示
- 設定

Prometheus 概要

- 監視
- 収集
- 保存
- 検索
- 通知

監視対象のシステム - Web UI 監視対象Prometheus 監視対象

監視対象

Web UIOmniSGW 監視 Prometheus 監視対象

監視項目

- 監視項目
 - `teid_registry_count` - S11/S5S8 TEID
 - `seid_registry_count` - PFCP セッション
 - `charging_id_registry_count` - 課金 ID
 - `active_ue_sessions` - アクティブ UE セッション
 - `active_bearers` - アクティブベアラー
- 監視

- `s11_inbound_messages_total` - S11 接收 GTP-C 消息
- `s5s8_inbound_messages_total` - S5/S8 接收 GTP-C 消息
- `sxa_inbound_messages_total` - 接收 PFCP 消息
- 接收其他消息

- 错误

- `s11_inbound_errors_total` - S11 错误
- `s5s8_inbound_errors_total` - S5/S8 错误
- `sxa_inbound_errors_total` - Sxa 错误

配置

配置 HTTP 监听地址

```
curl http://127.0.0.40:42068/metrics
```

配置 Prometheus 抓取地址 `http://127.0.0.40:42068/metrics`

部署

部署 OmniSGW 到 Kubernetes 集群

0000

OmniSGW 00

└─ OPERATIONS.md (000)

└─ docs/

└─ 00000

└─ configuration.md

000 runtime.exs 00

00

└─ 0000

└─ sxa-interface.md

Sxa/PFCP (SGW-U 00)

└─ s11-interface.md

S11 (MME 00)

└─ s5s8-interface.md

S5/S8 (PGW-C 00)

└─ 00

└─ session-management.md

UE 000000

└─ bearer-management.md

0000

└─ cdr-format.md

000000

└─ monitoring.md

Prometheus 00000

0000000000

0 00

00	00	00
OPERATIONS.md	0000000 (000)	00000000

⚙ 00

00	00
configuration.md	000 runtime.exs 0000

0 0000

파일명	설명
sxa-interface.md	PFCP/Sxa 인터페이스 SGW-U
s11-interface.md	GTP-C S11 인터페이스 MME
s5s8-interface.md	GTP-C S5/S8 인터페이스 PGW-C

기타 문서

파일명	설명
session-management.md	UE 세션 관리
session-management.md	세션 관리
cdr-format.md	CDR 형식
monitoring.md	Prometheus 및 Grafana 모니터링

참고

주요 문서

1. [OPERATIONS.md](#) - 운영 (관리)
2. [configuration.md](#) - 구성
3. [monitoring.md](#) - 모니터링
4. [session-management.md](#) - 세션 관리

주요 문서

1. [OPERATIONS.md](#) - 운영 (관리)
2. [sxa-interface.md](#) - PFCP/Sxa 인터페이스
3. [s11-interface.md](#) - GTP-C S11 인터페이스
4. [s5s8-interface.md](#) - PDN 인터페이스
5. [session-management.md](#) - 세션 관리

6. [session-management.md](#) - 3GPP

3GPP

- 1. [configuration.md](#) - 3GPP
- 2. [monitoring.md](#) - 3GPP

3GPP

3GPP

TS	TS
TS 29.274	GTP-C v2 (S11 & S5/S8 TS)
TS 29.244	PCF (Sxa TS)
TS 32.251	3GPP
TS 32.298	CDR TS
TS 23.401	EPC TS

SGW-C CDR (CDR) 說明

SGW-C 說明

OmniSGW 及 Omnitouch 說明

目錄

1. 說明
2. CDR 說明
3. CDR 說明
4. CDR 說明
5. 說明
6. 說明
7. CDR 說明
8. 說明
9. 說明
10. 說明

目錄

SGW-C (SGW-C) 說明 (SGW-C) 說明 CDR 說明

PGW-C CDR 說明 EPC 說明

說明

- CSV 說明 - 說明
- 說明 - 說明
- 說明 - 說明

- 3GPP - 3GPP TS 32.251 (PS CDR) 3GPP TS 32.298 (CDR CDR)
- 3GPP TS 32.251 (PS CDR) 3GPP TS 32.298 (CDR CDR)

3GPP

3GPP	3GPP
3GPP	3GPP TS 32.251 CDR
3GPP	3GPP TS 32.298
3GPP	3GPP TS 32.251
3GPP	3GPP TS 32.298
3GPP	3GPP TS 32.251
3GPP	3GPP TS 32.298

CDR 3GPP

3GPP

<epoch_timestamp>

3GPP:

1726598022

3GPP TS 32.251 Unix 3GPP TS 32.298

3GPP

3GPP:

- SGW-C: `/var/log/sgw_c/cdrs/`

CDR directory

CDR

```
# CDR :
# : HH:MM:SS (unix_timestamp)
# : HH:MM:SS (unix_timestamp)
# : <gateway_name>
#
epoch,imsi,event,charging_id,msisdn,ue_imei,timezone_raw,plmn,tac,eci
```

:

- - CDR Unix
 - - Unix
 - - SGW-C
 - - CSV
-

CDR 項目

項目名

項目	項目名	項目	項目
0	epoch	項目	UNIX 時刻
1	imsi	項目	IMSI
2	event	項目	CDR イベント名 "default_bearer_start"
3	charging_id	項目	充電 ID
4	msisdn	項目	ISDN 番号
5	ue_imei	項目	UE IMEI
6	timezone_raw	項目	UE 時刻
7	plmn	項目	PLMN
8	tac	項目	TAC
9	eci	項目	E-UTRAN セル ID
10	sgw_ip	項目	SGW-C S5/S8 インターフェイス IP
11	ue_ip	項目	UE IP アドレス (IPv4/IPv6)
12	pgw_ip	項目	PGW-C S5/S8 インターフェイス IP
13	apn	項目	APN
14	qci	項目	QoS

項目	フィールド名	型	説明
15	octets_in	uint32_t	受信バイト数
16	octets_out	uint32_t	送信バイト数

CDR 項目

項目名

CDR 項目名一覧

項目名	フィールド名	型	説明
default_bearer_start	<type>_bearer_start	uint32_t	デフォルトベアラ開始時刻
default_bearer_update	<type>_bearer_update	uint32_t	デフォルトベアラ更新時刻
default_bearer_end	<type>_bearer_end	uint32_t	デフォルトベアラ終了時刻

項目名:

- default - デフォルト PDN 項目名
- dedicated - デDICATED PDN 項目名

項目名

- default_bearer_start
- 開始時刻
- default_bearer_update
- 更新時刻
- default_bearer_end
- 終了時刻
- dedicated_bearer_start
- 開始時刻
- dedicated_bearer_update
- 更新時刻
- dedicated_bearer_end
- 終了時刻


□□□□

□□ **CDR** □□

```
# □□ CDR □□:  
# □□□□□□: 18:53:42 (1726598022)  
# □□□□□□: 19:53:42 (1726601622)  
# □□□□: sgw-c-prod-01  
# epoch,imsi,event,charging_id,msisdn,ue_imei,timezone_raw,plmn,tac,e  
1726598022,310260123456789,default_bearer_start,12345,15551234567,123  
1726598322,310260123456789,default_bearer_update,12345,15551234567,12  
1726598622,310260123456789,default_bearer_update,12345,15551234567,12  
1726598922,310260123456789,default_bearer_end,12345,15551234567,12345
```

□□□□

CDR □□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□:

1. □□□□ CDR □□
2. □□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□
4. □□□ CDR □□□□□□

필수

필수사항

필수	필수	필수	필수	필수
gateway_name	필수	SGW-C 필수	-	필수 ID
duration	필수	필수	-	3600000 (1 시간)
directory	필수	CDR 필수	-	/var/log/sgw_c/cdrs

필수사항

필수사항:

- **gateway_name:** "sgw-c-prod-01"
- **duration:** 3,600,000 (1 시간)
- **directory:** "/var/log/sgw_c/cdrs"

필수사항:

- **gateway_name:** "sgw-c-dev"
- **duration:** 300,000 (5 시간)
- **directory:** "/tmp/sgw_c_cdrs"


필수사항:

- **gateway_name:** "sgw-c-prod-heavy"
 - **duration:** 1,800,000 (30 시간)
 - **directory:** "/mnt/fast-storage/cdrs"
-

CDR □□□□

□□□□□□ **CDR** □□

SGW-C CDR □□:



CDR 詳細

1. 概要:

- 種別: 詳細ログ
- 形式: 標準形式
- **octets_in:** 0
- **octets_out:** 0

2. 詳細:

- 種別: 詳細ログ PFCP 詳細
- 形式: 標準形式
- **octets_in:** 標準形式
- **octets_out:** 標準形式

3. 詳細:

- 種別: 詳細 PFCP 詳細
- 形式: 標準形式
- **octets_in:** 標準形式
- **octets_out:** 標準形式

詳細ログ

1. epoch (時刻)

時刻: Unix 時刻

時刻: CDR 時刻

時刻:

1726598022 → 2025-09-17 18:53:42 UTC


2. imsi (IMEI)

IMEI: 15 digits

IMEI: MCCMNC + MSIN

IMEI: 0000000000000000

IMEI:



IMEI: UE 0000000000000000

3. event (CDR event)

event: event

event: <bearer_type>_bearer_<event>

event:

- default_bearer_start
- default_bearer_update
- default_bearer_end
- dedicated_bearer_start
- dedicated_bearer_update
- dedicated_bearer_end

event:

- event EBI (EPS event ID) event LBI (event ID): default
- event EBI event LBI: dedicated

00: 000000EBI 0 LBI 000

4. charging_id (000000)

00: 000 32 000

00: 00000000000000000000

00:

12345

00: 0 PGW-C 00000000000000

00:

- 00 SGW 0 PGW 00000000
 - 00 Diameter Gy/Gz 00000000
 - 000000
-

5. msisdn (00000)

00: 0000E.164 000

00: 000 ISDN 000000000000

00: 0000 + 0000

00:

15551234567

└─┬────────┘

CC National

(1) (5551234567)

00: UE 00000000 MME 0 HSS 00

6. ue_imei (IMEI)

00: 000015 0000

□□: TAC (8) + SNR (6) + Spare (1)

00	:	0000000000000000
----	---	------------------

11

[illegible]

UE → MME

7. timezone_raw (UE 00)

00: 00000000/000

□□: □□□□□□ UE □□□□

□□□□: □□□□CSV □□□□□□

□□□□ : □□□□□□□□□□□□□□

11

, ()

8. plmn ()

□□ : □□□□□□□□

□ □ :	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ :	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

例:

MCC: 505, MNC: 57
↓
"50557"
↓
例: "055570"
↓
例: 0x055570 = 349552

例:

349552 → MCC: 505, MNC: 57

例: MME UE 例

例: 例

9. tac (例)

例: 例 16 例

例: 例 UE 例

例: 0 - 65535

例:

1234

例: UE 例 MME 例

例:

- 例
- 例

- TAI (TAI) 0000

10. eci (E-UTRAN 000000)

eci: 000 28 000

eci: E-UTRAN 0000000000 UE 00000000

eci: eNodeB ID (20 0) + 00 ID (8 0)

eci: 0 - 268,435,455

eci:

5678

eci: 0 MME 000 UE 0000

eci:

- 000000000000
- 0000000000
- 00000000

11. sgw_ip (SGW 0000 IP)

sgw_ip: 0000IPv4 0 IPv6 000

sgw_ip: SGW-C 0 S5/S8 0000 IP 00 (F-TEID)

sgw_ip: 000000 (IPv4) 0 00-000000 (IPv6)

sgw_ip:

10.0.0.15 (IPv4)
2001:db8::15 (IPv6)

例: 5S/S8 例

12. ue_ip (UE IP 例)

例: IPv4|IPv6 例

例: UE の PDN 例 IP 例

例: <ipv4>|<ipv6>

例:

172.16.1.100	(IPv4)
2001:db8::1	(IPv6)
172.16.1.100 2001:db8::1	(例)

例: PGW-C の PDN 例 (PAA)

例:

- IPv4: 例 IPv4 例
- IPv6: 例 IPv6 例
- 例: 例 PDN 例

13. pgw_ip (PGW 例 IP)

例: IPv4 の IPv6 例

例: PGW-C の S5/S8 例 IP 例 (例 F-TEID)

例: 例 (IPv4) の 例-例 (IPv6)

例:

10.0.0.20	(IPv4)
2001:db8::20	(IPv6)

例: PGW-C 設定

14. apn (アクセスポイント名)

例: デフォルト 100 設定

例: PDN (PDN) 設定

例: DNS 設定

例:

```
internet
ims
mms
enterprise.corporate
```

例: MME 設定

例:

- デフォルト
 - 設定
 - IP 設定
-

15. qci (QoS 設定)

例: 8 設定

例: QoS 設定

例: 1 - 9 (優先度), 128-254 (ビットレート)

例: QCI 設定

QCI	Service Type	Priority	Packet Delay Budget (ms)	Packet Error Rate	Allocation and Retention Priority
1	GBR	2	100 ms	10^{-2}	High
2	GBR	4	150 ms	10^{-3}	High
3	GBR	3	50 ms	10^{-3}	High
4	GBR	5	300 ms	10^{-6}	Medium
5	Non-GBR	1	100 ms	10^{-6}	IMS
6	Non-GBR	6	300 ms	10^{-6}	Video
7	Non-GBR	7	100 ms	10^{-3}	Video
8	Non-GBR	8	300 ms	10^{-6}	Video
9	Non-GBR	9	300 ms	10^{-6}	Default

QoS:

9 → Default

QoS: PGW-C QoS

16. octets_in (bytes)

QoS: 64 bytes

QoS: → UE

QoS: 10

QoS:

1048576 → 1 MB

SGW-U PFCP

:

- update
- end
- start 0

17. octets_out ()

: 64

: UE →

:

:

524288 → 512 KB

SGW-U PFCP

:

- update
- end
- start 0

00

00 1: 0000000000

000:

- 00000
- 5 000: 0000010 MB 0005 MB 000
- 0000

CDR 00:

```
# 00 CDR 00:
# 000000: 10:00:00 (1726570800)
# 000000: 11:00:00 (1726574400)
# 0000: sgw-c-01
# epoch,imsi,event,charging_id,msisdn,ue_imei,timezone_raw,plmn,tac,e
1726570800,310260111111111,default_bearer_start,10001,1555111111,111
1726571100,310260111111111,default_bearer_update,10001,1555111111,11
1726571400,310260111111111,default_bearer_end,10001,1555111111,11111
```

00 2: 0000000000

000:

- 00000000IPv4 + IPv6
- 000000
- 0000

CDR 00:

```
1726570800,310260222222222,default_bearer_start,10002,1555222222,222
1726571100,310260222222222,default_bearer_update,10002,1555222222,22
1726571400,310260222222222,default_bearer_update,10002,1555222222,22
1726571700,310260222222222,default_bearer_update,10002,1555222222,22
1726572000,310260222222222,default_bearer_end,10002,1555222222,22222
```

3:

□□□:

1. □□□□□□□□□□QCI 9□
2. □□□□□□□□□□□□QCI 6□
3. □□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□
5. □□□□□□□□

CDR :


```
1726570800,3102603333333333,default_bearer_start,10003,15553333333,333
1726571100,3102603333333333,dedicated_bearer_start,10004,15553333333,3
1726571400,3102603333333333,default_bearer_update,10003,15553333333,33
1726571400,3102603333333333,dedicated_bearer_update,10004,15553333333,
1726571700,3102603333333333,dedicated_bearer_end,10004,15553333333,333
1726572000,3102603333333333,default_bearer_end,10003,15553333333,33333
```

11

- 10003 (10003) 10 MB 4 MB
- 10004 (10004) 200 MB 2 MB
- QCI (9 6) QoS

□□

CDR □□□□



CDR 配置

1. 配置脚本:

```
# 配置 CDR 脚本 (SGW-C)
inotifywait -m /var/log/sgw_c/cdrs/ -e close_write | while read
path action file; do
    # 处理 CDR
    process_cdr "$path$file"
done
```

2. 配置:

```
# 配置脚本
tail -F /var/log/sgw_c/cdrs/* | process_cdr_stream
```

配置

- **配置** - 配置
- **Sxa 配置** - 配置 SGW-U 配置
- **配置** - 配置

3GPP 配置

- TS 32.251 - 配置 (PS) 配置
- TS 29.274 - 3GPP 配置 (EPS); GTP-C 配置
- TS 29.244 - CP 配置 UP 配置 (PFCP)
- TS 32.298 - CDR 配置

CDR 配置 - SGW-C 配置

配置 Omnitouch 配置

□□□□: 1.0 □□□□: 2025-12-10

SGW-C



runtime.exs

OmniSGW Omnitouch

- 1.
- 2.
- 3.
4. S11
5. S5/S8
6. Sxa
7. CDR
- 8.

OmniSGW config/runtime.exs

-
- MME PGW-C SGW-U
-
- CDR
-

- runtime.exs

Web UI

□□□□

□□□□

```
# config/runtime.exs
import Config

config :sgw_c,
  metrics: %{ ... },
  s11: %{ ... },
  s5s8: %{ ... },
  sxa: %{ ... },
  cdr: %{ ... }
```

□□□□

□□□□

```
config :sgw_c,  
  metrics: %{  
    # □□□□ HTTP □□  
    metrics_bind_address: "127.0.0.40",  
    metrics_port: 42068,  
  
    # □□□□□□□□□□  
    poll_interval_ms: 10000  
  }
```

□□□□

```
config :sgw_c,  
  metrics: %{  
    # □□□□□□□□□□□□  
    metrics_bind_address: System.get_env("MGT_IP") || "10.0.0.40",  
    metrics_port: 42068,  
  
    # □□□□□□□□□□  
    poll_interval_ms: 5000  
  }
```

□□□□

```
# □ Prometheus □□□□□  
curl http://10.0.0.40:42068/metrics  
  
# □□□□□  
# - teid_registry_count: □□□ S11/S5S8 TEID  
# - seid_registry_count: □□□ PFCP □□  
# - s11_inbound_messages_total: S11 □□□□  
# - sxa_inbound_messages_total: Sxa □□□□
```

S11 📖 📖

📖 📖

```
config :sgw_c,  
  s11: %{  
    # S11 📖 IPv4 📖MME 📖  
    local_ipv4_address: "10.0.0.10",  
  
    # 📖 IPv6 📖  
    local_ipv6_address: nil,  
  
    # 📖  
    local_port: 2123,  
  
    # 📖  
    message_timeout_ms: 5000,  
  
    # 📖  
    max_retries: 3,  
    retry_backoff_ms: 1000  
  }
```

配置 S11

```
# S11 配置
config :sgw_c,
  s11: %{
    local_ipv4_address: "10.0.0.10" # S11 地址
  }

# S11 配置
config :sgw_c,
  s11: %{
    local_ipv4_address: "10.0.0.10" # S11 地址
  },
  sxa: %{
    local_ip_address: "10.1.0.20" # S11 地址
  }
```

配置 S11

```
config :sgw_c,
  s11: %{
    # S11 配置 > 100ms RTT
    message_timeout_ms: 10000,
    max_retries: 5,
    retry_backoff_ms: 2000,

    # S11 配置 < 50ms RTT
    message_timeout_ms: 3000,
    max_retries: 2,
    retry_backoff_ms: 500
  }
```

S5/S8 配置

配置

```
config :sgw_c,  
  s5s8: %{  
    # S5/S8 配置 IPv4 地址 PGW 地址  
    local_ipv4_address: "10.0.0.15",  
  
    # 配置 IPv6 地址  
    local_ipv6_address: nil,  
  
    # 配置端口  
    local_port: 2123,  
  
    # PGW-C 配置  
    pgw_peers: [  
      %{  
        ip_address: "10.0.0.20",  
        name: "pgw-c-primary"  
      },  
      %{  
        ip_address: "10.0.0.21",  
        name: "pgw-c-secondary"  
      }  
    ],  
  
    # 配置消息超时、重试和退避  
    message_timeout_ms: 5000,  
    max_retries: 3,  
    retry_backoff_ms: 1000  
  }
```

PGW 配置

PGW

```
config :sgw_c,  
  s5s8: %{  
    pgw_peers: [  
      %{  
        ip_address: "10.0.0.20",  
        name: "pgw-c-prod"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

PGW 配置

```
config :sgw_c,  
  s5s8: %{  
    pgw_peers: [  
      %{ip_address: "10.0.0.20", name: "pgw-c-1"},  
      %{ip_address: "10.0.0.21", name: "pgw-c-2"},  
      %{ip_address: "10.0.0.22", name: "pgw-c-3"}  
    ]  
  }  
}
```

PGW 配置

```
config :sgw_c,  
  s5s8: %{  
    pgw_peers: [  
      %{ip_address: "10.0.0.20", name: "pgw-c-primary"},  
      %{ip_address: "10.0.0.21", name: "pgw-c-backup"}  
    ]  
  }  
}
```

Sxa 配置

配置

```
config :sgw_c,  
  sxa: %{  
    # Sxa 配置 IP  
    local_ip_address: "10.0.0.20",  
  
    # 配置端口  
    local_port: 8805,  
  
    # SGW-U 配置  
    peers: [  
      %{  
        ip_address: "10.0.0.30",  
        node_id: "sgw-u-1.example.com"  
      }  
    ],  
  
    # 心跳间隔  
    heartbeat_interval_s: 20,  
  
    # 会话超时  
    session_timeout_ms: 5000,  
  
    # 重试  
    max_retries: 3  
  }
```

SGW-U 配置

```
# SGW-U
config :sgw_c,
  sxa: %{
    peers: [
      %{
        ip_address: "10.0.0.30",
        node_id: "sgw-u-prod-01"
      }
    ]
  }
}
```

```
# SGW-U
config :sgw_c,
  sxa: %{
    peers: [
      %{
        ip_address: "10.0.0.30",
        node_id: "sgw-u-prod-01"
      },
      %{
        ip_address: "10.0.0.31",
        node_id: "sgw-u-prod-02"
      }
    ]
  }
}
```

□□□□

```
# □□□□□□□□  
config :sgw_c,  
  sxa: %{  
    heartbeat_interval_s: 10,  
    max_retries: 2  
  }
```

```
# □□□□□□□□  
config :sgw_c,  
  sxa: %{  
    heartbeat_interval_s: 20,  
    max_retries: 3  
  }
```

```
# □□□□□□□□  
config :sgw_c,  
  sxa: %{  
    heartbeat_interval_s: 40,  
    max_retries: 5  
  }
```

CDR 配置

配置项

```
config :sgw_c,  
  cdr: %{  
    # CDR 配置项  
    gateway_name: "sgw-c-prod-01",  
  
    # 配置项  
    rotation_interval_ms: 3600000, # 1 小时  
  
    # CDR 配置项  
    directory: "/var/log/sgw_c/cdrs"  
  }
```

配置项

```
config :sgw_c,  
  cdr: %{  
    # 配置项 ID  
    gateway_name: System.get_env("HOSTNAME") || "sgw-c-prod-01",  
  
    # 配置项  
    rotation_interval_ms: 3600000,  
  
    # 配置项 CDR  
    directory: System.get_env("CDR_DIR") || "/var/log/sgw_c/cdrs"  
  }
```

□□□□□

```
config :sgw_c,  
  cdr: %{  
    gateway_name: "sgw-c-prod-high-vol",  
  
    # □□□□□□□□□□□□□□  
    rotation_interval_ms: 1800000, # 30 □□  
  
    # □□□□□□□□  
    directory: "/mnt/fast-ssd/sgw_c/cdrs"  
  }
```

□□□□

□□□□□□□□

```
import Config

config :sgw_c,
  metrics: %{
    metrics_bind_address: "127.0.0.40",
    metrics_port: 42068,
    poll_interval_ms: 10000
  },
  s11: %{
    local_ipv4_address: "10.0.0.10",
    local_port: 2123,
    message_timeout_ms: 5000,
    max_retries: 3,
    retry_backoff_ms: 1000
  },
  s5s8: %{
    local_ipv4_address: "10.0.0.10",
    pgw_peers: [
      %{ip_address: "10.0.0.20", name: "pgw-c-prod"}
    ],
    message_timeout_ms: 5000,
    max_retries: 3,
    retry_backoff_ms: 1000
  },
  sxa: %{
    local_ip_address: "10.0.0.10",
    peers: [
      %{ip_address: "10.0.0.30", node_id: "sgw-u-prod-01"}
    ],
    heartbeat_interval_s: 20,
    session_timeout_ms: 5000,
    max_retries: 3
  },
  cdr: %{
    gateway_name: "sgw-c-prod-01",
    rotation_interval_ms: 3600000,
```

```
directory: "/var/log/sgw_c/cdrs"  
}
```

□□□□□□□□□□

```
import Config

sgw_s11_ip = System.get_env("SGW_S11_IP") || "10.0.0.10"
sgw_s5s8_ip = System.get_env("SGW_S5S8_IP") || "10.0.0.15"
sgw_sxa_ip = System.get_env("SGW_SXA_IP") || "10.0.0.20"
mgt_ip = System.get_env("MGT_IP") || "10.0.0.40"

config :sgw_c,
  metrics: %{
    metrics_bind_address: mgt_ip,
    metrics_port: 42068,
    poll_interval_ms: 5000
  },
  s11: %{
    local_ipv4_address: sgw_s11_ip,
    message_timeout_ms: 5000,
    max_retries: 3,
    retry_backoff_ms: 1000
  },
  s5s8: %{
    local_ipv4_address: sgw_s5s8_ip,
    pgw_peers: [
      %{ip_address: "10.0.0.20", name: "pgw-c-1"},
      %{ip_address: "10.0.0.21", name: "pgw-c-2"},
      %{ip_address: "10.0.0.22", name: "pgw-c-3"}
    ],
    message_timeout_ms: 5000,
    max_retries: 3,
    retry_backoff_ms: 1000
  },
  sxa: %{
    local_ip_address: sgw_sxa_ip,
    peers: [
      %{ip_address: "10.0.0.30", node_id: "sgw-u-1"},
      %{ip_address: "10.0.0.31", node_id: "sgw-u-2"},
      %{ip_address: "10.0.0.32", node_id: "sgw-u-3"}
    ],
    heartbeat_interval_s: 20,
    session_timeout_ms: 5000,
    max_retries: 3
  },
}
```

```
cdr: %{  
  gateway_name: System.get_env("HOSTNAME") || "sgw-c-prod-01",  
  rotation_interval_ms: 3600000,  
  directory: "/var/log/sgw_c/cdrs"  
}
```

□□□□□□

```
import Config

# □□□□□□□□□□□□□□□□
sgw_s11_ip = System.fetch_env!("SGW_S11_IP")
sgw_s5s8_ip = System.fetch_env!("SGW_S5S8_IP")
sgw_sxa_ip = System.fetch_env!("SGW_SXA_IP")
mgt_ip = System.fetch_env!("MGT_IP")
hostname = System.get_env("HOSTNAME")

# □□□□□ PGW □□□□JSON □□□
pgw_peers_env = System.get_env("PGW_PEERS", "[]")
{:ok, pgw_peers} = Jason.decode(pgw_peers_env, keys: :atoms)

# □□□□□ SGW-U □□□
sgwu_peers_env = System.get_env("SGWU_PEERS", "[]")
{:ok, sgwu_peers} = Jason.decode(sgwu_peers_env, keys: :atoms)

config :sgw_c,
  metrics: %{
    metrics_bind_address: mgt_ip,
    metrics_port: 42068,
    poll_interval_ms: 5000
  },
  s11: %{
    local_ipv4_address: sgw_s11_ip,
    message_timeout_ms: 5000,
    max_retries: 3,
    retry_backoff_ms: 1000
  },
  s5s8: %{
    local_ipv4_address: sgw_s5s8_ip,
    pgw_peers: pgw_peers,
    message_timeout_ms: 5000,
    max_retries: 3,
    retry_backoff_ms: 1000
  },
  sxa: %{
    local_ip_address: sgw_sxa_ip,
    peers: sgwu_peers,
    heartbeat_interval_s: 20,
    session_timeout_ms: 5000,
```

```
max_retries: 3
},
cdr: %{
  gateway_name: hostname,
  rotation_interval_ms: 1800000, # 30
  directory: "/mnt/fast-ssd/sgw_c/cdrs"
}
```

Network

IPs

IP	Network	IP
SGW_S11_IP	S11 IP	10.0.0.10
SGW_S5S8_IP	S5/S8 IP	10.0.0.15
SGW_SXA_IP	Sxa IP	10.0.0.20
MGT_IP	Management	10.0.0.40

Config

Key	Value	Default
HOSTNAME	CDR	
PGW_PEERS	PGW JSON	[]
SGWU_PEERS	SGW-U JSON	[]
CDR_DIR	CDR	/var/log/sgw_c/cdrs

□□□□

```
export SGW_S11_IP="10.0.0.10"
export SGW_S5S8_IP="10.0.0.15"
export SGW_SXA_IP="10.0.0.20"
export MGT_IP="10.0.0.40"
export HOSTNAME="sgw-c-prod-01"
export PGW_PEERS='[{"ip_address":"10.0.0.20","name":"pgw-c-1}]'
export SGWU_PEERS='[{"ip_address":"10.0.0.30","node_id":"sgw-u-1"}]'

mix run --no-halt
```

□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□

```
mix run --no-halt 2>&1 | grep -E "S11|S5/S8|Sxa|Metrics"

# □□□□□
# [info] Starting SGW-C...
# [info] Starting Metrics Exporter on 10.0.0.40:42068
# [info] Starting S11 Broker on 10.0.0.10
# [info] Starting S5/S8 Broker on 10.0.0.15
# [info] Starting Sxa Broker on 10.0.0.20
# [info] OmniSGW successfully started
```

確認

```
# 確認メトリクス
curl http://10.0.0.40:42068/metrics | head -20

# S11 ネットワーク
netstat -an | grep 2123

# S11 ログを確認
tail -f /var/log/sgw_c/sgw_c.log | grep "S11"
```

確認

"確認"

確認

確認

```
# 確認
lsof -i :2123

# 確認
killall sgw_c
# 
config :sgw_c, s11: %{local_port: 2124}
```

"確認" **PGW**

確認 S5/S8 確認 PGW-C

確認

```
# [] PGW IP
ping 10.0.0.20

# []
iptables -L | grep 2123

# []
nc -u -v 10.0.0.20 2123
```

"[] **SGW-U**"

[] Sxa []

[]

```
# [] SGW-U []
ping 10.0.0.30

# [] PFCP []
netstat -an | grep 8805

# [] PFCP []
iptables -L | grep 8805
```

OmniSGW

Prometheus Grafana

OmniSGW & Omnitouch


Steps

- 1.
- 2.
- 3.
4. Prometheus
5. Grafana
- 6.
- 7.

Diagram

OmniSGW Prometheus

Architecture



部署

安装

安装 HTTP 代理

```
# 安装
curl http://127.0.0.40:42068/metrics

# 测试
curl http://127.0.0.40:42068/metrics > metrics.txt

# 监控
watch -n 5 'curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | head -30'
```

安装 Prometheus 代理

配置

配置 Prometheus 代理

```
# HELP teid_registry_count TEID 数量
# TYPE teid_registry_count gauge
teid_registry_count 1234

# HELP s11_inbound_messages_total S11 消息总数
# TYPE s11_inbound_messages_total counter
s11_inbound_messages_total{message_type="create_session_request"}
5432
s11_inbound_messages_total{message_type="delete_session_request"}
5100
s11_inbound_messages_total{message_type="modify_bearer_request"}
12000
```

□□□□

□□□□□□

□□□□

teid_registry_count

└─ □□: □□ S11/S5S8 TEID □□
└─ □□: Gauge
└─ □□: 0 □□□□□□
└─ □□: 1234 (1234 □□□□)

seid_registry_count

└─ □□: □□ PFCP □□□□ SGW-U □□□□
└─ □□: Gauge
└─ □□: peer_ip
└─ □□: seid_registry_count{peer_ip="10.0.0.30"} 1234

active_ue_sessions

└─ □□: □□□ UE □□
└─ □□: Gauge
└─ □□: 5000

active_bearers

└─ □□: □□□□□□□□ + □□□
└─ □□: Gauge
└─ □□: 5500 (1 □□ + □□□□ 0.1 □□)

charging_id_registry_count

└─ □□: □□□□ ID
└─ □□: Gauge
└─ □□: 5000

□□□□□

S11 (MME □□)□

s11_inbound_messages_total

└─ Counter ()

└─ message_type

└─ :

| └─ create_session_request

| └─ delete_session_request

| └─ modify_bearer_request

| └─ create_bearer_request

| └─ delete_bearer_request

| └─ release_access_bearers_request

| └─ downlink_data_notification

| └─ echo_request

└─ :

s11_inbound_messages_total{message_type="create_session_request"}

5432

S5/S8 (PGW)

s5s8_inbound_messages_total

└─ Counter

└─ message_type

└─ : (S11)

└─ :

s5s8_inbound_messages_total{message_type="create_session_request"}

4500

Sxa (SGW-U)

sxa_inbound_messages_total

└─ 00: Counter

└─ 00: message_type

└─ 0:

| └─ session_establishment_request

| └─ session_modification_request

| └─ session_deletion_request

| └─ session_report_request

| └─ association_setup_request

| └─ heartbeat_request

└─ 00:

sxa_inbound_messages_total{message_type="session_report_request"}
67000

00000

000000

s11_inbound_duration_seconds

└─ 00: Histogram (00)

└─ 00: S11 0000000

└─ 000: _count, _sum, _bucket

└─ 00: s11_inbound_duration_seconds_bucket{le="0.1"} 5000

s5s8_inbound_duration_seconds

└─ 00: Histogram

└─ 00: S5/S8 0000000

sxa_inbound_duration_seconds

└─ 00: Histogram

└─ 00: Sxa 0000000

PFCP 000

```

pfcg_association_status
├── type: Gauge
├── unit: 1 (seconds) 0 (seconds)
├── labels: peer_ip, node_id
└── value: pfcg_association_status{peer_ip="10.0.0.30"} 1

pfcg_heartbeat_latency_ms
├── type: Gauge
├── unit: milliseconds
├── labels: peer_ip
└── value: pfcg_heartbeat_latency_ms{peer_ip="10.0.0.30"} 15

```

0000

00000

```

s11_inbound_errors_total
├── type: Counter
├── labels: error_type
├── values:
│   ├── parse_error
│   ├── validation_error
│   ├── timeout
│   └── other
└── value: s11_inbound_errors_total{error_type="timeout"} 12

s5s8_inbound_errors_total
├── type: Counter
├── labels: S5/S8 type

```

```

sxa_inbound_errors_total
├── type: Counter
├── labels: Sxa type

```

00000000

```

create_session_response_cause
├── Counter
├── cause_code
├── (3GPP )
├── :
│   ├── cause_code="0": 
│   ├── cause_code="16": 
│   ├── cause_code="25": 
│   └── cause_code="49": 

```

Prometheus

```

# Prometheus
wget
https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.45.0/pr
2.45.0.linux-amd64.tar.gz
tar xzf prometheus-2.45.0.linux-amd64.tar.gz
cd prometheus-2.45.0.linux-amd64

```

prometheus.yml:

```

global:
  scrape_interval: 15s
  evaluation_interval: 15s
  external_labels:
    monitor: 'sgw-c-prod'

scrape_configs:
  - job_name: 'sgw-c'
    static_configs:
      - targets: ['127.0.0.40:42068']
        labels:
          instance: 'sgw-c-prod-01'

  - job_name: 'sgw-c-backup'
    static_configs:
      - targets: ['127.0.0.41:42068']
        labels:
          instance: 'sgw-c-prod-02'

alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
        - targets: ['127.0.0.50:9093']

```

❏❏ Prometheus

```

./prometheus --config.file=prometheus.yml \
  --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus \
  --web.console.libraries=consoles \
  --web.console.templates=console_templates

```

❏❏ Prometheus

http://localhost:9090

Grafana

```
# Docker
docker run -d \
  --name=grafana \
  -p 3000:3000 \
  -e GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin \
  grafana/grafana
```

1. Grafana: <http://localhost:3000>
2. →
3. → Prometheus
4. URL: <http://prometheus:9090>

□ 1:

- └─ □□□□ (Gauge)
- └─ □□□□ (Gauge)
- └─ S11 □□/□ (□□)
- └─ S5/S8 □□/□ (□□)

□ 2:

- └─ Sxa □□/□ (□□)
- └─ S11 □□ p95 (□□)
- 00└─ S5/S8 □□ p95 (□□)
- └─ Sxa □□ p95 (□□)

□ 3:

- └─ S11 □□/□□ (□□)
- └─ S5/S8 □□/□□ (□□)
- └─ Sxa □□/□□ (□□)
- └─ PFCP □□ (□□)

□□□□□□□□

□□□

□ 1:

- └─ S11 □□□□□ (□□)
- └─ S5/S8 □□□□□ (□□)
- └─ SGW-U □□□□□ (□□□□)
- └─ □□□□ (Gauge)

□ 2:

- └─ S11 □□□□ (□□)
- └─ S5/S8 □□□□ (□□)
- └─ Sxa □□□□ (□□)
- └─ □□□□ (□□)

□ 3:

- └─ □□□□□□□ (□□)
- └─ □□□□□□ (□□)
- └─ □□□□□□ (□□)
- └─ □□□□□□ (□□)

📊📊📊📊📊

📊

📊 1:

- └─ 📊📊📊 (Gauge + 📊)
- └─ 📊📊📊 (Gauge + 📊)
- └─ PFCP 📊📊 (📊)
- └─ 📊 APN 📊📊 (📊)

📊 2:

- └─ 📊📊📊📊 (📊)
- └─ 📊📊📊📊 (📊)
- └─ 📊📊📊📊 (📊)
- └─ 📊📊📊📊📊 (📊)

📊📊📊📊📊

📊📊📊

teid_registry_count

📊📊📊📊

```
rate(s11_inbound_messages_total{message_type="create_session_request"
[5m])
```

S11 📊📊**95th** 📊📊📊

```
histogram_quantile(0.95,
rate(s11_inbound_duration_seconds_bucket[5m]))
```

📊📊📊

```
rate(s11_inbound_errors_total[5m]) +  
rate(s5s8_inbound_errors_total[5m]) +  
rate(sxa_inbound_errors_total[5m])
```

PFCP 配置

```
pfcf_association_status{peer_ip=~"10.0.0.3[0-2]"}
```

配置

配置

sgw-c-alerts.yml:

```

groups:
- name: sgw-c-alerts
  interval: 30s
  rules:
    # SGW Capacity High
    - alert: SGWCapacityHigh
      expr: (teid_registry_count / 100000) > 0.8
      for: 5m
      annotations:
        summary: "SGW 容量 80%"
        description: "容量: {{ $value }} / 100000"

    # S11 Peer Down
    - alert: S11PeerDown
      expr: absent(s11_inbound_messages_total) > 0
      for: 2m
      annotations:
        summary: "S11 对等连接断开"

    - alert: PGWPeerDown
      expr: create_session_response_cause{cause_code="49"} > 100
      for: 2m
      annotations:
        summary: "PGW-C 对等连接断开"

    - alert: SGWUAssociationDown
      expr: pfcf_association_status == 0
      for: 1m
      annotations:
        summary: "SGW-U 关联断开"
        description: "对等连接: {{ $labels.peer_ip }}"

    # S11 Latency High
    - alert: S11LatencyHigh
      expr: histogram_quantile(0.95,
rate(s11_inbound_duration_seconds_bucket[5m])) > 1
      for: 5m
      annotations:
        summary: "S11 延迟 1 秒"
        description: "p95: {{ $value }}s"

    - alert: S5S8LatencyHigh
      expr: histogram_quantile(0.95,

```

```

rate(s5s8_inbound_duration_seconds_bucket[5m])) > 1
  for: 5m
  annotations:
    summary: "S5/S8 错误 1 %"

# 配置
- alert: S11ErrorRate
  expr: rate(s11_inbound_errors_total[5m]) > 10
  for: 3m
  annotations:
    summary: "S11 错误"
    description: "{{ $value }}" errors/sec

- alert: SessionEstablishmentFailure
  expr: rate(create_session_response_cause{cause_code!="0"}
[5m]) > 20
  for: 3m
  annotations:
    summary: "会话建立失败"
    description: "{{ $value }}" failures/sec

```

配置 AlertManager

alertmanager.yml:

```
global:
  resolve_timeout: 5m

route:
  receiver: 'sgw-alerts'
  group_by: ['alertname', 'instance']
  group_wait: 30s
  group_interval: 5m
  repeat_interval: 12h

receivers:
- name: 'sgw-alerts'
  webhook_configs:
    - url: 'http://slack-webhook-url'
  email_configs:
    - to: 'noc@example.com'
      from: 'sgw-alerts@example.com'
      smarthost: 'smtp.example.com:587'
```

0000000

Slack 000

```
0 SGW 000
000: 00
0000: 85,000 / 100,000 (85%)
00: 2025-12-10 15:30:00 UTC
00: 0000000
```

00000000

[[[[: [S11]]]]

SGW-C S11 [[[[: 2]]]]

- MME [[[[:
- [[[[: SGW-C
- S11 [[[[:

[[[[: S11 [[[[:

[[[[:

[[[[:

[[[[: 404

[[[[:

```
# [[[[:
curl -v http://127.0.0.40:42068/metrics

# [[[[:
tail -f /var/log/sgw_c/sgw_c.log | grep -i metric

# [[[[:
cat config/runtime.exs | grep metrics
```

[[[[:

1. [[[[: SGW-C [[[[:
2. [[[[: IP/[[[[:
3. [[[[:
4. [[[[:

環境構築

OS: S11 (Ubuntu S5/S8) | Sxa (x86_64)

前提:

1. Dockerのインストール
2. Docker Composeのインストール
3. Gitのインストール

必要なツール:

- Docker
- Docker Compose
- Git

インストール

OS: Ubuntu S5/S8

前提:

```
# Dockerのインストール
ps aux | grep sgw_c | grep -v grep | awk '{print $6}'

# Docker Composeのインストール
watch -n 5 'ps aux | grep sgw_c'
```

必要なツール:

1. Dockerのインストール
 2. Docker Composeのインストール
 3. Gitのインストール
 4. Dockerのインストール
-

□□□□

□□□□

- □□□□: 15-30 □□□□□□
- □□: 15-30 □□□□□□
- □□: □□□□□□□□
- □□: □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

- □□□: □□□□□□□□□□□□□□
- □□: □□ → □□ → □□
- □□: □□□□□□□□□□
- □□: □□□□□□

□□□□

- □□: □□ → □□ → □□
- □□: □□□□□□□□
- □□□□: □□□□ +20% □□□□
- □□□□: □□□□□□□□

□□□□ - *OmniSGW* □□□□□□□□

▮ *Omnitouch* □□□□□□

□□□□: 1.0 □□□□: 2025-12-10

S11 接口

MME 与 GTP-C 接口


OmniSGW 与 Omnitouch 接口

接口

1. 接口
2. 接口
3. 接口
4. 接口
5. 接口
6. 接口
7. 接口
8. 接口
9. 接口

接口

S11 接口 与 **GTP-C v2** 接口 - 接口 OmniSGW 接口 MME 接口
接口 UE 接口



TEID

- **GTP-C v2** 프로토콜 - 3GPP TS 29.274
- **TEID** (Tunnel Endpoint Identifier) - IP 패킷을 라우팅하는 데 사용되는 32비트 식별자
- MME (Mobility Management Entity) - UE (User Equipment)와 E-SGW (e-UTRAN Serving Gateway) 간의 통신을 관리
- S-MME (Serving MME) - MME의 하위 구성 요소로, UE와 직접 통신
- MME - E-SGW - S-GW (Serving Gateway) - PDN (PDN Gateway) - Internet
- S-GW - PDN - Internet

TEID

GTP-C 프로토콜 2

- GTP-C v2 (3GPP TS 29.274)
- UDP
- 포트 2123
- MME
- S-MME

TEID 할당

TEID 할당

- **TEID** - MME와 S-GW 간의 통신을 위한 식별자
- **TEID** - MME와 MME 간의 통신을 위한 식별자

예시

MME → S-GW: S-GW의 TEID
S-GW → MME: MME의 TEID

TEID

S11 인터페이스를 통한 GTP-C v2 프로토콜

GTP-C 消息 (12-16 字节)

- └─ 消息头 (3 字节): 0x2 (GTP-C v2)
- └─ 消息类型 (1 字节)
- └─ TEID 消息头 (1 字节): 1 (TEID 消息头)
- └─ 消息体 (8 字节): 消息体
- └─ 消息体 (16 字节): 消息体
- └─ TEID (32 字节): 消息体
- 000 └─ 消息体 (24 字节): 消息体/消息体
- └─ 消息体 (8 字节): 消息体 0

消息体 (消息)

- └─ 消息体 (IE)
- | └─ IE 消息头 (8 字节)
- | └─ 消息体 (16 字节)
- | └─ 消息体 (消息)
- └─ ... 消息 IE

□□

□□□□

```
# config/runtime.exs
config :sgw_c,
  s11: %{
    # S11 □□□□ IPv4 □□
    local_ipv4_address: "10.0.0.10",

    # □□□□ IPv6 □□□□□□□□
    local_ipv6_address: nil,

    # □□□□□□□□
    local_port: 2123,

    # □□□□
    message_timeout_ms: 5000,

    # □□□□
    max_retries: 3,
    retry_backoff_ms: 1000
  }
```

□□□□

□□□□□□

```
# □□□□ MME □□□ GTP-C□□□□
iptables -A INPUT -p udp --dport 2123 -s <mme_network>/24 -j
ACCEPT

# □□□□ MME □□□ GTP-C
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 2123 -d <mme_network>/24 -j
ACCEPT
```

□□□

```
# MME
ip route add <mme_network>/24 via <gateway_ip> dev eth0
```

```
# MME GTP
# "S11 Broker connected"

# S11
curl http://127.0.0.40:42068/metrics | grep teid_registry_count
```

S11



(S11)

MME → OmniSGW

UE PDN

IE 名称	格式	说明
IMSI	IMSI	国际移动用户识别码
MSISDN	BCD	移动用户号码
MEI	IMSI	移动设备识别码
RAT 名称	名称	无线电接入技术EUTRAN
网络名称	名称	网络名称
UE 名称	名称	UE 名称
ULI	名称	用户本地标识符TAI, ECGI
网络名称	PLMN	MCC/MNC
APN	名称	接入点名称

网络名称

IE 名称	格式	说明
名称	名称	网络名称/名称
网络名称	名称	网络名称 TEID
PDN 名称	名称	PGW 名称 IP 名称
APN 名称	名称	APN 名称

网络名称

网络名称 (S11)

UE MME → OmniSGW MME UE

UE MME MME

MME MME

IE	UE	UE
MEI	UE	UE
ULI	UE	UE
UE	UE	UE
TAI	TAI	UE
ECGI	ECGI	E-UTRAN UE

UE MME

IE	UE	UE
UE	UE	UE
UE	UE	UE

UE MME

UE MME

UE MME SGW UE

UE MME QoS MME

UE MME

- UE MME

- 
- 

□□□□□□/□□

```

    □□□ □□□ MME □ SGW□□□ PGW□□□

```

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

--

□□□□□□□□/□□

□□□ MME → OmniSGW

[illegible]

111

- 10000000000000000
- 1000000000000000
- 1 SGW-U 1000000000000000
- UE 1000000000000000

□□□□□□□□/□□

```

graph LR
    OmniSGW -- "S-MB-MME" --> MME
    MME -- "MME-S-MB" --> OmniSGW

```

[illegible]

□ □ □ □

□□□□□□ (S11)

PGW-C → OmniSGW → MME

0000 00 MME 0000000000000000 UE


□□□□□□

IE 項目	項目	項目
EBI	項目	EPS 項目 ID
IMSI	項目	項目

項目 項目

項目

UE 項目




項目

[UE 項目]
↓ (項目)
[項目 PGW 項目]
↓ (PGW 項目)
[項目]
↓ (PFCP 項目)
[項目]

QoS

QoS



TAU

SGW TAU


- MME UE
- ULI/TAI SGW
- SGW UE
- TAU

SGW TAU

- SGW MME
- SGW
- SGW SGW
- SGW

□□□□

□□□□□□



□□□□□

```
[□□□□]
  ↓ (□□□□□□)
[□□□□□□]
  ↓ (PFCP □□□□□□)
[□□ PGW]
  ↓ (PGW □□□□□□)
[□□□□□]
```

□□□□

□□□□□□

□□□□ S11 □□□□□□

```
# S11
watch -n 1 'curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep
s11_inbound'

#
#
s11_inbound_messages_total{message_type="create_session_request"}
1245
#
s11_inbound_messages_total{message_type="delete_session_request"}
1200
# s11_inbound_messages_total{message_type="modify_bearer_request"}
3450
```

UE

UE S11

Web UI → UE

```

- IMSI
- TAI
- TEID S11
- TEID MME
- QoS
- PGW-C
```

UE

UE

```
#
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep
modify_bearer_request_total

#
# "TAU with SGW change"
```

1. 確認

2. 確認

確認 確認

確認

- 1. Web UI → UE 確認
- 2. `s11_inbound_errors_total`
- 3. 確認

確認

確認	確認	確認
16	確認	確認 SGW-U 確認PCFP 確認
25	IE 確認	確認
49	PGW 確認	確認 S5/S8 確認 PGW-C 確認
65	確認 APN	確認 APN 確認

3. 確認

確認 "確認 TEID"

確認

```
# 確認 TEID 確認
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep teid_registry_count

# 確認 TEID 確認
# Web UI → UE 確認 → 確認 IMSI 確認
```

準備

- 環境構築が完了していること
- 各 UE の TEID を確認しておく
- 各 UE の MME 識別番号を確認しておく

確認

環境構築が完了していること

確認

1. 環境構築が完了していること
2. 各 UE の "TAU" を確認
3. 各 UE の PFCP を確認

確認

- 各 SGW-U の環境構築が完了していること
- 各 UE の環境構築が完了していること
- 各 UE の環境構築が完了していること

確認

各 UE の S11 を確認

確認

```
# 確認
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep
s11_inbound_duration_seconds

# 確認
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep active_ue_sessions

# 確認
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep active_bearers
```

00000

1. 00000000000000
2. 00000 PFCP 00000000
3. 0000 SGW-C 0000000000
4. 0000000000 CPU 00000000

0000000000Prometheus 000000000000 0000000000

00000

00

- 00000 0 S11 0000000000000000
- 000 0000 RTT 0000000000
- 000 0000000000000000

00

- 00000 000000000000
- 00000 00 MME 0000
- 00000 0000 S11 0000000000
- 00000 0000000000

00

- 00000 S11 0000000000
- 00000 00 S11 00000000 MME IP
- 000 00000000000000

□□□□□□

□□	□□	□□	□□□
□□□□□□/□□	MME → SGW	□□□□	□
□□□□□□/□□	MME → SGW	□□□□	□
□□□□□□/□□	MME ↔ SGW	QoS □□□TAU	□
□□□□□□/□□	MME ↔ SGW	□□□□	□
□□□□□□/□□	MME ↔ SGW	□□□□	□
□□□□□□□□/□□	MME → SGW	□□□□	□
□□□□□□□□/□□	MME ↔ SGW	□□□□	□
□□□□□□/□□	SGW → MME	□□□□	□
□□□□/□□	MME ↔ SGW	□□□□	□

S11 □□ - MME □ SGW-C □□□□□

S5/S8 网络

PGW-C 与 GTP-C 网络


OmniSGW 与 Omnitouch 网络

网络

- 1. 网络
- 2. 网络
- 3. 网络
- 4. 网络
- 5. 网络
- 6. 网络
- 7. 网络
- 8. 网络
- 9. 网络

网络

S5/S8 网络 与 GTP-C v2 网络 - 网络 OmniSGW 网络 PGW-C 网络 PDN 网络



□ □ □ □

- **GTP-C v2** 消息 - 消息格式
- 消息 **TEID** 消息格式 - 消息格式
- **PDN** 消息格式 - 消息格式 PDN 消息
- 消息格式 - 消息格式
- 消息 **ID** 消息格式 - 消息格式
- **IP** 消息格式 - 消息 PGW 消息 UE 消息 IP

GTP-C 2

- GTP-C v2 (3GPP TS 29.274)
- UDP
- 2123 (TCP)
- 48000 ~ 49151
- 48000 ~ 49151

TEID□□□□□□□□

PDN TEID

- **SGW TEID** - □ SGW-C □□□ PGW □ S5/S8 □□□□
- **PGW TEID** - □ PGW-C □□□ SGW □ S5/S8 □□□□

□□□□

SGW-C → PGW-C□□□□□□ PGW-C □ TEID

PGW-C → SGW-C□□□□□□ SGW-C □ TEID

□□ ID

ID 0000000000000000

- PGW-C
- SGW-C CDR
- SGW PGW CDR
- 32 PDN

```
# config/runtime.exs
config :sgw_c,
  s5s8: %{
    # S5/S8 IPv4
    local_ipv4_address: "10.0.0.15",

    # IPv6
    local_ipv6_address: nil,

    #
    local_port: 2123,

    # PGW-C
    pgw_peers: [
      %{
        ip_address: "10.0.0.20",
        name: "pgw-c-primary"
      },
      %{
        ip_address: "10.0.0.21",
        name: "pgw-c-secondary"
      }
    ],

    #
    message_timeout_ms: 5000,
    max_retries: 3,
    retry_backoff_ms: 1000
  }
```

□□□□

□□□□□□

```
# □□□□ PGW-C □□□ GTP-C
iptables -A INPUT -p udp --dport 2123 -s <pgw_network>/24 -j
ACCEPT

# □□□ PGW-C □□□ GTP-C
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 2123 -d <pgw_network>/24 -j
ACCEPT
```


□□□

```
# □□□ PGW-C □□□□□□
ip route add <pgw_network>/24 via <gateway_ip> dev eth0
```

□□□□□

□□ **PDN** □□□□

□ MME □□ S11 □□ PDN □□□□SGW-C □□ S5/S8 □□□ PGW-C□



Information (SGW-C → PGW-C)

Information

IE 項目	送信元	内容
IMSI	MME	国際移動番号
MSISDN	MME	電話番号
MEI	MME	機器識別番号
QoS 値	MME	QoS 値 (QCI, ARP)
APN	MME	アクセスポイント名 (internet, ims, mms)
PLMN 値	MME	PLMN 値 (MCC/MNC)
RAT 値	MME	無線アクセス技術 (EUTRAN)
ULI	MME	ユーザローカル識別子 (TAI, ECGI)
IP ID	SGW	SGW IP アドレス

IP アドレス (PGW-C → SGW-C)

IP アドレス

IE 項目	項目	項目
項目	PGW	項目/項目
項目	PGW	項目項目 TEID
PDN 項目	PGW	項目 UE IP 項目
APN 項目	PGW	項目 APN 項目
項目 ID	PGW	PGW 項目項目 ID
TEID	PGW	項目 S5/S8 項目


項目項目

項目項目	項目項目項目	項目
0	項目項目	項目項目
16	項目項目	項目 MME項目項目
25	IE 項目項目	項目項目
49	項目項目	PGW-C 項目項目
64	項目項目	項目項目
65	項目項目項目	PGW 項目項目
72	項目/項目項目 IE	項目項目

□□□□


□□ QoS □□

□ MME □□ S11 □□ QoS □□□□SGW-C □□ S5/S8 □□□ PGW-C□




□□□□□□□□□□

PGW-C □□□□ S5/S8 □□□□□□□□□□




Network Architecture

Network Architecture



□□□□

□□ **PDN** □□□□




□□□□□

[PDN □□]
↓ (□□ MME □□□□□□□)
[□□ PGW □□]
↓ (□□ PGW □□□□)
[□□ SGW □□]
↓ (TEID □□□□CDR □□)
[PDN □□]

□□□□

S5/S8 □□□□



□□□□

□□□□□□/□□

- □□□□□ □□□□□PDN □□□□
- □□□ □□ UE □□ PDN □□□ 1 □
- □□□ □□

□□□□□□/□□

- □□□□□ □□□PDN □□□□
- □□□ □□ PDN □□□□□ 1 □
- □□□ □□

□□□□□□/□□

- □□□□□ QoS □□□□□□□□
- □□□ □□□□□□□□ 0 □□□□
- □□□ □□

□□/□□□□□□□□/□□

- □□□□□□ □□□□□□□□/□□
- □□□ □□□□□□□□□ 0 □□□□
- □□□ □□

□□□□□/□□

- S5/S8 TEID
- S5/S8 TEID 1
- S5/S8 TEID

PGW-C

PGW-C

PGW-C

```
# S5/S8 TEID
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep s5s8_teid

# S5/S8
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep
s5s8_inbound_messages_total

# S5/S8
```

PDN

PDN

```
Web UI → UE
├── UE
│   ├── PGW-C
│   ├── ID PGW
│   ├── UE IP PGW
│   ├── QoS
│   └── S5/S8 TEID
```

PGW-C

S5/S8

```
# 创建会话请求总数
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep
create_session_request_total

# 修改令牌
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep modify_bearer

# S5S8 入站错误总数
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep
s5s8_inbound_errors_total
```

PGW 配置

配置 PGW-C 配置

```
配置
├── 配置
├── 配置 APN 配置 PGW
├── 配置-配置
└── 配置
```

配置

```
# PGW 配置
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep session_by_pgw_peer
```

配置

配置

配置 "PGW 配置"

配置

```
# 创建会话
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep
create_session_response_cause

# PGW 状态
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep s5s8_peer_status
```

创建会话

序号	指标	说明
16	创建	PGW 创建 IP 地址
25	失败	PGW 失败
49	失败	PGW 失败 APN 失败
72	失败 IE	MME 失败

创建会话

创建 "创建会话"

创建

1. 创建会话
2. PGW QoS 创建
3. PGW 创建

创建

- PGW QoS 创建
- PGW 创建 QoS
- PGW 创建 PCRF/创建

🔍 🔍 🔍 🔍 🔍

🔍 "S5/S8 🔍 🔍"

🔍 🔍

```
# 🔍 🔍  
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep  
s5s8_inbound_duration_seconds  
  
# 🔍 🔍  
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep s5s8_timeout_total
```

🔍 🔍 🔍 🔍

- 🔍 🔍 RTT 🔍 🔍 🔍 message_timeout_ms
- 🔍 🔍 🔍 🔍
- 🔍 PGW CPU/🔍 🔍 🔍
- 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍

🔍 **ID** 🔍 🔍

🔍 🔍 "CDR 🔍 🔍 ID 🔍 🔍"

🔍 🔍

- 🔍 PGW 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 ID
- 🔍 CDR 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 ID
- 🔍 SGW 🔍 PGW CDR

🔍 🔍 🔍 🔍

- 🔍 PGW 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 ID
- 🔍 CDR 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 ID

🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 Prometheus 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍 🔍

□□□□

□□

- **PGW** □□□ □□□□ PGW-C □□□□□□□□□□
- □□□□□ □□□□□□□□□□
- □□□ □□ WAN RTT □□□□□□□□5-10 □□
- □□□ 2-3 □□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□ □□□□□□□□□□
- **APN** □□□ □□ SGW APN □□□□ PGW APN □□
- □□□□□ □□□□ S5/S8 □□□□□□□□
- □□□□□ □□ PGW □ IP □□□□□□

□□□□

- □□□□□ □□□□□□□□ PGW □□
 - □□□□□ □□□□ + □□□□□□□□
 - **QoS** □□□ □□ PGW □□□□ QoS □□
 - □□□ □□□□□□□□□□ ID
-

□□□□□□□□

S11 ↔ S5/S8 □□

S11 □□□□□□ MME□
↓
SGW-C □□□□
↓
S5/S8 □□□□□□ PGW-C□
↓
□□□□
↓
S11 □□□□□□ MME□

S5/S8 ↔ Sxa □□

S5/S8 □□□□□□□□ PGW□
↓
□□□□/QoS □□
↓
Sxa □□□□□□□□ SGW-U□
↓
□□□□□□□□□□
↓
□□ S11 □□□□□□



UE □□□□□□□□

OmniSGW □ *Omnitouch* □□□□□□



1. □□
 2. □□□□□□
 3. □□□□
 4. □□□□
 5. □□□□□□
 6. □□□□
 7. □□□□
 8. □□□□
 9. □□□□
-




UE □□□□□□□□□□□□□□□□ SGW-C □□□□□□□□□□□□□□□□

- **MME** - □□□□□□□□ S11□
- **PGW-C** - □□□□□□□□□□ S5/S8□
- **SGW-U** - □□□□□□□□ Sxa□


□□□□□□□□□□ IMSI□□□□□□□□□□□□□□□□ PDN □□□□

□□□□




□□□□□□

□□□□□UE□□□



UE



□□□□

UE □□□□□

```
[No Session]
  ↓ (Create Session Request from MME)
[Creating Session - PGW]
  ↓ (Create Session Response from PGW)
[Creating Session - User Plane]
  ↓ (PFCP Session Establishment Response)
[Session Active]
  ↓ (Modify Bearer Request or bearer changes)
[Session Modifying]
  ↓ (Modification Complete)
[Session Active]
  ↓ (Delete Session Request or network error)
[Session Terminating]
  ↓ (All responses received, CDR logged)
[Session Terminated]
```

Session State

Session State:

- └─ IMSI: Mobile subscriber identity
- └─ GUTI: Temporary ID from MME
- └─ Location:
 - └─ TAI: Current tracking area
 - └─ ECI: Current cell
 - └─ Timezone: UE timezone
- └─ PDN Connections: Array of PDN connection contexts
 - └─ APN: Access Point Name
 - └─ TEID (S11): To MME
 - └─ TEID (S5/S8): To PGW-C
 - └─ Charging ID: From PGW-C
 - └─ UE IP: From PGW-C
 - └─ PGW-C Address: S5/S8 peer
 - └─ Bearers: Default + Dedicated
 - └─ EBI: Bearer ID
 - └─ QCI: QoS class
 - └─ ARP: Priority
 - └─ GBR: Guaranteed rate
 - └─ MBR: Maximum rate
- └─ Charging: Charging ID, event log


PDN Context

PDN Context


PDN Context Parameters

- **QoS:** QCI 9 (Default)
- **APN:** PDN APN
- **IP:** IP address
- **IP Type:** PDN IP type (IPv4, IPv6)

PDN Context:



□□□□□□:



□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ QoS□

- □□: □□□□□□□□□□□□
- **QoS**: QCI 1-8□□□□□□□□
- □□□□: □□□□ PDN □□
- □□: □□ PDN □□□□□□□□□□

□□□□□□:

Application Trigger

↓

PGW-C Policy Decision (via PCRF)

↓

Create Bearer Request (S5/S8)

↓

SGW forwards to MME (S11)

↓

MME activates bearer on RAN

↓

Create Bearer Response back through SGW to PGW

□□□□□□:

Network or Application Decision

↓

Delete Bearer Request (S5/S8)

↓

SGW forwards to MME (S11)


↓

MME deactivates bearer on RAN

↓

Delete Bearer Response back through SGW to PGW


□□ **QoS** □□



Handover

Handover from MME to SGW

Handover from UE to MME




Handover from MME to SGW

- Handover from MME to SGW
- TEID Handover
- Handover from MME to SGW
- CDR Handover Charging ID

Handover from MME to SGW

Handover from UE to MME



CDR

- CDR “”
- Charging ID
-
- SGW-U

TAU

SGW TAU:

```

UE
↓
MME TAU Accept
↓
MME SGW
↓
SGW TAI ECI
↓

```

SGW TAU:

- MME
- SGW
- CDR SGW SGW

□□□□

□□□□

□□□□□□□□

1. □□□ **SGW-U** - □□□□□□
2. □□ **PDR** - □□□□□□□□
3. □□□□ - □□□□□□□□□□□□
4. □□□□ - S11/S5/S8 □□□□

□□□□□□

□□□□□□□□

- □ **SGW-U** □□□□ - □□□□□□□□
- □ **SGW-U** □□□□ - □□□□
- **GTP** □□ - □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□ - □□□□

□□□□

□□□□□□□□

1. □□□□ - □□□□□□□
 2. □□□□ - □□□□□□□□
 3. □□□□□□ - □□□□□□□□
 4. □□□□ - □□□□□□ TEID
-

□□□□

□□□□

□□ Web UI □□□□□□

1. □□ `http://<sgw-ip>:<port>/ue_sessions`
2. □□□□□□ UE □□
3. □ IMSI□GUTI □□□□□□
4. □□□□□□□□□□
 - □□□TAI□ECI□
 - □□□□□ QoS
 - PGW-C □□
 - TEID □□□
 - Charging ID

UE □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ TEID□□□□□□□□ PDN □□□□□□□□

Web UI 查看网络指标

网络指标

网络指标

```
# 查看网络指标
curl -s http://10.0.0.40:42068/metrics | grep active_ue_sessions

# 查看网络指标
curl -s http://10.0.0.40:42068/metrics | grep active_bearers

# 查看 APN 指标
curl -s http://10.0.0.40:42068/metrics | grep sessions_by_apn

# 查看网络指标
curl -s http://10.0.0.40:42068/metrics | grep
s11_inbound_messages_total
```

部署 Prometheus 监控系统

部署 Prometheus

部署 Prometheus

1. 部署 **API** 服务
2. 部署 Prometheus

3. 数据库 数据
4. 通过 **CDR** 数据

数据库

数据库

```
# 数据库
curl -s http://10.0.0.40:42068/metrics | \
  grep -E "active_ue_sessions|active_bearers" | \
  awk '{print $NF}'

# 通过 80% 数据
# 数据库
```

数据库

数据库

数据库 数据库

数据库

1. 数据库
2. 通过 S11 数据
3. 通过 PGW 数据
4. 通过 Charging ID 数据

数据库

項目	説明
PGW アドレス	PGW S5/S8 アドレス
PGW IP	PGW IP アドレス
APN	PGW APN
SGW-U	SGW-U アドレス
	PGW アドレス

手順

1. 設定を確認する

2.

1. 設定を確認する
2. SGW-U アドレス
3. PGW アドレス
4. 設定を確認する

3.

項目	説明
SGW-U	SGW-U アドレス
PGW	PGW アドレス
	RTT

--	--	--	--

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

111

1. 物理网络
2. 网络 PFCP 网络
3. 物理网络
4. 物理网络

□□□□□

UE	Network
Core Network	PCF PCFCP BAR
PDR Rule	Core Network PCFCP Rule
Session Management	Session Management SGW-U Rule
QoS Management	QoS Management

□ □ □ □ □

□□□ S11/S5S8 □□□□□□

111

```
# 確認
curl -s http://10.0.0.40:42068/metrics | \
  grep "inbound_duration_seconds"

# 確認
curl -s http://10.0.0.40:42068/metrics | \
  grep queue_depth

# 確認
top -n1 | head -1
```

確認

1. 確認 RTT 確認
2. 確認 SGW-C 確認
3. 確認
4. 確認

CDR 確認

確認 CDR 確認

確認

1. 確認 CDR 確認
2. 確認
3. 確認
4. 確認

確認

```
# CDR
tail -f /var/log/sgw_c/cdrs/*

#
ls -la /var/log/sgw_c/cdrs/

#
chmod 755 /var/log/sgw_c/cdrs/
```

CDR CDR

-
- 70-80%
-
-

-
-
- SGW-U
-

- **Charging ID** PGW
 - **CDR** SGW PGW CDR
 - CDR
 - CDR
-

Sxa ☐ ☐ ☐ ☐

PFCP ☐ **SGW-U** ☐☐☐


OmniSGW □ Omnitouch □□□□□□

11

1. ☐
2. ☐
3. ☐
4. ☒ PFCP ☐
5. ☐
6. ☒ PFCP ☐
7. ☐
8. ☐
9. ☐

11

Sxa **PFCP** OmniSGW SGW-U QoS



SGW-U

- **PFCP v1.0** - 3GPP TS 29.244
- **SEID** - 32-bit identifier
- **QoS** - 3GPP TS 23.201
- **CP** - Control Plane
- **UP** - User Plane

SGW-C

PFCP v1.0


- PFCP v1.0 (3GPP TS 29.244)
- UDP
- 8805 port
- CP & UP

SEID

SEID

- **CP SEID** - SGW-C SGW-U
- **UP SEID** - SGW-U SGW-C

SGW-C → SGW-U: SGW-U UP SEID
SGW-U → SGW-C: SGW-C CP SEID



□□

□□□□

```
# config/runtime.exs
config :sgw_c,
  sxa: %{
    # Sxa □□□□□ IP □□
    local_ip_address: "10.0.0.20",

    # □□□□□□□□□□
    local_port: 8805,

    # □□□□ SGW-U □□□
    peers: [
      %{
        ip_address: "10.0.0.30",
        node_id: "sgw-u-1.example.com"
      },
      %{
        ip_address: "10.0.0.31",
        node_id: "sgw-u-2.example.com"
      }
    ],

    # □□□□□□□□□□
    heartbeat_interval_s: 20,

    # □□□□□□□□□□
    session_timeout_ms: 5000,

    # □□□□□□□□□□□□
    max_retries: 3
  }
```

□□□□

□□□□□□

```
# SGW-U PFCP
iptables -A INPUT -p udp --dport 8805 -s <sgwu_network>/24 -j
ACCEPT

# SGW-U PFCP
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 8805 -d <sgwu_network>/24 -j
ACCEPT
```


```
# SGW-U
ip route add <sgwu_network>/24 via <gateway_ip> dev eth0
```

```
# PFCP
# " "

# PFCP
curl http://127.0.0.40:42068/metrics | grep seid_registry_count
```

PFCP

SGW-C SGW-U PFCP




#

네트워크

구성

네트워크는 MME, SGW-C, SGW-U, CDR 등으로 구성



데이터베이스


데이터	설명
CP SEID	SGW-C의 제어 평면 세션 ID
PDRs	패킷 데이터 레코드 (Packet Data Records)
FARs	필터링 규칙 (Filtering Rules)
QERs	QoS (Quality of Service) 규칙
BAR	비율 기반 차등 서비스 (Rate-based Diff. Serv.)
UP PDR	사용자 평면 패킷 데이터 레코드 (User Plane Packet Data Records)

□□□□

[□□□]
↓ (□□□□)
[□□□]
↓ (□□□□)
[□□□□]

□□□□

□□□ □□ MME □□□□□□□□□□ QoS □□□□□□




□□□□

項目	項目名	説明
QoS 項目	QERs	項目名/項目
項目	PDRs/FARs	eNodeB 項目SGW-U 項目
項目名	項目 PDR/FAR/QER	項目項目
項目名	項目 PDR/FAR/QER	項目項目

項目項目

項目項目 MME 項目項目項目項目項目項目



項目項目項目

```
[項目項目]
  ↓ (項目項目)
[項目項目]
  ↓ (項目項目)
[項目項目]
```

PFCP

PDR

		S1-U S5/S8
IP	UE IP	10.45.0.50
IP	IP	8.8.8.8
	IP	TCP6UDP17
		1024-65535
		80HTTP443HTTPS
TEID	GTP-U	

PDR

PDR

- PDR ID
-
-
- - APN
 - UE IP / IP
- FAR ID
- QER ID QoS
-

网络 - 网络

- 网络/ UE IP 网络
- 网络 PDN 网络PGW-U 网络
- QoS网络

网络 - 网络

- 网络网络网络网络网络网络
- 网络网络网络
- QoS网络GBR

FAR网络网络

网络网络网络网络

网络

网络	网络	网络
网络	网络网络网络网络	网络
网络	网络网络	网络/网络
网络	网络	网络网络
网络	网络网络网络网络	网络

网络

- **GTP-U** - 网络 GTP-U 网络S1-U/S5/S8
- 网络 - 网络网络网络网络网络
- **IPv4** - 网络 IPv4 网络网络网络网络
- **IPv6** - 网络 IPv6 网络

网络 - **UE** 网络

PDR 000000 = 000UE IP = 10.45.0.50
FAR 000
- 00 = 0
- 00000 = 00000000
- 0000 = 00000

QERQoS 00000

00000000000000

QoS 000

00	00	00
QCI	00	QoS 000001-90
MBR00000000	000	00000000
GBR00000000	000	0000000
ARP	00	00000000001-150

QoS 00QCI00

QCI	サービス	パラメータ
1	緊急通報用GBR	MBR: 64 kbps
2	音声用GBR	MBR: 256 kbps
3	ビデオ用GBR	MBR: 50 kbps
4	非GBR	GBR: 128 kbps, MBR: 256 kbps
5	IMS 音声	GBR: 100 kbps, MBR: 256 kbps
6	ビデオ	MBR: 10 Mbps
7	ビデオ用GBR	GBR: 64 kbps, MBR: 384 kbps
8	ビデオ	MBR: 5 Mbps
9	ビデオ	MBR: 3 Mbps

QCI - サービス QCI 9

QCI: 9
 MBR: 100 Mbps
 GBR: 非 GBR
 ARP: 15

QCI - サービス QCI 1

QCI: 1
 MBR: 128 kbps +
 GBR: 64 kbps
 ARP: 1

BAR

1.

- UE eNodeB
-
-

2.

- UE
-
- UE

3. SGW

- SGW MME
- SGW SGW
-

BAR

BAR

└─
00─
└─
└─ CP

□□□□

□□□□□□

SGW-U □ SGW-C □□□□□□□□□□□□



□□□□□□


□□□□□□□□□□

□□	□□
□□□	□ N □□□□□
□□□□	□□ N □□□
□□□□□□	□□ N □□
□□□□	□□□□□□□
□□	□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□
├─ □□□□□□□□□□□□□□
├─ UR-SEQN□□□□□□□□□□
├─ □□□□□□□□□□
├─ EBI□□□□□□□□
├─ □□□□□
├─ UL□□□□□□
├─ DL□□□□□□
├─ □□□□□□□
├─ □□□□□□□□□□
├─ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
└─ □□ UR□□□□□□□□

CDR □□□□



실습

PFCP 실습

실습 PFCP 실습

```
# 실행
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep pfcf_association

# 결과
# pfcf_association_status{peer_ip="10.0.0.30"} 1 (실행)
# pfcf_association_status{peer_ip="10.0.0.31"} 1 (실행)

# Web UI → SGW-U 실행
# 실행결과 "실행" 실행결과
```

실습

실습 PFCP 실습

```
# 실행
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep seid_registry_count

# 실행 SGW-U 실행
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep seid_by_peer

# 실행결과/실행
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep usage_octets_rate
```

실습

실행 PFCP 실행

```
# PFCP
watch -n 1 'curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep sxa_inbound'

#
#
sxa_inbound_messages_total{message_type="session_establishment_response"} 5432
#
sxa_inbound_messages_total{message_type="session_modification_response"} 12100
# sxa_inbound_messages_total{message_type="session_report_request"} 6
```

SGW-U

SGW-U

```
#
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep
sxa_session_establishment

# PDR
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep pdr_installation

#
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep sxa_timeout_total
```

SGW-U

SGW-U

SGW-U "SGW-U"

SGW-U

1. ping <sgwu_ip>
2. netstat -an | grep 8805

3. 確認する

確認する

項目	項目	確認事項
確認事項	確認事項	確認 SGW-U 確認
確認事項	確認事項	確認事項
SGW-U 確認	確認	確認 SGW-U 確認
確認 ID 確認	確認事項	確認事項

確認事項

確認 "確認事項"

確認

```
# 確認
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep seid_registry_count

# 確認事項
tail -f /var/log/sgw_c/sgw_c.log | grep "確認"
```

確認事項

項目	パラメータ	説明
SGW-U 項目	"xxxxx"	xx SGW-U 項目
項目 PDR	"xxxxx IE"	xxxxxxxx
SEID 項目	"SEID xxxx"	xxxxxxxx
項目	"xxxxxxxxx"	xxxxxxxxxx SGW-U

xxxxxxxx

項目 "xxxxxxxx"

項目

```
# xxxxxxxx
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep
session_report_request_total

# xx CDR xx
tail -f /var/log/sgw_c/cdrs/<timestamp>
```

xxxxxx

- xx SGW-U xxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxx
- xx CDR xxxxxxxx
- xx SGW-U xxxxx

xxxxx

項目 PFCP xxxxxx

xxxxxxxx

```
# 確認コマンド
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep
sxa_inbound_duration_seconds

# 確認コマンド
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep seid_by_peer

# 確認コマンド
curl -s http://127.0.0.40:42068/metrics | grep pfcqueue_depth
```

確認

1. 確認 SGW-U 確認コマンド
2. 確認コマンド
3. 確認コマンド
4. 確認 SGW-C 確認コマンド

確認コマンド確認コマンド確認コマンド 確認コマンド

確認

確認

- 確認コマンド 20-30 確認コマンド
- 確認コマンド RTT 確認 5-10
- 確認コマンド 2-3 確認コマンド
- 確認コマンド SGW-U 確認コマンド

確認

- 確認コマンド SGW-U 確認コマンド
- 確認コマンド
- 確認コマンド
- 確認コマンド

□□□□

- □□□□ □□ PFCP □□□□□□□□
 - □□□ □ S11 □□□ PFCP □□□□□□
 - □□□□□ □□□□□□□□
 - □□□□□□□ □□ SGW-U □□□□□□
-