

Referência de Configuração do OmniUDR

OmniUDR lê sua configuração de operador da chave de ambiente da aplicação `:omniudr`, preenchida na inicialização a partir de `config/runtime.exs`. Cada chave de tempo de execução tem uma substituição de variável de ambiente e um padrão; o bloco abaixo é a superfície completa do operador.

Configuração de Tempo de Execução

```
import Config

config :omniudr,
  # Backend da API HSS
  hss_api_base_url: System.get_env("HSS_API_BASE_URL",
    "https://127.0.0.1:8443"),

  # Configuração do SBI
  sbi_scheme: System.get_env("SBI_SCHEME", "http"),
  sbi_addr: System.get_env("SBI_ADDR", "127.0.0.22"),
  sbi_port: String.to_integer(System.get_env("SBI_PORT", "7777")),

  # Configuração do NRF
  nrf_uri: System.get_env("NRF_URI", "http://127.0.0.1:7777"),

  # Identidade PLMN
  mcc: System.get_env("MCC", "999"),
  mnc: System.get_env("MNC", "70"),

  # Métricas do Prometheus
  prometheus_metrics_port:
    String.to_integer(System.get_env("PROMETHEUS_PORT", "9568")),

  # Intervalo de heartbeat (ms)
  heartbeat_interval:
    String.to_integer(System.get_env("HEARTBEAT_INTERVAL", "10000")),

  # Assinantes de teste - ajuda para configuração de laboratório.
  # Mapa JSON de IMSI → {ki, opc, amf}.
  test_subscribers: System.get_env("TEST_SUBSCRIBERS")

config :logger, :default_formatter,
  format: {OmniLogger.JsonFormatter, :format},
  metadata: :all
```

Tabela de Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Requerido	Padrão
<code>hss_api_base_url</code>	string (URL)	Sim	<code>https://127.0.0.1:8</code>
<code>sbi_scheme</code>	string	Não	<code>http</code>

Parâmetro	Tipo	Requerido	Padrão
sbi_addr	string (IP)	Não	127.0.0.22
sbi_port	inteiro	Não	7777
nrf_uri	string (URL)	Não	http://127.0.0.1:77
mcc	string	Não	999
mnc	string	Não	70
prometheus_metrics_port	inteiro	Não	9568
heartbeat_interval	inteiro (ms)	Não	10000
test_subscribers	string (JSON) nil	Não	nil

Parâmetro	Tipo	Requerido	Padrão
default_am_nssai	mapa	Não	fatias de laboratório eMBB / URLLC / mIoT (veja abaixo)

Parâmetro	Tipo	Requerido	Padrão
dnn_snssai_map	mapa	Não	<pre>%{"iot" => %{"sst" 3, "sd" => "000003".</pre>

Parâmetro	Tipo	Requerido	Padrão
<code>notification_max_attempts</code>	inteiro	Não	4
<code>notification_backoff_ms</code>	inteiro (ms)	Não	500

Tanto `default_am_nssai` quanto `dnn_snssai_map` existem para conectar o modelo de dados HSS 4G (sem conceito de fatia) às estruturas Nudr 5G. Alinhe-os com o plano real de fatias da implantação e com o NSSAI servido pelo AMF/SMF. Os padrões AM/SM (eMBB `sst 1`, URLLC `sst 2 / sd 000002`, mIoT `sst 3 / sd 000003`) são valores de laboratório.

Formas do mapa de síntese de fatias (`default_am_nssai`, `dnn_snssai_map`)

Ambas as chaves são mapas estruturados de objetos S-NSSAI. Um **S-NSSAI** tem dois subcampos:

Subcampo	Tipo	Requerido	Significado
sst	inteiro (0-255)	Sim	Tipo de Fatia/Serviço. Valores padronizados: 1 = eMBB, 2 = URLLC, 3 = mIoT (conforme TS 23.501).
sd	string (6 dígitos hexadecimais)	Não	Diferenciador de Fatia. Distingue duas fatias com o mesmo sst. Omitir para uma fatia bare-sst; quando presente, deve corresponder exatamente ao valor servido pelo AMF/SMF.

default_am_nssai é o NSSAI de acesso e mobilidade, com duas listas:

Lista	Significado
defaultSingleNssais	Os S-NSSAIs que o UE recebe quando se registra sem solicitar uma fatia específica - o conjunto de fatias padrão da rede para o assinante.
singleNssais	O conjunto completo de S-NSSAIs que o assinante está autorizado a usar (um superconjunto de defaultSingleNssais). Um UE que solicitar um S-NSSAI qualificado para SD não listado aqui é rejeitado pelo AMF com a causa 5GMM #62.

```

config :omniudr, :default_am_nssai, %{
  "defaultSingleNssais" => [%{"sst" => 1}, %{"sst" => 1, "sd" =>
"000001"}],
  "singleNssais" => [
    %{"sst" => 1},
    %{"sst" => 1, "sd" => "000001"},
    %{"sst" => 2, "sd" => "000002"},
    %{"sst" => 3, "sd" => "000003"}
  ]
}

```

`dnn_snssai_map` mapeia uma **string DNN** para o único S-NSSAI em que suas sessões PDU residem. Qualquer DNN não presente no mapa reverte para eMBB (%{"sst" => 1, "sd" => "000001"}). Mantenha cada S-NSSAI referenciado aqui dentro de `default_am_nssai.singleNssais`, ou o SMF colocará a sessão em uma fatia à qual o assinante não está inscrito.

```

config :omniudr, :dnn_snssai_map, %{
  "iot" => %{"sst" => 3, "sd" => "000003"},
  "internet" => %{"sst" => 1, "sd" => "000001"}
}

```

Sobre `hss_api_base_url` (o backend REST HSS)

Esta é a configuração de operador mais importante. OmniUDR é uma fachada - não possui banco de dados. Quando um consumidor solicita ao OmniUDR a assinatura de autenticação de um assinante, dados AM, dados SM ou dados de política, o OmniUDR emite solicitações REST ao vivo para `hss_api_base_url` (principalmente `GET /api/subscriber/imsi/{imsi}` e `GET /api/key_set/{id}`), e para vetores de autenticação / SQN / localização os endpoints `/api/hlr/*`), e então mapeia a resposta do HSS para a estrutura 3GPP. Cada solicitação HSS tem um tempo limite de 5 segundos (3 segundos para a verificação de saúde). Se este backend não for acessível, as leituras correspondentes do Nudr retornam `404/5xx` - veja [Solução de Problemas](#).

Sobre `test_subscribers`

`test_subscribers` preenche um conjunto de assinantes estáticos, em código (dois IMSIs internos - vetores de teste Milenage bem conhecidos - além de qualquer um fornecido via o mapa JSON) que retorna dados fixos de autenticação, AM e SM sem qualquer chamada ao HSS. É uma **ajuda de laboratório** para configuração e testes de conformidade onde a implementação de um HSS completo não é justificada. Na versão atual, o caminho de dados Nudr_DR ao vivo sempre lê do backend HSS; o conjunto de assinantes de teste não está conectado como uma alternativa automática quando o HSS está fora do ar. Trate esta chave apenas como uma superfície de laboratório/teste e deixe-a não definida (`nil`) em qualquer implantação apoiada por um HSS real. Um valor JSON inválido reverte para os dois padrões internos.

Identidade PLMN e perfil NRF

`mcc` e `mnc` são anunciados no perfil NF do NRF como o PLMN que serve. A capacidade e prioridade do NF anunciadas ao NRF são gerenciadas através da configuração compartilhada do Omni5G NRF e podem ser alteradas em tempo de execução através da API OAM (`nf_capacity`, `nf_priority`).

Entrega de Notificações

`notification_max_attempts` e `notification_backoff_ms` governam como o OmniUDR entrega notificações DataChangeNotify do Nudr_DR para assinantes de mudança de dados (o serviço `subs-to-notify`, assinaturas TS 29.504). Quando um recurso monitorado muda, o OmniUDR publica uma notificação para cada URI de callback correspondente do assinante. Se uma entrega falhar (o callback não está acessível ou retorna um status não 2xx), o OmniUDR tenta novamente até `notification_max_attempts` vezes, aguardando `notification_backoff_ms` para a primeira tentativa e dobrando o atraso em cada nova tentativa subsequente. Uma vez que as tentativas se esgotam, a notificação é descartada e o evento é registrado. A entrega é feita com o melhor esforço e nunca afeta a resposta SBI retornada ao consumidor que causou a mudança. Ambas as chaves são apenas de configuração de aplicativo

(sem substituição de variável de ambiente): configure-as sob `config:omniudr, ...`.

API de Gerenciamento e OAM

Além do listener SBI, o OmniUDR expõe uma API de gerenciamento HTTPS voltada para o operador na porta **8443** (TLS, `enable_tls: true`). Uma interface web do Painel de Controle também é servida sobre HTTPS na porta **7443**.

Superfície	Porta	Propósito
SBI (Nudr_DR)	<code>sbi_port</code> (padrão <code>7777</code>)	Interface de serviço 3GPP
Métricas do Prometheus	<code>prometheus_metrics_port</code> (padrão <code>9568</code>)	Endpoint de coleta de métricas
API de Gerenciamento / OAM	<code>8443</code> (HTTPS, montada sob <code>/api</code>)	Status, saúde do HSS, proxy de assinante, ações OAM
UI do Painel de Controle	<code>7443</code> (HTTPS)	Recursos da aplicação, configuração, licença e páginas de log

A API de gerenciamento está montada sob o prefixo de caminho `/api`. Ela fornece status somente leitura, uma verificação de conectividade HSS, um proxy de assinante somente leitura para o HSS e ações OAM:

Método	Caminho	Propósito
GET	/api/status/api	Status da API/serviço
GET	/api/status/nrf	Status de registro do NRF
GET	/api/status/nf	Perfil/status do NF
GET	/api/status/license	Status da licença
GET	/api/health/hss	Verificação de conectividade HSS (chama GET /api/status/api no HSS)
GET	/api/subscribers	Lista de assinantes somente leitura paginada, proxy do HSS (page, page_size)
GET	/api/subscribers/{imsi}	Detalhe completo do assinante, proxy do HSS
GET	/api/oam/config	Visualizar configuração de tempo de execução ao vivo
PATCH	/api/oam/config/{id}	Atualizar hss_api_base_url, nrf_uri, nf_capacity, nf_priority ou log_level em tempo de execução
POST	/api/oam/nrf/reregister	Forçar re-registro do NRF
DELETE	/api/oam/subscriber-cache/{id}	Limpar contexto AMF/SMF em cache para um assinante (id=all limpa todos os assinantes)

Método	Caminho	Propósito
POST	<code>/api/oam/log_level</code>	Alterar o nível de log em tempo de execução

Notas sobre a atualização de configuração OAM (PATCH `/api/oam/config/{id}`):

- Apenas `hss_api_base_url`, `nrf_uri`, `nf_capacity`, `nf_priority` e `log_level` são aceitos; qualquer outra chave é ignorada, e uma solicitação sem chave válida retorna 400.
- `nf_capacity` e `nf_priority` devem ser inteiros; `log_level` deve ser um dos `emergency`, `alert`, `critical`, `error`, `warning`, `warn`, `notice`, `info`, `debug`.
- Alterar `nf_capacity` / `nf_priority` persiste o valor e envia um perfil atualizado para o NRF.
- O proxy de assinante é somente leitura. Se o HSS não for acessível, `/api/subscribers` e `/api/subscribers/{imsi}` retornam 502; um assinante desativado ou ausente retorna 404.

Registro

OmniUDR emite logs JSON estruturados através de `OmniLogger.JsonFormatter` com metadados completos. O nível de log em tempo de execução pode ser alterado sem reinicialização através da API OAM (POST `/api/oam/log_level` ou PATCH `/api/oam/config/{id}` com `log_level`). Ações OAM (atualizações de configuração, limpezas de cache, re-registro) são registradas em `info` com um prefixo `[OAM]`; falhas de solicitações HSS são registradas em `warning/error`.

Métricas do OmniUDR

OmniUDR expõe métricas Prometheus no endpoint de métricas (`prometheus_metrics_port`, padrão `9568`). Os nomes das métricas abaixo usam a forma de exposição do Prometheus (pontos se tornam sublinhados). Rótulos e seus valores estão em letras minúsculas.

Métricas UDR / HSS

Métrica	Tipo	Rótulos	Descrição
<code>omni_udr_nrf_registration_status</code>	gauge	<code>nf_type</code>	Status de registro do NRF (1 = registrado, 0 = não registrado)
<code>omni_udr_hss_health</code>	gauge	-	Saúde da conexão de conectividade OmniHSS (1 = ativo, 0 = inativo). Atualizado a cada verificação de saúde (<code>/health/healthcheck</code>)
<code>omni_udr_hss_requests_total</code>	counter	<code>endpoint</code> , <code>result</code>	Contagem total de chamadas para o back-end HSS, etiquetada pelo caminho de solicitação (<code>endpoint</code> e <code>result</code>). Exemplos: (<code>success/registration</code>), (<code>failure/registration</code>)
<code>omni_udr_hss_request_duration_ms</code>	distribution	<code>endpoint</code>	Latência de solicitação para o back-end HSS em milissegundos. Balde de 5, 50, 100, 200, 1000, 2500 ms

Métricas da VM BEAM

Métrica	Tipo	Descrição
<code>beam_memory_total</code>	gauge	Memória total do BEAM em bytes
<code>beam_memory_processes</code>	gauge	Memória usada por processos Erlang
<code>beam_memory_system</code>	gauge	Memória do sistema (ETS, átomos, código, binários)
<code>beam_processes_count</code>	gauge	Número de processos Erlang
<code>beam_vm_uptime</code>	gauge	Tempo de atividade da VM em segundos

PromQL Útil

- Disponibilidade do backend HSS: `omni_udr_hss_health`
- UDR registrado com NRF: `omni_udr_nrf_registration_status`
- Taxa de erro do HSS (5 min):
`sum(rate(omni_udr_hss_requests_total{result="failure"}[5m])) / sum(rate(omni_udr_hss_requests_total[5m]))`
- Latência p95 do HSS (5 min): `histogram_quantile(0.95, sum(rate(omni_udr_hss_request_duration_ms_bucket[5m])) by (le, endpoint))`
- Taxa de solicitação do HSS por endpoint:
`sum(rate(omni_udr_hss_requests_total[1m])) by (endpoint)`
- Contagem de processos BEAM: `beam_processes_count`

Guia de Operações do OmniUDR

OmniUDR é o Repositório de Dados Unificado (UDR) do núcleo 5G da Omnitouch. Ele implementa o serviço Nudr_DataRepository (TS 29.504) e expõe dados estruturados de assinantes, políticas e contexto para o UDM e PCF através da interface baseada em serviços (SBI).

OmniUDR não possui dados de assinantes. É uma fachada Nudr_DR fina e compatível com padrões sobre o **backend de provisionamento REST do OmniHSS**: cada leitura do repositório de dados é traduzida no momento da solicitação em uma ou mais chamadas REST do OmniHSS, e a resposta do HSS é mapeada para o modelo de dados Nudr da 3GPP antes de ser retornada ao consumidor. OmniUDR é a única função de rede do núcleo 5G que se comunica diretamente com a API REST do OmniHSS - o UDM (e, através dele, o AUSF) acessam os dados do assinante chamando o OmniUDR através do Nudr padrão, e não chamando o HSS.

Como o HSS é o sistema de registro, o OmniUDR quase não mantém estado persistente. Seu único estado local é três pequenos armazenamentos em memória (ETS): um cache de contexto de registro AMF e SMF (usado para decidir se uma gravação de contexto é uma criação ou uma atualização), um armazenamento de assinaturas de mudança de dados que mantém as assinaturas Nudr_DR `subs-to-notify` ativas, e um armazenamento de dados de aplicativo que mantém as famílias de `application-data` do Nudr_DR (PFDs, influência de tráfego, BDT). Nenhum desses é persistido; todos são limpos na reinicialização. O cache de contexto de registro pode ser limpo através da API de gerenciamento.

Função e Referências de Especificação da 3GPP

Especificação	Relevância
TS 23.501	Arquitetura do sistema 5G - função do UDR e sua relação com UDM, PCF e a camada de dados do UDM
TS 29.504	Serviço Nudr_DataRepository - estrutura de recursos, dados de assinatura, dados de contexto, dados de política
TS 29.505	Estruturas de dados de assinatura - assinatura de autenticação, acesso e mobilidade, gerenciamento de sessão, seleção de SMF
TS 29.519	Estruturas de dados de política - dados de política AM e formas de dados de política SM
TS 29.503	Serviços Nudm - o consumidor UDM cujos procedimentos UEAU/SDM/UECM impulsionam leituras de UDR e gravações de contexto
TS 29.571	Tipos de dados comuns - PatchResult, ProblemDetails, codificações PLMN e S-NSSAI

Interfaces

Interface	Bind	Propósito
SBI (Nudr_DR)	<code>{sbi_scheme}://{sbi_addr}:</code> <code>{sbi_port}</code> (padrão <code>http://127.0.0.22:7777</code>)	Serve os recursos <code>nudr-dr/v2</code> consumidos pelo UDM e PCF
Backend REST do HSS	<code>hss_api_base_url</code> (padrão <code>https://127.0.0.1:8443</code>)	Chamadas REST de saída para o OmniHSS que atendem cada leitura/atualização
NRF	<code>nrf_uri</code>	Registro de NF e heartbeat periódico
API de Gerenciamento / OAM	<code>:8443</code> (HTTPS, montado sob <code>/api</code>)	Status, saúde do HSS, proxy de assinante e ações OAM - veja Referência de Configuração
Métricas do Prometheus	<code>prometheus_metrics_port</code> (padrão <code>9568</code>)	Endpoint de coleta de métricas - veja Métricas

Conjuntos de Dados Servidos

OmniUDR serve os seguintes conjuntos de dados Nudr_DR. Cada um é derivado no momento da leitura do registro do assinante do OmniHSS; a coluna "Fonte HSS" nomeia os dados REST subjacentes dos quais o valor é mapeado.

Conjunto de dados	Família de recursos Nudr	Acesso	Consumo
Assinatura de autenticação	subscription-data/.../authentication-data/authentication-subscription	Leitura / atualização	UDM (Nudm_)
Vetores de autenticação	subscription-data/.../authentication-data/authentication-vectors	Gerar (proprietário)	OmniUC
Dados de acesso e mobilidade (AM)	subscription-data/.../provisioned-data/am-data	Leitura	UDM (Nudm_)
Dados de gerenciamento de sessão (SM)	subscription-data/.../provisioned-data/sm-data	Leitura	UDM (Nudm_)
Dados de seleção de SMF	subscription-data/.../provisioned-data/smf-selection-subscription-data	Leitura	UDM (Nudm_)
Contexto de registro AMF	subscription-data/.../context-data/amf-3gpp-access	Gravação	UDM (Nudm_)
Contexto de registro SMF	subscription-data/.../context-data/smf-	Gravação	UDM (Nudm_)

Conjunto de dados	Família de recursos Nudr	Acesso	Consumo
	<code>registrations/{pduSessionId}</code>		
Dados de política AM	<code>policy-data/ues/{ueId}/am-data</code>	Leitura	PCF
Dados de política SM	<code>policy-data/ues/{ueId}/sm-data</code>	Leitura	PCF

| Dados de Aplicação | `application-data/{family}/{id}` (famílias `pfds`, `influenceData`, `bdtData`) | Criar / ler / substituir / excluir | PCF, NEF | Nenhum - mantido em um armazenamento em memória (ETS) local, não respaldado pelo HSS e não persistido |

Os dados de aplicação são servidos por um armazenamento genérico em memória em vez do HSS. Não são persistidos: uma reinicialização os limpa. Veja [Endpoints SBI → Dados de Aplicação](#) abaixo.

Endpoints SBI

Todos os endpoints Nudr_DR são servidos sobre HTTP em `{sbi_scheme}://{sbi_addr}:{sbi_port}` (padrão `http://127.0.0.22:7777`) com `Content-Type: application/json`. Falhas são retornadas como `ProblemDetails` da TS 29.571.

O segmento de caminho `{ueId}` é um SUPI na forma `imsi-<dígitos>` (um IMSI simples também é aceito). O segmento `{servingPlmnId}` nas leituras de dados provisionados é validado: deve ser um PLMN bem formado (5 ou 6 dígitos) e deve corresponder ao PLMN em serviço configurado a partir de `mcc/mnc`, caso contrário, a leitura é rejeitada com `400 MANDATORY_IE_INCORRECT`. Esta construção serve um único registro por assinante.

Dados de Assinatura - Autenticação (TS 29.504 / 29.505)

Método	Caminho	Descrição	Sucesso
GET	/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/authentication-data/authentication-subscription	Recuperar assinatura de autenticação (método, Ki, OPc, AMF, SQN)	200
PATCH	/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/authentication-data/authentication-subscription	Atualizar assinatura de autenticação (SQN)	204, ou 200 + PatchResult em falha parcial
POST	/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/authentication-data/authentication-vectors	Gerar vetores de autenticação (veja a nota)	200

Endpoint não padrão. O POST authentication-vectors é uma extensão proprietária do Omni 5GC; TS 29.504/29.505 não definem tal recurso. A geração de vetores e o gerenciamento de SQN/resync são delegados ao UDR, portanto, são tratados centralmente no HSS. É consumido apenas pelo OmniUDM; um consumidor de terceiros compatível com padrões nunca o chamará.

Dados de Assinatura - Provisionados (TS 29.505)

Método	Caminho	Descrição
GET	<code>/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/{servingPlmnId}/provisioned-data/am-data</code>	Recuperar dados de assinatura de acesso e mobilidade
GET	<code>/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/{servingPlmnId}/provisioned-data/sm-data</code>	Recuperar dados de assinatura de gerenciamento de sessão
GET	<code>/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/{servingPlmnId}/provisioned-data/smf-selection-subscription-data</code>	Recuperar dados de assinatura de seleção de SMF

Dados de Assinatura - Contexto (TS 29.504)

Método	Caminho	Descrição	Sucesso
PUT	/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/context-data/amf-3gpp-access	Armazenar contexto de registro de acesso 3GPP AMF	201 + Location (novo) ou 204 (atualização)
PUT	/nudr-dr/v2/subscription-data/{ueId}/context-data/smf-registrations/{pduSessionId}	Armazenar contexto de registro de SMF	201 + Location (novo) ou 204 (atualização)

Um corpo vazio em qualquer PUT de contexto retorna 400 ProblemDetails (cause: MANDATORY_IE_MISSING).

Dados de Política (TS 29.519)

Método	Caminho	Descrição	Sucesso
GET	/nudr-dr/v2/policy-data/ues/{ueId}/am-data	Recuperar dados de política AM (subscCats, praInfos)	200
GET	/nudr-dr/v2/policy-data/ues/{ueId}/sm-data	Recuperar dados de política SM (smPolicySnssaiData por DNN)	200

Dados de Aplicação (TS 29.504)

CRUD genérico sobre as famílias de application-data do Nudr_DR. O segmento de caminho {family} é um dos pfds, influenceData ou bdtData; o

segmento `{id}` é o id do recurso da família (`appId` / `influenceId` / `bdtReferenceId`). Os registros são mantidos em um armazenamento em memória (ETS) local, não no HSS, e não são persistidos entre reinicializações. Qualquer outro valor de `{family}` resulta em um 404 catch-all.

Método	Caminho	Descrição	Sucesso
GET	<code>/nudr-dr/v2/application-data/{family}</code>	Listar todos os recursos na família (GET de coleção)	200 (array)
GET	<code>/nudr-dr/v2/application-data/{family}/{id}</code>	Recuperar um recurso	200, ou 404 se desconhecido
PUT	<code>/nudr-dr/v2/application-data/{family}/{id}</code>	Criar ou substituir um recurso	201 + <code>Location</code> (novo) ou 200 (substituir)
DELETE	<code>/nudr-dr/v2/application-data/{family}/{id}</code>	Excluir um recurso	204, ou 404 se desconhecido

Um corpo vazio no PUT retorna 400 `ProblemDetails` (`cause: MANDATORY_IE_MISSING`).

Assinaturas de Mudança de Dados (TS 29.504 subscriptions-to-notify)

Método	Caminho	Descrição	Sucesso
POST	<code>/nudr-dr/v2/subscription-data/subs-to-notify</code>	Criar uma assinatura de mudança de dados (o corpo nomeia os URIs de recurso monitorados e o URI de callback de notificação)	201 + <code>Location</code> , ou 400 em um corpo inválido
DELETE	<code>/nudr-dr/v2/subscription-data/subs-to-notify/{subsId}</code>	Remover uma assinatura de mudança de dados	204, ou 404 se a assinatura for desconhecida

Veja [Assinaturas de Mudança de Dados e DataChangeNotify](#) para o comportamento de fan-out.

Qualquer caminho que não corresponda aos recursos acima é respondido com um 404 `ProblemDetails`.

Chamadas REST do Backend HSS

Cada operação SBI é atendida por uma ou mais chamadas ao backend REST do OmniHSS em `hss_api_base_url`. A relação é:

Operação Nudr_DR	Chamada(s) REST do HSS	Notas
Leitura de assinatura de autenticação	GET /api/subscriber/imsi/{imsi}, então GET /api/key_set/{id} se o material da chave for referenciado por id	Material da chave inline no registro do assinante ignora a segunda chamada
Geração de vetor de autenticação	POST /api/hlr/generate_auth_vectors	Corpo {imsi, auts}; auts é rand auts hex na resync
Atualização de SQN (PATCH)	POST /api/hlr/update_sqn	Corpo {imsi, sqn}
Leitura de AM / SM / seleção de SMF	GET /api/subscriber/imsi/{imsi}	Busca de assinante única, mapeada localmente
Gravação de contexto AMF	PUT /api/hlr/circuit_session/{imsi}	Atualização de localização/sessão de circuito; também armazenada localmente
Gravação de contexto SMF	(nenhuma)	Cache ETS local apenas
Leitura de dados de	GET /api/subscriber/imsi/{imsi}	Reutiliza o mapeamento


Operação Nudr_DR	Chamada(s) REST do HSS	Notas
política (AM / SM)		AM/SM e o remodela
Verificação de saúde	GET /api/status/api	Impulsiona o endpoint de gerenciamento /health/hss e o medidor de saúde

Os endpoints /api/hlr/* (generate_auth_vectors, update_sqn, circuit_session/{imsi}) são a interface REST projetada do HSS para as operações de vetor de autenticação, SQN e localização do OmniUDR, juntamente com os endpoints de assinante/conjunto de chaves (/api/subscriber/*, /api/key_set/*) e a verificação de saúde (/api/status/api). Um assinante desativado (enabled: false) é tratado como não encontrado.

Procedimentos Chave


Leitura de Assinatura de Autenticação (UDM → UDR → HSS)

O fluxo central do UDR: o UDM (servindo o AUSF durante 5G-AKA) pede ao OmniUDR a assinatura de autenticação de um assinante; o OmniUDR lê o assinante e o material da chave do HSS e o mapeia para a estrutura Nudr.




Geração de Vetor de Autenticação (proprietário, com resync)

OmniUDM chama o POST não padrão `authentication-vectors` para que a geração de vetores Milenage e SQN/resync sejam tratadas centralmente no HSS. Em uma resincronização, o UDM passa `resynchronizationInfo` (`rand` + `auts`), que o OmniUDR concatena no hex `rand||auts` que o HSS espera.



Leitura de Dados Provisionados (AM / SM / Seleção de SMF)



Para os dados de AM, o mapeamento em vez disso deriva `subscribedUeAmbr` do EPC UE-AMBR e anexa um NSSAI sintetizado (veja `default_am_nssai`); para os dados de seleção de SMF, lista os APNs do assinante como informações DNN sob um único S-NSSAI assinado.

Como o perfil de APN do HSS se torna dados de assinatura de SM 5G

O registro do HSS 4G não possui estruturas de gerenciamento de sessão 5G, portanto, o OmniUDR sintetiza uma entrada `dnnConfigurations` por APN provisionado (`epc_profile.apn_profiles[]`). Cada campo é derivado da seguinte forma. Quando o campo nomeado do HSS está ausente, o fallback é servido - um fallback em toda a linha significa que os nomes dos campos do perfil de QoS do APN não estão correspondendo (veja [Solução de Problemas → Dados de SM servem um AMBR fixo](#)).

Campo SM 5G	Derivado de (campo HSS)
singleNssai	DNN → S-NSSAI via dnn_snssai_map
Chave DNN em dnnConfigurations	Nome do APN (apn_identifier.apn)
pduSessionTypes	APN apn_identifier.ip_version (veja t abaixo)
sscModes	fixo: padrão SSC_MODE_1, permitido SSC_ SSC_MODE_2
5gQosProfile.5qi	apn_qos_profile.qci
5gQosProfile.arp.priorityLevel	apn_qos_profile.allocation_retention
5gQosProfile.arp.preemptCap	apn_qos_profile.pre_emption_capability
5gQosProfile.arp.preemptVuln	apn_qos_profile.pre_emption_vulnerability (bool)
sessionAmbr.uplink	apn_qos_profile.apn_ambr_ul_kbps
sessionAmbr.downlink	apn_qos_profile.apn_ambr_dl_kbps
chargingRules	APN pcrf_profile.charging_rules[] (r precedência, 5QI/QCI, ARP, GBR/MBR, inf fluxo)

Tipos de sessão PDU. O tipo de sessão PDU 5G é o gêmeo 5G do PDN-Type 4G, derivado da ip_version do APN, de modo que um APN IPv6 ou de pilha dupla gera uma sessão capaz de IPv6 em vez do padrão apenas IPv4.


`defaultSessionType` é o que o SMF recorre quando o UE não solicita um tipo específico permitido.

APN <code>ip_version</code>	<code>defaultSessionType</code>	<code>allowedSessionTypes</code>
<code>ipv4</code>	<code>IPV4</code>	<code>IPV4</code>
<code>ipv6</code>	<code>IPV6</code>	<code>IPV6</code>
<code>ipv4v6</code> / <code>ipv4_or_ipv6</code>	<code>IPV4V6</code>	<code>IPV4V6</code> , <code>IPV4</code> , <code>IPV6</code>
não definido / outro	<code>IPV4</code>	<code>IPV4</code> , <code>IPV4V6</code>


Modos SSC não são provisionáveis por assinante: cada DNN é anunciado com o padrão `SSC_MODE_1` e permitido `SSC_MODE_1/SSC_MODE_2`. De acordo com TS 29.503 / 29.571, `SscModes.allowedSscModes` tem `maxItems: 2` (o padrão mais no máximo uma alternativa), portanto, o conjunto não pode ser ampliado.

Dados de assinatura de seleção de SMF lista cada APN provisionado como um DNN sob uma única chave S-NSSAI assinada `01`, independentemente do mapeamento por DNN em `dnn_snssai_map`. Em uma implantação de múltiplas fatias onde DNNs vivem em diferentes S-NSSAIs, use os dados de assinatura AM/SM (que carregam o S-NSSAI correto por DNN) para decisões de fatia; a seleção de SMF anuncia apenas a lista de DNN.

Atualização de SQN (PATCH assinatura de autenticação)




Gravação de Contexto de Registro AMF




Gravação de Contexto de Registro SMF (apenas cache local)

O contexto de registro SMF é armazenado apenas no cache ETS local, indexado por `{ueId}/{pduSessionId}`; nunca é persistido no HSS e é perdido na reinicialização. A presença de uma entrada de cache existente decide criar vs. atualizar.




Leitura de Dados de Política AM (PCF → UDR → HSS)

Os dados de política AM são grosseiros: o OmniUDR lê o UE-AMBR do assinante do HSS e o classifica em uma única categoria de assinante (`premium` / `standard` / `basic`); `praInfos` está sempre vazio.




Leitura de Dados de Política SM (PCF → UDR → HSS)



Registro e Heartbeat do NRF

Na inicialização, o OmniUDR registra seu perfil NF com o NRF e então envia heartbeat a cada `heartbeat_interval` milissegundos para que o registro continue a ser anunciado como ativo. O status de registro é exposto como um medidor (veja [Métricas](#)), e uma ação OAM pode forçar o re-registro.




Assinaturas de Mudança de Dados e DataChangeNotify

OmniUDR implementa o serviço de assinatura de mudança de dados Nudr_DR (o recurso `subscription-data/subs-to-notify`, TS 29.504 subscriptions-to-notify). Um consumidor registra uma assinatura que nomeia os URIs de recurso que deseja monitorar e um URI de callback de notificação, opcionalmente com uma expiração. As assinaturas são mantidas em um armazenamento de assinaturas em memória (ETS); uma expiração, quando fornecida, é respeitada pelo armazenamento, que descarta a assinatura uma vez que ela expire.

Quando um recurso monitorado muda, o OmniUDR emite um `DataChangeNotify` para o URI de callback de cada assinante cujos URIs monitorados cobrem o recurso alterado (uma correspondência exata de URI, ou um prefixo de coleção para que uma assinatura em um recurso pai capture seus recursos filhos). Cada notificação carrega um tipo de mudança: `ADD`, `REPLACE` ou `REMOVE`. Nesta construção, as notificações são disparadas em uma atualização de SQN (PATCH da assinatura de autenticação) e em gravações de

contexto AMF e SMF (um primeiro registro para um recurso é um **ADD**, uma gravação subsequente é um **REPLACE**).

A entrega é feita com o melhor esforço e nunca afeta a resposta SBI que o consumidor recebe. Um callback que falha ou está inacessível é refeito com um número limitado de tentativas e um backoff exponencial (veja **notification_max_attempts** e **notification_backoff_ms**); uma vez que as tentativas se esgotam, a notificação é descartada e o evento é registrado.



Solução de Problemas do OmniUDR

Todas as leituras do Nudr retornam 404 / buscas de assinantes falham

OmniUDR atende a cada leitura do backend HSS. Se as leituras falharem:

1. Confirme se `hss_api_base_url` é acessível a partir do host OmniUDR e se o HSS está ativo. Use a verificação embutida: `GET /api/health/hss` na API de gerenciamento e observe o gauge `omni_udr_hss_health` (1 = ativo, 0 = inativo).
2. Confirme se o assinante existe e está **habilitado** no HSS. Um assinante desabilitado (`enabled: false`) é tratado como não encontrado (404 para o consumidor).
3. Confirme se o `{ueId}` usa a forma `imsi-<dígitos>` (um IMSI simples também é aceito).
4. Observe `omni_udr_hss_requests_total{result="failure"}` e `omni_udr_hss_request_duration_ms` para distinguir um HSS lento/inativo de um assinante genuinamente ausente.

O consumidor recebe 5xx / erros quando o HSS está inacessível

Quando o backend HSS está inativo ou expira (5 s por solicitação, 3 s para a verificação de saúde), o cliente REST do HSS retorna um erro e o OmniUDR o apresenta ao consumidor (tipicamente um `404` nos recursos de leitura, ou um `502` na API de gerenciamento no proxy do assinante). Isso é esperado - o OmniUDR não tem um armazenamento local de assinantes para recorrer. Restaure a acessibilidade do HSS; `omni_udr_hss_health` retorna a 1 assim que

a próxima verificação for bem-sucedida. Observe que `test_subscribers` é uma ferramenta de laboratório e **não** é um fallback automático para HSS inativo nesta versão.

PATCH para atualização de SQN retorna 200 em vez de 204

Um `200` com um corpo `PatchResult` significa que o HSS **rejeitou** a atualização de SQN; o array `report` nomeia o caminho falhado e a razão do HSS. Uma atualização bem-sucedida retorna `204`. Verifique os logs do HSS e o caminho `/api/hlr/update_sqn`. Um corpo PATCH sem `sequenceNumber` é tratado como um no-op bem-sucedido (`204`).

Geração de vetor de autenticação retorna 404 / 500

O POST `authentication-vectors` delega ao endpoint HSS `/api/hlr/generate_auth_vectors`. Um `404` significa que o assinante é desconhecido para o HSS; um `500` significa que o HSS retornou um erro ou uma forma de resposta inesperada. Em uma resincronização, certifique-se de que o UDM forneceu `resynchronizationInfo` com ambos `rand` e `auts` - o OmniUDR os concatena no `rand||auts` em hexadecimal que o HSS espera. Este endpoint é proprietário e apenas o OmniUDM deve chamá-lo.

Os dados de política parecem escassos

Os dados de política AM retornam apenas `subscCats` grosseiros derivados do nível UE-AMBR do assinante (`premium` $\geq$ 100 Mbps, `standard` $\geq$ 10 Mbps, caso contrário `basic`), e `praInfos` está vazio. O nível usa o que quer que seja maior entre uplink ou downlink UE-AMBR. Quando o perfil EPC do HSS do assinante não contém UE-AMBR, o OmniUDR fornece um padrão de 1000 Kbps, então um assinante não provisionado ou mal mapeado cai em `basic` - se um assinante

que você espera que seja `premium/standard` mostrar `basic`, verifique se o UE-AMBR EPC (`ue_ambr_ul_kbps` / `ue_ambr_dl_kbps`) está provisionado no HSS. Os dados de política SM são construídos a partir do APN/QoS do assinante e dos perfis de regras de cobrança do PCRF. Não há um armazenamento de política 5G dedicado; isso é intencional na arquitetura atual.

Desvio de dados AM (S-NSSAI) incompatível

O registro HSS 4G não contém assinatura de fatia 5G, então o NSSAI de dados AM é sintetizado pelo OmniUDR e padrão para as fatias de laboratório padrão (eMBB, URLLC, mMTC). Se um S-NSSAI qualificado por SD solicitado por um UE for rejeitado pelo AMF (causa 5GMM #62), alinhe `default_am_nssai` (e, por DNN, `dnn_snssai_map`) com o NSSAI servido pelo AMF para a implantação. Veja a [Referência de Configuração](#).

Dados SM servem um AMBR fixo para todos os assinantes

Se os dados de assinatura SM mostram o mesmo AMBR de sessão / QoS para todos os assinantes, independentemente do provisionamento, os nomes dos campos do perfil de QoS APN do HSS não estão sendo correspondidos e o OmniUDR está recorrendo aos padrões. O mapeamento espera os campos `ApnQosProfile` do OmniHSS (`apn_ambr_dl_kbps`, `apn_ambr_ul_kbps`, `allocation_retention_priority`, `preemption_capability`, `preemption_vulnerability`, `qci`). Verifique se o registro do assinante HSS contém esses campos.

O cache de contexto parece desatualizado após alterações fora de banda no HSS

O cache de registro AMF/SMF rastreia apenas gravações de contexto e é usado para a decisão de 201 contra 204; ele não armazena dados de leitura. Se precisar ser limpo (por exemplo, após ciclos de teste), limpe-o via `DELETE /api/oam/subscriber-cache/{imsi}` (ou `.../all`).

